



لوحة مفاتيح نحيفة للأعمال من HP مع قارئ بطاقات ذكية

عزز الإنتاجية واختر حلاً أنيقاً لتقنية المعلومات إلى جانب ميزات الأمان المدمجة مع لوحة مفاتيح HP النحيفة بتوصيل USB التي تحتوي على قارئ مضمن لبطاقات الذاكرة وتعد مصممة لتكميل أحدث أجهزة الكمبيوتر التجارية من HP.



Product image may differ from actual product*

توصيل USB

وضّل لوحة المفاتيح بسهولة بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر لديك. يعطيك كبل USB المرفق بطول 6 أقدام (1,8 م) إمكانية نقل لوحة المفاتيح إلى أي مكان من مساحة العمل الخاصة بك.

هادئ ورفيع

حافظ على بيئة عمل هادئة مع مفاتيح مشحمة كما اطمئن على عدم تأثير الانسكابات الصغيرة نظراً لآلية الصرف المضمنة للسوائل المنسكبة والتي تجعل لوحة المفاتيح سهلة التنظيف.[1]

أمان ذكي

احصل على قارئ بطاقات ذكية مصمم بشكل مريح أعلى لوحة المفاتيح مما يساعدك على عدم نسيان إخراج بطاقتك. يساعد التوافق مع البطاقات الذكية من الفئة A، B و C على تفادي القرصنة وتغيير المكونات الصلبة في لوحة المفاتيح.

تصميم متجدد

أقرن كمبيوترك بلوحة مفاتيح أنيقة معادة التصميم بحجم مصغر والتي تشتمل على تخطيط مألوف إلى جانب مفاتيح الوظائف ولوحة مفاتيح رقمية، كلها في تصميم موفر للمساحة. مؤشرات لحظية لحالة المفاتيح تنبهك بوجود caps lock و num lock و scroll قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.

لوحة مفاتيح نحيفة للأعمال من HP مع قارئ بطاقات ذكية

Z9H48AA	رقم المنتج
HP ProDesk 400 G3 DM الصغير؛ الكمبيوتر HP ProDesk 400 G4 MT العمودي الصغير؛ الكمبيوتر HP ProDesk 400 G4 SFF بتصميم صغير الحجم؛ الكمبيوتر HP ProOne 400 G3 AIO المتكامل للمسح؛ الكمبيوتر HP ProOne 400 G3 AIO المتكامل غير المسح؛ الكمبيوتر HP ProOne 600 G3 AIO المتكامل غير المسح؛ الكمبيوتر HP ProOne 600 G3 AIO المتكامل غير المسح؛ الكمبيوتر HP EliteDesk 800 G3 SFF الصغير؛ الكمبيوتر HP EliteDesk 800 G3 TWR العمودي؛ الكمبيوتر HP EliteOne 800 G3 AIO المتكامل غير المسح؛ الكمبيوتر HP EliteOne 800 G3 AIO المتكامل للمسح؛ الكمبيوتر HP EliteOne 1000 G1 AIO المتكامل	التوافق
190780958544; (ABV) 190780958667; (AC3) 190780958711; (B13) 190780958872 (ABB)	رقم UPC
جهد التشغيل: 5 فولت؛ استهلاك الطاقة: 200 مللي أمبير؛ واجهة النظام: واجهة USB؛ التداخل الكهرومغناطيسي - تداخل ترددات الراديو: أقل من 3 ديسيبل؛ Microsoft PC 99 - 2001: يتوافق مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية لأجهزة الحوسبة من "الفئة B"؛ أغشية المفاتيح: تصميم منخفض الارتفاع؛ تشغيل المفتاح: 15±60 جم بأقصى قوة مع رد الفعل للمسح؛ عمر المفتاح: 10 مليون ضغط مفتاح (وفقاً لمختبر العمر Life Tester)؛ نوع المفتاح: غشاء المفتاح المانع للتلوث؛ أليات استواء المفاتيح: لجميع المفاتيح مزدوجة الاتساع والأكثر طولاً؛ الصوتيات: أقصى مستوى لضغط الصوت كحد أقصى 43 ديسيبل A؛ درجة الرطوبة أثناء التشغيل: من 10% إلى 90% (ببون تكاثف في البيئة المحيطة)؛ صدمة التشغيل: 40 جم، ستة أسطح؛ اهتزاز التشغيل: ذروة التسارع 2-9؛ دعم وظيفة SmartCard: جميع البطاقات الذكية ISO 7816؛ واجهة وظيفة SmartCard: القراءة من والكتابة إلى جميع أنواع الذاكرة 1-ISO 7816 و2 و3 و4 والبطاقات الذكية المرؤدة بمعالجات دقيقة (0=1 و1=1)؛ قارئ IDENTIVE CLOUD 2190 F لمجموعة الشرائح المرؤدة بوظيفة SmartCard؛ دعم واجهات برمجة التطبيقات القياسية لوظيفة SmartCard؛ PC/SC وEMV2000؛ CT-API؛ استهلاك الطاقة لوظيفة 100 SmartCard؛ مللي أمبير أقصى سحب: أوضاع واجهة وظيفة SmartCard؛ بروتوكول CCID؛ المعايير الكهرومغناطيسية لوظيفة SmartCard بأوروبا BSMI؛ KCCE؛ VCCI؛ RCM؛ ICES؛ ULUS/CSAus؛ FCC؛ EAC؛ TUV؛ CE؛ علامة 15؛ الفقرة USA USAFCC وEC/2004/108	الملاحظات الفنية
منفذ USB	وصف الموصل
1.8 ft؛ 6 م	طول الكابل
104، 106، 107، 109 (استناداً إلى الدولة)	الأزرار
أسود	لون المنتج
Windows 8.1 وWindows 8.1 Pro Update من الإصدار السابق من Windows 7 Professional وWindows 10 Pro 64 وWindows 10 Pro 32 وWindows 10 Home 64 وWindows 10 Home 32 وEnterprise 32 وEnterprise 64 وWindows 8.1 32 وWindows 8.1 64 وWindows 8.1 Pro 32 وWindows 8.1 Pro 64 وWindows 8 Enterprise 32 وWindows 8 Enterprise 64 وWindows 8 Pro 32 وWindows 8 Pro 64 (متوفر من خلال حقوق الرجوع إلى الإصدار السابق من Windows 8 Pro)	أنظمة التشغيل المتوافقة
سنة واحدة من الضمان المحدود.	الضمان
لوحة مفاتيح: دليل التركيب؛ بطاقة الضمان: دليل الأمان والراحة	محتويات صندوق المنتج
صنّع في الصين	بلد المنشأ
14,45 * 44,06 * 1,89 سم	الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع)
±0.08 0.6 كجم	الوزن
10 إلى 50 درجة مئوية؛	نطاق درجة حرارة التشغيل

لوحة مفاتيح نحيفة للأعمال من HP مع قارئ بطاقات ذكية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] راجع إرشادات التنظيف الواردة في دليل المستخدم.

