

PHILIPS

調光開關

Hue

無線安裝

輕鬆操作燈光場景

流暢的調光

當做遙控器

8718696752029



控制您的燈光

使用 Philips Hue Dimmer Switch 豐富您的照明系統，享受流暢的無線調光功能。此開關可當做一般牆壁開關與調光器使用，您可透過螺絲起子或開關背板上的自黏膠帶，隨心所欲設置在任何地方。

輕鬆控制

- 當做遙控器
- 為 Philips Hue 燈調光
- 放置在所需之處
- 無線設計，以電池供電
- 開關場景切換
- 需要飛利浦 Hue 橋接器


規格

當做遙控器



拿起遙控器，隨心所欲調整各種設備，營造最舒適的狀態。開關控制單元採電磁設計，可從底板拆下。

為 Philips Hue 燈調光




使用 Philips Hue dimmer switch，流暢地上下調整您最愛的照明設定

隨意放置




Philips Hue dimmer switch 可當做一般牆壁開關與調光器。您可以使用螺絲起子或在開關的背板上使用自黏膠帶，將它隨意放在任何地方

無線設計，以電池供電




Philips Hue dimmer switch 以電池供電，省去安裝麻煩

開關場景切換



當您使用調光開關，來控制 Philips Hue White Ambiance 或 Philips Hue White 和 Color Ambiance 產品時，可以使用開啟按鈕，在 4 種照明調配之間切換，或使用 Philips Hue app 設定最喜歡的 4 種場景。一切操之在您。

需要飛利浦 Hue 橋接器



本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

焦點

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -10°C – 45°C

隨附額外功能/配件

- 可攜式: 是

保固

- 2 年: 是

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 可設定的按鈕數: 2
- 重量: 37
- 電池類型: CR – 鈕扣型電池

開關

- 內附電池: 1 x CR2450
- 可設定的按鈕: 2
- 頻帶: 2400 – 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 3 年
- 安裝選項: 牆壁, 獨立式
- 可升級軟體: 連接到 Hue bridge 時
- 開關深度: 11 mm
- 開關高度: 92 mm
- 開關寬度: 35 mm
- 牆板深度: 14 mm
- 牆板高度: 115 mm
- 牆板寬度: 70 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol
- 室內最小範圍: 500 in

內容物

- Hue 調光開關: 1

支援項目

- Philips Hue 應用程式: iOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC – 產品: 8718696752029
- 淨重: 0.100 kg
- 淨重: 0.154 kg
- 高度: 16.500 cm
- 長度: 5.500 cm
- 寬度: 8.800 cm
- 材料編號 (12NC): 929001173762



發行日期: 2021-04-12
版本: 0.483

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com