

Gamme de produit **WG-RACK**

Type **RM-WG-T5**

Modèles pris en charge **WATCHGUARD FIREBOX T35 FIREBOX T55**

DIMENSIONS	1.3/2U
COLEUR	WatchGuard Red
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONS DU PRODUIT (hauteur x largeur x profondeur)	57 x 482 x 217 mm 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez le bloc d'alimentation sur le rack et fixez-le avec deux attaches.
2. Retirez le boulon du côté de votre WatchGuard Firebox T35/55 avec la clé Torx.
3. Placez votre WatchGuard sur le rack, fixez-le avec le boulon et la clé Allen fournis sur le côté de l'appareil.
4. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec la troisième attache.
5. Enlevez l'étiquette de son support et placez-la au-dessus des connecteurs sur le devant.
6. Connectez les câbles de votre WatchGuard aux connecteurs.
7. Placez votre WG-Rack dans votre rack 19 pouces.
8. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du WG-Rack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	WG-Rack + RJ45 connecteurs + front plate
3	Attaches
1	Etiquette
7	Câbles - 0.5 mètre
1	Clé Allen + clé Torx
1	Boulon M3x6mm

La version industrielle est fournie avec des coupleurs et des câbles blindés.



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 3 - 26-10-2018