Gama de producto

WG-RACK

Tipo

RM-WG-T5

Modelos compatibles

WATCHGUARD
FIREBOX T35
FIREBOX T55

DIMENSIONES	1.3/2U
COLOR	WatchGuard Red
DIMENSIONES DEL PAQUETE	80 x 520 x 270 mm
	3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (alto x ancho x profundo)	57 x 482 x 217 mm
	2.24 x 18.98 x 8.54 in

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas.
2. Retire el perno situado el lateral del WatchGuard Firebox T35/55 con el llave Torx.
3. Coloque su WatchGuard en el rack y fíjelo con el perno suministrado y llave Allen desde el lateral del dispositivo.
4. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
5. Retire la etiqueta de su soporte y colóquela sobre los conectores en el frontal.
6. Conecte los cables desde su dispositivo hasta los conectores.
7. Coloque su WG-rack en el rack de 19 pulgadas.
8. Coloque la placa frontal del Rackmount.IT debajo del WG-Rack en el rack de 19 pulgadas. Juntos tienen una altura de 2U.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	WG-Rack + RJ45 couplers + front plate
3	Bridas
1	Etiqueta
7	Cables - 0.5 metro
1	Llave Allen + Llave Torx
1	Perno M3x6mm

La versión industrial se suministra con acoplamientos y cables blindados.

Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 3 - 26-10-2018

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT