

Gamme de produit **PA-RACK**

Type **RM-PA-T3**

Modèles pris en charge **PALO ALTO PA-220 (2UP)**

DIMENSIONS 1.3/U

COLEUR RAL 5009 Azure Blue

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Faites glisser la partie extension dans le rack comme indiqué sur la photo et fixez les deux parties à l'aide des 2 rondelles et des boulons M3x4mm.
2. Placez jusqu'à deux Palo Alto PA-220 sur le rack avec les connexions orientées vers l'avant.
3. Utilisez deux boulons K40x6,4mm et rondelles par Palo Alto PA-220 pour fixer les appareils sur les côtés.
4. Placez jusqu'à quatre blocs d'alimentation sur le rack et fixez chacun d'eux avec deux attaches.
5. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation chacun avec une attache.
6. Placez votre PA-Rack dans votre rack 19 pouces.
7. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du PA-Rack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	PA-Rack + front plate
1	PA-Rack partie extension
12	Attaches
2	Boulons M3x4mm
4	Boulons K40x6,4mm
6	Rondelles



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 5 - 20-08-2020