

Gama de producto  
**PA-RACK**

Tipo  
**RM-PA-T3**

# Modelos compatibles PALO ALTO PA-220 (2UP)

DIMENSIONES 1.3/U

COLOR RAL 5009 Azure Blue

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 57 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Deslice la parte de extensión hacia el rack como se muestra en la imagen y fije las dos partes con dos arandelas y pernos M3x4mm.
2. Coloque un máximo de dos Palo Alto PA-220 en el rack con las conexiones hacia el frontal.
3. Use dos pernos K40x6,4mm y arandelas por uno Palo Alto PA-220 para fijar los dispositivos desde cada lateral del dispositivo.
4. Coloque un máximo de cuatro fuentes de alimentación en el rack y sujételas con dos bridas cada una.
5. Sujete el sobrante del cable de alimentación con una bridas cada una.
6. Coloque su PA-Rack en el rack de 19 pulgadas.
7. Coloque la placa frontal del Rackmount.IT debajo del PA-Rack en el rack de 19 pulgadas. Juntos tienen una altura de 2U.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	PA-Rack + front plate
1	PA-Rack extension part
12	Bridas
2	Pernos M3x4mm
4	Pernos K40x6,4mm
6	Arandelas



**Considere el medio ambiente y reciclar si procede.**

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 5 - 20-08-2020