

Gama de producto
FORTIRACK

Tipo

RM-FR-T11
RM-FR-T11i

Modelos compatibles **FORTIGATE 80E/81E**
FORTIGATE 70D
FORTIGATE 90D / 92D
FORTIGATE 90E / 91E

DIMENSIONES 1U

COLOR RAL 9003 White

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas.
2. Retire las cuatros patas de goma en la parte inferior del FortiGate.
3. Coloque su FortiGate en el rack y fíjelo con los dos pernos desde la parte inferior y apriételos ligeramente.
4. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
5. Conecte los cables desde su FortiGate hasta los conectores.
6. Opcional: use las bridas para mantener unidos los cables.
7. Coloque su FortiRack en el rack de 19 pulgadas.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	FortiRack + RJ45 conectores
5	Bridas
2	Pernos M3x6mm
16	Cables - 0.5 metro

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it. Revision 10 - 11-05-2021

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT