

Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio

Product ID: USBVGADOCK2



Le modèle USBVGADOCK2 est un ensemble incluant un adaptateur USB VGA et une station d'accueil 4-en-1 permettant de convertir un port USB 2.0 unique en plusieurs ports de connexion, incluant : un port VGA, une connexion réseau 10/100 RJ45, des ports audio double (phono 3,5 mm) et quatre ports USB 2.0 supplémentaires.

Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation, incluant Microsoft Windows® 7, l'adaptateur USB VGA et la station d'accueil prend en charge les résolutions d'écran 1600x1200 (32-bit) des moniteurs VGA connectés et supprime la contrainte et la perte de temps d'avoir à déconnecter des appareils tels que des haut-parleurs et des périphériques USB (scanners, imprimantes, webcams etc.) pour les reconnecter à un autre ordinateur. L'utilisation de cette station d'accueil pratique est aussi simple que créer la connexion hôte USB 2.0 unique pour accéder aux périphériques connectés.

Le modèle USBVGADOCK2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet d'ajouter des sorties vidéo sur un ordinateur portable ou un ordinateur de facteur de forme réduit sans avoir à ajouter ou remplacer la carte vidéo.
- Permet d'ajouter la vidéo, l'USB, Ethernet et l'audio à partir d'une simple connexion USB, sans avoir à ouvrir le système informatique.

Features

- Connexion d'un moniteur externe via un port VGA.
- Résolution vidéo VGA maximum d'au plus 1600x1200 à des couleurs 32 bit.
- Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
- Port Ethernet 10/100Mbps RJ-45.
- Concentrateur 4 ports USB 2.0 intégré.
- Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Facteur de forme réduit, portable.
- Inclut un adaptateur d'alimentation universel avec connecteurs d'alimentation pour l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Europe.

Matériel	Warranty	3 Years
	Displays Supported	1
	ID du chipset	SMSC - LAN9500 Trigger - UV-185CB-128
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 2.0
Performance	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
	Résolutions analogiques max.	1600x1200 @ 32 bits
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	10/100 Mb/s (Ethernet) 480 Mb/s (USB 2.0)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	15
	Courant de sortie	3A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	115V-230V AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	15°C to 30°C (59°F to 86°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir

	Hauteur du produit	0.8 in [19.1 mm]
	Largeur du produit	2.7 in [69.8 mm]
	Longueur du produit	8 in [203 mm]
	Poids du produit	7.6 oz [214 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB VGA 1 - Câble USB 1 - Adaptateur d'alimentation universel : adapté à la région Amérique du Nord/EU/UK uniquement en cas d'achat depuis l'une de ces régions ; adapté à la région Australie et Nouvelle-Zélande uniquement en cas d'achat depuis cette région 1 - Manuel d'instruction
	Prise en charge audio	Oui

Product appearance and specifications are subject to change without notice.