

## Gamme de produit **SORACK**

Type

**RM-SR-T5**  
**RM-SR-T5i**

Modèles pris en charge **SOPHOS XG 105**  
**SOPHOS XG 106 (REV 1)**  
**SOPHOS XG 115 (REV 3)**

DIMENSIONS 1.3/2U

COLEUR RAL 9003 White

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez votre Sophos sur le rack et fixez-le avec un boulon depuis le côté de l'appareil et serrez-le légèrement.
2. Fixez le câble de l'alimentation avec une attache sur le rack (détail 1).  
Si vous le souhaitez, deux câbles de l'alimentation peut être fixé sur le rack.
3. Connectez les câbles de votre appareil aux connecteurs.
4. Placez votre SORack dans votre rack 19 pouces.
5. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du SORack dans votre rack 19 pouces.  
Ensemble, ils font 2U de haut.



Détail 1

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	SORack + RJ45 connecteurs + plaque avant
2	Attaches
1	Boulon M3x4mm
6	Câbles - 0.5 mètre



**Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.**

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

La version industrielle est fournie avec des coupleurs et des câbles blindés.

Revision 6 - 12-10-2021

EMEA Office  
Nonneveld 27  
4811 HN Breda  
The Netherlands  
T +31 76 200 37 40  
E [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it)  
[WWW.RACKMOUNT.IT](http://WWW.RACKMOUNT.IT)

US Office  
9201 Metric Blvd - Unit A  
Austin - TX 78758  
United States  
T +1 512 521 03 33  
E [sales-us@rackmount.it](mailto:sales-us@rackmount.it)

**RACKMOUNT.IT**