Fiche produit | NA

Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w

Accessoire d'impression mobile pour la mise en place d'une impression sans fil et d'une itinérance fiables et sécurisées.

Améliorez la productivité mobile de votre entreprise en permettant une impression sans fil et une itinérance fiables et sécurisées sur les imprimantes et imprimantes multifonctions HP LaserJet et PageWide Enterprise. [2,3]

Une impression mobile fluide

- Facilitez l'impression sur le réseau, le cloud et en pair à pair Wi-Fi Direct® pour tout le monde sur certaines imprimantes et imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise. [2]
- Gérez l'impression de pair à pair au niveau du périphérique, à l'aide du panneau de commande du Serveur Web intégré HP. Vous pouvez également appliquer les changements sur l'ensemble de la flotte, avec le logiciel de gestion à distance HP Web Jetadmin. [5]
- Épargnez le temps et les efforts de vos employés en facilitant l'envoi de leurs tâches d'impression depuis les smartphones, tablettes et ordinateurs portables utilisant le Wi-Fi 802.11b/g/n de n'importe quel endroit de vos bureaux. Ajoutez l'option d'impression à partir des périphériques mobiles compatibles NFC sans passer par un réseau. [4]

Des performances sans fil et une sécurité améliorées

- Le Wi-Fi double bande (802.11n sur les plages 2,4 GHz et 5 GHz) contribue à assurer des performances plus élevées et plus fiables de la connectivité sans fil de votre imprimante et de vos périphériques mobiles dans les environnements commerciaux.
- Des protocoles de contrôle d'accès au périphérique et de sécurité sans fil contribuent à protéger vos informations du début à la fin du processus d'impression

Des options variées, pour imprimer partout où les affaires vous appellent

- Permettez aux employés d'imprimer directement de pair à pair à partir de divers périphériques mobiles sans accéder au réseau de l'entreprise. [3]
- Itinérance : permettez aux professionnels mobiles d'imprimer sans effort depuis n'importe quel appareil, de presque partout [1], vers n'importe quelle imprimante HP, de façon sécurisée à travers le cloud.
- Imprimez facilement vos documents, e-mails, PDF et plus encore, à partir d'un iPhone® ou d'un iPad®, mais également des périphériques intelligents et ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d'exploitation iOS, Android™, Windows® 8 et 10 ou Google Chrome™, généralement sans aucune configuration ni application particulière. [3]

[1] L'impression dans certains lieux d'impression publics peut entraîner des frais supplémentaires. [2] L'accessoire de communication BLE/NFC/Sans fil HP 3100w est compatible avec certaines imprimantes et imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise et PageWide Enterprise dotées du micrologiciel HP FutureSmart commercialisé à partir du printemps 2015. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/businessmobileprinting [3] Les opérations sans fil sont compatibles sur les bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz. Le périphérique mobile doit être connecté au réseau ou directement au réseau Wi-Fi Direct d'une imprimante ou imprimante multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Certaines solutions mobiles peuvent nécessiter une inscription à un service pour activer la solution. Pour en savoir plus, reportez-vous au site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting [4] Nécessite un périphérique mobile d'impression compatible NFC. Pour obtenir une liste des périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, consultez le site http://www.hp.com/go/nfcprinting [5] HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site http://www.hp.com/go/webjetadmin. Un plug-in universel de périphérique est offert avec HP Web Jetadmin v 10.3 SR4 et versions ultérieures.

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connectivité en standard	802.11b/g/n avec Ethernet double bande sans fil (2,4 GHz et 5 GHz); Wi-Fi Direct; BLE; NFC (communication en champ proche)
Fonctionnalités sans fil	Oui
Mémoire	**Standard:** Aucun (utilise la mémoire de l'imprimante)

Contenu de l'emballage	**3JN69A** Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w, 2 câbles mini-USB, protection autonome en plastique, kit Velcro, guide d'installation, cartes de garantie
Dimensions du produit	**L x p x h:** 3,2 x 2,2 x 0,8 pouces
Poids du produit	0,13 lb
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec échange
Certification Energy Star	Non
Systèmes d'exploitation compatibles[3]	Utilise le micrologiciel de l'imprimante ou imprimante multifonction. Consultez la fiche technique de l'imprimante ou imprimante multifonction pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles.
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Consultez la fiche technique de l'imprimante pour connaître les systèmes d'exploitation compatibles.
Alimentation[2]	**Type d'alimentation électrique:** Aucun (alimentation par port USB hôte); **Alimentation électrique nécessaire:** Accessoire alimenté par USB hôte, tension d'entrée : 5 V, 500 mA; **Consommation électrique:** 2,9 watts maximum
Environnement d'exploitation	**Plage de températures en fonctionnement:** 0 à 40 °C; **Température de fonctionnement recommandée:** 0 à 40 °C; **Température de stockage:** -40 à 70 °C; **Plage d'humidité à l'arrêt:** 15 à 95 % d'humidité relative; **Plage d'humidité de fonctionnement:** 15 à 95 % d'humidité relative; **Plage d'humidité en fonctionnement recommandée:** 15 à 95 % d'humidité relative

Pour en savoir plus, consultez hp.com

[1] S'installe dans le compartiment d'accessoires de l'imprimante; dépasse au-dessus de la surface de l'imprimante de 12 mm (0,47") seulement. Taille totale de 24 mm (0,94") dans une configuration autonome en option. [2] Valeurs sujettes à modification. Les valeurs de puissance sont les valeurs les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard. Consultez le site http://hp.com/support pour des informations à jour [3] Certaines combinaisons des systèmes d'exploitation et protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, consultez la page d'assistance du produit à l'adresse http://www.hp.com/support/jd3100w. Sélectionnez le serveur HP Jetdirect 3100w, puis Pilotes et prise en charge HP.

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Décembre 2022