

Kit Extender Multi-Input HDBaseT con Switch Incorporato e Scaler Video

Product ID: ST121HDBTSC



Questo kit extender HDBaseT™ multi-ingresso consente di estendere i segnali A/V a una posizione remota fino a una distanza di 70 m. È dotato di uno switch e di uno scaler integrati che permettono di scegliere l'uscita tra quattro sorgenti video indipendenti (2 HDMI, 1 VGA e 1 DisplayPort).

Integrazione e funzionamento senza problemi

Lo switch convertitore integrato dell'extender HDBaseT consente di collegare due sorgenti HDMI, una sorgente VGA e una sorgente DP allo stesso display HDMI in remoto e locale. Non servono adattatori o scaler e nemmeno uno switch video.

Oltre che con la commutazione manuale della sorgente video tramite pulsanti di facile utilizzo, l'extender video garantisce un funzionamento senza problemi con due modalità di commutazione automatica: commutazione a rilevamento automatico, che rileva e seleziona un nuovo dispositivo connesso, e a selezione prioritaria, che consente di scegliere quale porta viene attivata per impostazione predefinita per la commutazione automatica.

Scalabilità video integrata

Questo extender HDBaseT è dotato di uno scaler integrato che consente di scalare l'immagine a 1080p e garantisce quindi il funzionamento intuitivo del display HDMI con qualsiasi sorgente collegata tramite il dispositivo. Scalare è molto semplice grazie a un display OSD intuitivo a cui si accede tramite pulsanti situati sull'unità di ricezione remota. I display HDMI più recenti non supportano più i segnali video con una risoluzione di generazione precedente. Senza il supporto di queste risoluzioni VGA molto comuni, la sorgente potrebbe non funzionare con un nuovo display HDMI.

Video 1080p ad alta definizione a 70 metri

Il kit extender mantiene la qualità dell'immagine HD anche a 70 m. di distanza dalla sorgente video, garantendo la migliore esperienza di visione possibile.

Il prodotto ST121HDBTSC è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Creazione di straordinari display di segnaletica digitale negli spazi pubblici di grandi dimensioni come ospedali, centri commerciali o stadi
- Commutazione automatica tra set-top box o computer per display remoti di contenuti d'intrattenimento in strutture ricettive come ristoranti, bar e hotel

Caratteristiche

- Nessun problema e spesa ridotta grazie alla combinazione di uno switch e di un extender in un unico dispositivo in grado di ricevere ingressi VGA, DP e HDMI
- Connettività video perfetta e garantita in ogni momento grazie allo scaler video integrato
- Immagini nitide di alta qualità a notevoli distanze con risoluzione 1080p fino a 70 m

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
	Collegamento a margherita	No
	Montaggio a rack	Sì
Prestazioni	Distanza max	70 m / 230 ft
	Lunghezza max cavo	70 m [229.6 ft]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @ 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480 <i>Lower resolutions and refresh rates are also supported.</i>
	Specifiche audio	2 canali
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori unità locale	2 - HDMI (19 pin) Femmina Input 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 2 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Femmina 1 - RJ-45 Femmina Output 1 - RJ-11 Femmina
	Connettori unità remote	1 - RJ-45 Femmina Input 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - RJ-11 Femmina
Indicatori	Indicatori LED	4 - LED delle porte selezionate (unità di trasmissione)
		2 - LED di stato (unità di trasmissione)
		4 - LED di ingresso (unità di ricezione)
		1 - LED di stato (ricevitore)
		4 - LED delle porte selezionate (unità di ricezione)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18

	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0° to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10° to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	67 mm [2.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	61 mm [2.4 in]
	Lunghezza prodotto	106 mm [4.2 in]
	Peso prodotto	145 g [5.1 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	195 g [6.9 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDBaseT
		1 - Ricevitore HDBaseT con scaler
		1 - Telecomando
		1 - Adattatore RJ-11 a RS-232
		1 - Cavo CAT5
		1 - Cavo RJ-11
		2 - set di staffe di montaggio
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Blaster a infrarossi
		1 - Ricevitore a infrarossi
		2 - set di piedini di gomma
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.