



HP LaserJet Pro MFP M428dw

Bedre tid til å fokusere på bedriften

Suksess i forretningslivet betyr å arbeide smartere. HP LaserJet Pro MFP M428 er utformet for å la deg fokusere tiden din der den er mest effektiv, slik at du kan la virksomheten vokse og beholde forspranget overfor konkurrentene.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Tosidig utskrift
- To-bånds Wi-Fi og trådløsfunksjon
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner
- HP Roam-aktivert
- Opptil 24 % energibesparelser
- Høykapasitets tonerkassett



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy



High yield toner cartridge

For fortsatt utvikling av deg og bedriften

- Skann filer direkte til Microsoft® SharePoint, e-post, USB og nettverksmapper.¹
- Bidra til å spare tid ved å automatisere alle trinnene i en komplisert arbeidsflyt. Aktiviseres med et tastetrykk.²
- Skriv ut trådløst med eller uten tilgang til nettverket. Hold deg tilkoblet med to-bånds Wi-Fi og Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Skriv ut problemfritt fra enhver enhet, praktisk talt hvor som helst, til en HP-skriver – sikkert gjennom skyen.⁶

Bransjeledende sikkerhet – oppdag og forhindre angrep⁷

- Pakken med innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte MFP-en fra å bli et inngangspunkt for angrep.⁷
- Bidra til å sikre konfidensiell informasjon med valgfri PIN/Pull-utskrift for å hente utskriftsjobber.⁸
- Valgfrie HP JetAdvantage Security Manager lar deg angi konfigurasjonen.
- Unngå mulige angrep, og handle umiddelbart med øyeblikkelig varslings om sikkerhetsproblemer.⁹

Enkelt utformet for å forenkle hverdagen

- Sett opp denne MFP-en raskt og administrer enkelt enhetsinnstillingene for å bidra til mer effektive utskrifter.
- Håndter oppgaver raskt og enkelt – med den 6,8 cm fargeberøringsskjermen.
- Skriv ut Microsoft Office-formaterte filer i tillegg til PDF-er direkte fra USB-stasjonen.¹⁰
- Unngå avbrudd med en HP LaserJet MFP som har strømlinjeformet utforming for maksimal produktivitet.

Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Unngå frustrerende nyutskrifter, bortkastet rekvisita og servicesamtaler ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Du sparer papir fra første stund. Dupleksutskriftsinnstillinger er satt til standard papirbesparelsesmodus.¹¹
- Sparer opptil 22 % sammenlignet med tidligere produkter.¹²
- Bidra til å spare strøm med HP Auto-on/Auto-off-teknologi.¹³

Produktomvisning

HP LaserJet Pro M428dw vist

1. To-bånds Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy for enkel trådløs utskrift og oppsett
2. 6,8 cm tilpasningsbart kontrollpanel med fargeberøringsskjerm (kan vippes opp for enklere visning)
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. 100-arks universalbrett 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
5. Bakdeksel (tilgang til utskriftsbane)
6. Hi-Speed USB 2.0-port, USB-port for jobblagring og PIN-utskrift, Gigabit Ethernet LAN-port, faksport
7. 50-arks automatisk dokumentmater (ADM)
8. Planskanner for mediestørrelser på opptil 216 x 356 mm
9. 150-arks utskuff
10. Utløserknapp for frontdeksel
11. Frontdeksel (tilgang til HP EcoSmart svarte tonerkassetter)
12. Automatisk tosidig utskrift
13. 250-arks papirskuff 2 støtter medier opptil 216 x 356 mm



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett (~3 000 sider)
	CF259X HP 59X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
	CF259XC HP 59X svart kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	UB9R7E HP 3 års service neste virkedag for LaserJet Pro MFP M428
	UB9S2PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag for LaserJet Pro MFP M428

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro MFP M428dw
Produktnummer	W1A28A
Funksjoner	Skrive ut, kopiere, skanne, sende e-post
Kontrollpanel	2,7-tommers (6,8 cm) fargeberørings skjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 38 spm (standard); Opptil 40 spm (HP High Speed); Svart (A4, tosidig): Opptil 31 bpm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,8 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt); Teknologi: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, econo-modus;
Månedlig kapasitet ³	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint og trådløs direkteutskrift, ROAM aktivert for enkel utskrift, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, intuitivt kontrollpanel på 2,7 tommer (6,86 cm) med berøringsfunksjonalitet, skanning/utskrift fra skyen med apper på kontrollpanelet, jobblagring med PIN-utskrift, utskrift fra USB, N-opp-utskrift, skillefunksjon
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dobbeltstidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Opptil 38 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	ID-kopiering; Antall kopier; Endre størrelse (inkludert 2 opp); Lysere/mørkere; Forbedringer; Originalstørrelse; Innbindingsmarg; Skillefunksjon; Skuffvalg; Tosidig; Kvalitet (utkast/normal/best); Lagre gjeldende innstillinger; Gjenopprett fabrikkinnstillinger; Største antall eksemplarer: Opptil 999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ⁶	Normal (A4): Opptil 29 spm (svart-hvitt), opptil 20 spm (farger)
Skannefilformat	PDF, JPG, TIFF
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP Skann-programvare; og brukerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 2.3; Tosidig ADM-skanning: Nei; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 x 1200 ppt
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til skyen (Google Drive og Dropbox); Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	750 til 4000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm ; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 152 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Hurtigsett
Faksing	
Faksing	Nei,
Prosessorkraft	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 bakre verts-USB; 1 USB-port foran; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio
Trådløst	Ja, innebygd to-bånd Wi-Fi; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy
Mobil utskriftsfunksjon ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Roam-kompatibel for enkel utskrift; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun raw-køstøtte), utskrift via netjtjenester, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedlasting
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X
Harddisk	Nei
Minne	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, fortrykt, forhullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter
Mediastørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; Egendefinerte størrelser; Statement; Skuff 2 og skuff 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egendefinerte størrelser; A5-R; B6 (JIS) ADM: A4; Egendef. størrelser 102 x 152 til 216 x 356 mm

Modell	HP LaserJet Pro MFP M428dw
Produktnummer	W1A28A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff ADM: Standard, 50 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2: Valgfritt 550 ark; Skuff 3: 60 til 120 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 (tillegg) Maksimum: Opptil 900 ark (med valgfri 550-arks papirskuff) ADM: Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows-klient-OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskret PCL6-skriverdriver. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , skriv inn produktnavn og søk, klikk på User Guides (Brukerhåndbøker) og angi produktnavnet og søk etter User Guide, søk etter (Product Name) – User Guide, søk etter avsnittet Supported Operating Systems (støttede operativsystemer), UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready sett-sertifisering – opptil Citrix Server 7.18 for mer informasjon, se http://www.citrixready.citrix.com , for mer informasjon om Linux, se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , for mer informasjon om Unix, se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS skriverdriver, støtte for compatible nettverksoperativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se http://www.microsoft.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se http://www.apple.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, kjøretidskodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettlesing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Nettverk: Aktiv/deaktivert nettverksporter og funksjoner; deaktivering av ubrukt protokoll og tjeneste, SNMPv1 og SNMPv2 community-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication, SASL-godkjenning, LDAP-godkjenning og autorisering, brannmur og ACL, kontrollpanellås, sertifikatkonfigurasjon, UPD PIN-utskrift, Syslog, signert fastvare, administratorinnstillinger, tilgangskontroll SNMPv3, 802.1x trådløs godkjenning (EAP-TLS, LEAP og PEAP), godkjenning via WEP/WPA/WPA2-Personal, WPA2-enterprise kablet, kryptering via AES eller TKIP, kryptert datalagring, sikker datasletting, automatiske fastvareoppdateringer, sikker kryptert utskrift via ekstra jobblagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent, HP-verktøy (Mac), HP-enhetsverktøy, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, ressursett for skriveradministrator for HP universell skriverdriver (driverkonfigurasjonsverktøy – driverdistribusjonsverktøy – administrator for administrert utskrift)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁸	Minste 420 x 390 x 323 mm; Maksimum: 430 x 634 x 325 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm
Skrivervekt	12,6 kg
Pakningsvekt	15,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ⁹	Akustisk effektemisjon: 6,7 Bel(A) (utskrift ved 38 spm) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm ¹⁰	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 510 watt (aktiv utskrift), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,9 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved forsendelse), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,06 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,144 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi
Sertifiseringer ¹²	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; Blue Angel Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kvikksølvfri
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken ¹³	HP LaserJet Pro M428dw; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet: 3000 sider); Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømlledning; USB-kabel; HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på http://www.hp.com/support
Garanti	Ett års garanti, benk-/depotreparasjon. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din leverandør eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i ditt område. (harddisk-kode 4E; garanti-ID A033)

Fotnoter

- ¹ Noen apper kan kreve en Internett-tilkobling til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer avhengig av land, språk og avtaler. Du finner mer informasjon på <http://www.hpconnected.com>.
- ² Koble skriver/MFP til nettverket og fullfør tilpasningen gjennom EWS (Embedded Web Server).
- ³ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5 GHz. En app eller annen programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også bli nødvendig. Enkelte funksjoner krever kjøp av ekstra tilbehør. Les mer på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funksjonen er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet Pro MFP M428dw og M428fdw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.
- ⁵ Funksjonen støttes kun på HP LaserJet Pro MFP M428dw og M428fdw. Mobilenheten må være koblet direkte til WiFi-nettverket til en trådløs direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. En app eller driver kan være påkrevd, avhengig av mobilenheten. Lær mer på <http://hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁶ For å aktivere HP Roam trenger noe utstyr kanskje fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) signaliseringsfunksjonalitet. Abonnement eller tilbehør kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/roam>.
- ⁷ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2019 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect> for å se en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁸ Pin-utskrift aktivert via USB installert på baksiden av enheten.
- ⁹ Varsler om umiddelbare trusler kan vises på enhetens kontrollpanel når en potensiell trussel oppstår fra ondsinnet innhold eller det finnes en bug eller sårbarhet i enhetens fastvarekode. Ta kontakt med firmaets IT-representant hvis denne feilen gir grunn til bekymringer. Eller kontakt HP Support, som kan undersøke årsaken gjennom å analysere enhetens syslog-data ved bruk av et standard SIEM-verktøy fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Feilmeldingen på kontrollpanelet kan vise en feilkode på en blå skjerm i løpet av kodesignaturkontroller eller minneskriverinnretninger.
- ¹⁰ Microsoft og PowerPoint er registrerte varemerker i USA som tilhører Microsoft-konsernet. Funksjonen fungerer med Microsoft Word og PowerPoint 2003, og nyere. Støtter bare latinske skrifttyper.
- ¹¹ Alle nye produktintroduksjoner fra og med høsten 2019 vil ha konsistent standard dupleksinnstillinger globalt (på tvers av pakker/driver); Våren 2019 kommer konsekvente, globale standarddupleksinnstillinger til å inkluderes i de fleste produkter, på tvers av de vanligste driverne.
- ¹² Basert på HPs interntesting ved bruk av en normalisert TEC-verdi, 2019.
- ¹³ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for revisitautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.
- ⁵ Første kopi ut fra klar og simpleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet.
- ⁶ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskintype og programvare.
- ⁷ Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobler Wi-Fi-tilgangspunkter trådløst til kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Fjernutskrift krever Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløs bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Du finner informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Uten skuffer, og med deksler ikke uttrukket.
- ⁹ Akustiske verdier kan endres. Se oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 38 spm i snitt.
- ¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ¹¹ TEC tilsvarer Best TEC. Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ¹² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- ¹³ Kapasitet for kassetter i esken: Kapasiteten på 3000 svart/hvit-sider er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer. Sideantallet kan variere etter kundens utskriftsforhold og bruk.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Oktober 2021

