



## Micro Convertidor HDMI a VGA con salida de audio

**HDMI Macho a VGA Hembra con salida de audio, alimentación opcional por puerto USB Micro-B, Negro**

Part No.: [151542](#)

EAN-13: 0766623151542 | UPC: 766623151542

Conecte fácilmente una fuente HDMI a una pantalla VGA.

El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre un equipo de escritorio equipado con HDMI, computadora portátil u otra fuente de medios de comunicación y un monitor VGA existente, proyector u otro dispositivo de visualización. El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan es fácil y rápido de instalar y no requiere ninguna instalación o configuración complicada. Este conversor ayuda a prolongar la vida útil de los equipos de pantalla VGA para que puedan obtener el máximo rendimiento de su inversión. El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan ofrece una solución de bajo consumo, rentable y fiable para que los usuarios puedan realizar la transición a las resoluciones y anchos de banda HDMI, la Profundidad de Color y mucho más. Además para evitar el gasto de comprar costosos monitores o proyectores. Su diseño integrado todo en uno ayuda a lograr una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, los enredos y el desorden para así mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados. Su puerto estéreo de 3,5 mm permite al convertidor transmitir audio a un dispositivo de audio externo, y su puerto Micro-USB permite una alimentación adicional si es necesario.

## Features:

- Convierte una señal digital HDMI a video analógico VGA, con puerto de salida de audio
- Disfruta de imágenes en alta definición en un monitor VGA, proyector u otra pantalla; soporta salida de video analógico de HD 1080p
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Conectores con chapa de oro para un mejor desempeño
- Puerto Micro-USB para energía adicional, si es requerida
- Tres años de garantía

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- UL20276
- CE
- ROHS2
- HDMI 1.3
- HDCP

### General

- Soporte de Profundidad de Color de 8 y 10 bits
- Ancho de banda de 6.75 Gbps
- Resolución máxima de enlace único:1920x1200 (1080p)

### Conectores

- HDMI macho de 19 pines, con chapa de oro
- VGA hembra de 15 pines, con chapa de níquel
- Jack de 3.5 mm hembra, con chapa de níquel
- Micro-USB hembra, con chapa de níquel
- Terminales moldeadas en PVC
- Blindado

### Diseño

- Longitud: 4 x 2.5 x 1.5 cm
- Peso: 0.09 kg

### Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C
- Humedad (sin condensación): 0 - 96 %

### Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superior

### El paquete incluye:

- Micro Convertidor HDMI a VGA

- Guía de instrucciones rápidas

