



תיק גב HP VR G2

מחשב המציאות המדומה הלביש והמגוון – מותאם במיוחד לחוויה של תנועה חופשית.



שחרר את פוטנציאל המציאות המדומה עם מחשב לביש שעבר אופטימיזציה לסביבות של תנועה חופשית. מבידור מבוסס מיקום דרך הכשרה ממכרת ועד לעיצוב חדשני, קבל את היכולת להוביל חוויות ופתרונות חדשים באמצעות עוצמה אדירה האצורה במחשב לביש קומפקטי.

הכרטיס הגרפי NVIDIA GeForce™ יחד עם מעבד Intel® Core™ מאפשרים לך להמריא בעבודתך במציאות מדומה. ועם הסמכת ISV ליישומים תובעניים כמו VRED® ו-Revit®, זהו שילוב חלק בתזרים העבודה.

HP ממליצה על Windows 10 Pro.

- קצבי מסגרות חלקים המיוחז. זמני עיבוד מהירים במיוחד. ביצועי הכרטיס הגרפי NVIDIA GeForce™ יחד עם מעבד Intel® Core™ מאפשרים לך להמריא בתזרימי עבודה של מציאות מדומה. ועם הסמכת ISV ליישומים התובעניים ביותר כמו VRED® ו-Revit®, זהו שילוב חלק בתזרים העבודה.

שיפרנו את עיצוב המחשב הלביש שלנו לטובת הנוחות ופשטות השימוש. הודות לארגונומיה, ניהול סוללה וקלות תנועה משופרים, המציאות המדומה בתנועה חופשית הופכת לחוויה קלה.

- אינטואיטיבי. אינסטינקטיבי. חווייתי. שיפרנו את עיצוב המחשב הלביש שלנו כדי להפוך אותו אפילו יותר נוח ופשוט לשימוש. הודות לארגונומיה, ניהול סוללה וקלות תנועה משופרים, זוהי חוויית המציאות המדומה הטבעית ביותר בתנועה חופשית.

האץ את העבודה במציאות מדומה. התחבר לתחנת עגינה לפיתוח ברמה של מחשב שולחני. הוסף תיק גב לסקירות ומעברים מהירים. ארח חוויות ממכרות לחלוטין עבור משתמשי קצה. והכל במחשב היברידי יחיד.

- האץ את העבודה במציאות מדומה עם מחשב היברידי רב עוצמה זה. התחבר לתחנת עגינה לקבלת החוויה המלאה של מחשב שולחני כדי להשלים עבודת עיצוב מורכבת. השתחרר למעברים בקצב שלך במפגשי סקירה בתנועה חופשית וארח חוויות ממכרות לחלוטין.

תיק גב HP VR G2 טבלת מפרטים



מערכות הפעלה זמינות	Windows 10 Pro 64 – חברת HP ממליצה על Windows 10 Pro. ¹
משפחת מעבדים ^{2,4}	מעבד Intel® Core™ i7 מדור 8
מעבדים זמינים ^{2,3,4,17}	מעבד Intel® Core™ i7-8850H (תדר בסיס של 2.6 GHz, עד 4.3 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 9 MB, 6 ליבות), vPro™
ערכת שבבים	Intel® QM370
זיכרון מרבי	זיכרון DDR4-2666 SDRAM ללא ECC בנפח 32 GB קצבי העברה של עד 2,666 מיליון העברות לשנייה.
חריצי זיכרון	שני רכיבי SODIMM
אחסון פנימי	256 GB עד 1 TB כונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ⁵
כרטיס גרפי זמין	NVIDIA® GeForce® RTX 2080 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 8 GB) ⁷
חריצי הרחבה	1 חריץ ⁶ M.2 PCIe 3 x1 (עבור מודול WLAN/BT M.2 בלבד)
יציאות ומחברים	עליונה: יציאת אודיו/מיקרופון משולבת; יציאת מתח HMD; יציאת Thunderbolt™ (מחבר 2; USB Type-C™); יציאות USB 3.0; 2 יציאות Mini DisplayPort™ 1.4 חלק תחתון: מחבר עגינה; 2 יציאות מתח לסוללה חיצונית צד ימין: יציאת RJ-45; 2 יציאות USB 3.0 צד שמאל: מחבר מתח DC-in
תקשורת	LAN: Intel® I219-LM PCIe® GbE משולב; חיבור Realtek RTL8153B 10/100/1000 Mbit/s; WLAN: Realtek Dual Band Wireless-AC 9260; Bluetooth® 4.1 M.2 PCIe עם Intel® Dual Band Wireless-AC 9260; Bluetooth® 5 M.2 ו-802.11ac (2x2) vPro™ ⁸ ; Bluetooth® 5 M.2 ו-802.11ac (2x2) vPro™ ^{3,9,16}
תוכנות זמינות	התקן תאורה RGB לתיק גב HP VR ^{12,13}
חשמל	מתאם מתח חיצוני של 330 וואט, עד 92.6% יעילות, PFC פעיל ¹⁵
ממדים	33.3 x 23.6 x 6.09 ס"מ
משקל	החל מ-4.66 ק"ג (המשקל כולל תיק גב בתוספת רתמה לתיק גב HP Z VR G2 וסוללות חיצוניות). המשקל משתנה בהתאם לתצורה.
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	תצורות זמינות עם אישור ENERGY STAR® ודירוג EPEAT® Silver ¹⁰
מפרטים סביבתיים	דל בהלוגן ¹¹
תכולת האריזה	מטען סוללות לתיק גב HP Z VR; תחנת עגינה לתיק גב HP Z VR G1; תיק גב HP VR G2; רתמה לתיק גב HP VR G2; סוללה חיצונית לתיק גב HP Z VR; מתאם HP 330W Smart AC Power; מתאם HP 180W Smart AC Power

תיק גב HP VR G2

אביזרים ושירותים (לא כלול)

Receive 3 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your computing device, if the issue cannot be solved remotely
מק"ט: U4391E



**HP 3 year Next Business Day Onsite
Hardware Support for Notebooks**

תיק גב HP VR G2

הערות שוליים למפרטים טכניים

לא כל המאפיינים חומיים כל המהדורות או כל ההדגמים של Windows. ייתכן שמערכת ממוחשית מסוימת ידועה וריכזי חומה, מהחלי המהדורה או כמות המשרדים וא/ו שרשרת הכפר, או סדון ל BIOS, כדי לבצע את הפונקציונליות של Windows במלאה. Windows 10 מתחזק ב Windows, ומאפיין את חמדי חמדי. ייתכן שישירותו של ספקר שירותיו של Windows, והוא ייתכן שישירותו של Windows נוספת עבור עמלונים. בקרה בכתובת <http://www.windows.com>.

Multicore מידע לשיפוי הרבועים של מוצרי חומה מסוימים. לא כל הקלוקות או יישומי החומה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הרבועים וזירות השען משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולחצות של רכיבי החומה והחומה. המספור של Intel, הפיתוח וא/או מן השמות אינם מדר לביצועים בבוהים יותר.

צנור הפעלת חמדי המפונקציונליות vPro של טכנולוגיה זו, כגון טכנולוגיות Intel® Active Management ו-Intel® Virtualization, דורשה חומה דצ שלישו נוספת. זמירות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידים עבור טכנולוגיית Intel vPro, תלויה בספקי חומה של דצ שלישו. מידע נוסף <http://www.support.hp.com>.

במהדורות לזמירות החומה של Microsoft, Apple חומה חומה במערכת ההפעלה 8 Windows® או Windows 7 במוצרים שצורתם הוגדו עם מעבדי Intel - AMD מדור שביעי ואילך, ואינה מספקת מנהלי התקנים של 8 Windows® או Windows 7 בכתובת <http://www.support.hp.com>.

5 עבור כונני אחסון, 1 GB = 1 טרייליון בתים. 1 TB = 1 טרייליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 36 GB (עבור Windows 10) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנה שחזור מערכת.

6 במהדורה של אחד מותקן בחריץ M.2 מקורי בלוח האם של חמדת העבודה HP Z VR.

7 לא לרא כרטס גרפי משולב של CPU. רק כרטס גרפי בדיד זמין.

8 Ethernet LAN בגישו רק כאשר המערכת מעוגנת.

9 כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה והשימוש בהם מחייב בקודת גישה אלחוטית וישירות אינטרנט הרבועים הכפר. המהירות של בקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.

10 מנסוס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 2018-1680. IEEE. הצבע משמנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.epeat.net.

11 ספקר תחנת הרבועים, ככל משמל, ככלים אחריים וצדו חיקקי אינם לדים בהלגון. ייתכן שחלקי חילוף לא יאחר הרבועים לא יהיו לדים בהלגון.

12 ספקר תחנת הרבועים מערכת ההפעלה Windows®, Linux®, או Mac® OS X 10.10 ו-10.11 ודשות יותר, וגישו להלגון.

13 Intel Security, Velocity, Client Management, וזמירות הלקוחות במערכת Windows® <http://www.hp.com/go/clientmanagement> ו-<http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

14 Miracast היא טכנולוגיה אלחוטית המשמשת של ריזל השמשה בה יזל הלקוח או המסך של מכשירי טלויזיה, מתקנים ובגנבים להודמת מדיה התומכים גם ב Miracast- כדי לשפח את הפעולות אחתה במצע במחשב ולבצע הצגת שקופיות.

15 לקבלת מידע נוסף: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast>.

16 המדולה פמיית ואינה ניתנת להחלפה על-די הקלוק. ניתן לקבל שירות במסגרת האחיות.

17 Windows® Realtek RTL8822BE USB Wireless LAN 9260 AC Dual Band Wireless-AC. <http://www.intel.com/technology/turboboost> לקבלת מידע נוסף.

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated