

## Barra de Contactos de 6 Tomacorrientes con Carga USB-A (9.3A) - NEMA 5-15R, 120V, 15A, Cable de 3.05 m [10 pies], 5-15P, 91 cm [36"]

NÚMERO DE MODELO: PSC360610USBB



La barra de contactos de seis tomacorrientes con puertos de carga USB-A distribuye energía y carga dispositivos móviles. Incluye abrazaderas opcionales de instalación.

### Características

#### La Barra de Contactos de 91.4 cm [36"] Proporciona 6 Tomacorrientes de CA y 6 Puertos de Carga USB-A

Compatible con equipo eléctrico estándar, esta barra de contactos listada por UL tiene una carcasa de aluminio de 91 cm [36"] con un acabado duradero de color negro. Hay un total de seis tomacorrientes NEMA 5-15R y seis puertos de carga USB-A; cada sección de 30.5 cm [1 pie] tiene dos tomacorrientes y dos puertos de carga. Los tomacorrientes están colocados en ángulo recto para evitar que los cables de alimentación conectados bloqueen el acceso a los tomacorrientes adyacentes. En caso de una sobrecarga, un breaker reinicial de 15 amperes apaga inmediatamente la barra de contactos en caso de una sobrecarga para evitar daños al equipo.

#### Cargue hasta 6 dispositivos móviles con 9.3A de potencia compartida

Además de salidas de CA, esta barra de contactos proporciona carga USB para hasta seis dispositivos móviles, como tabletas, e-readers y smartphones. Cada par de puertos de carga USB-A proporciona hasta 3.1 amperes de potencia compartida. Los puertos USB eliminan la necesidad de adaptadores de CA para cables de carga, dejando los tomacorrientes disponibles para equipos de CA.

#### Coloque Tomacorrientes y Puertos de Carga Alejados de la Fuente de Alimentación

El PSC360610USBB tiene un cable de 3.05 m [10 pies], de modo que puede instalarlo alejado su toma de CA en la pared u otra fuente de alimentación. El cable tiene una clavija NEMA 5-15P.

#### Utilice Abrazaderas Opcionales de Instalación para Añadir Flexibilidad a las Instalaciones

##### Horizontales

Si no es posible o deseable la perforación de orificios de montaje, use las abrazaderas en C para servicio pesado para instalar la barra de contactos. Las abrazaderas se fijan al borde de un escritorio, mesa, banco de trabajo u otra superficie plana y sólida de hasta 5.7 cm [2.25"] de espesor. Deslice las abrazaderas en el borde de su superficie, apriete a mano los tornillos de ajuste e inserte la barra de contactos en los clips de instalación integrados. No se requiere barrenado. Es fácil de reubicar la instalación porque no hay sujetadores que deban quitarse. El PSC360610USBB viene además con clips para instalación en superficie horizontal o vertical en una pared o banco de trabajo.

### Destacado

- 6 tomacorrientes 5-15R en ángulo recto distribuyen energía a aparatos electrónicos domésticos y de oficina
- 6 puertos de carga USB-A alimentar dispositivos móviles; 9.3 amperes de potencia compartida
- El cable de 3.05 m [10 pies] con clavija 5-15P ofrece una ubicación flexible en relación con un tomacorrientes de CA de pared
- El alojamiento metálico de 91 cm [36"] soporta los rigores del uso diario
- Las abrazaderas incluidas se instalan en un escritorio, mesa o banco de trabajo; no requieren de perforación

### Aplicaciones

- Distribuya energía a equipos de cómputo y otros dispositivos en un ambiente de oficina, banco de trabajo, industrial, venta minorista o telecomunicaciones
- La abrazadera instala una barra de contactos en el borde de un escritorio o mesa de trabajo para un fácil acceso a tomacorrientes y puertos USB de carga
- Proporcione tomacorrientes y puertos USB de carga en un stand de feria comercial sin instalar permanentemente la barra de contactos

#### El Paquete Incluye

- Barra de Contactos  
PSC360610USBB de 6  
Tomacorrientes con Carga  
USB-A
- (2) Abrazaderas de Instalación  
con clips
- (2) Clips de instalación para  
instalación en superficie
- Manual del propietario

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332238818
SALIDA	
Puertos de Carga / Amperes	(1) 9.3A
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(6) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120 V
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	10
Longitud del Cable de Alimentación (m)	3.05
Sujetador de Cable Integrado	No



<b>FÍSICAS</b>	
Anti-Microbial Protected	No
Color	Negro
Color (Cable de Alimentación de CA)	Negro
Factores de forma soportados	Permite la instalación vertical u horizontal en gabinetes, canaletas y en una serie de diferentes aplicaciones
Accesorios para la Instalación Incluidos	Abrazaderas para instalación en escritorio/mesa
Ranuras de Instalación con Perforaciones Integradas	No
Material de Construcción	Aluminio
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	3.6 cm [1.42"]
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.59 x 10.41 x 101.60
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.20 x 4.10 x 40.00
Peso de Envío (kg)	1.86
Peso de Envío (lb)	4.10
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	91.44 x 3.81 x 4.17
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	36 x 1.5 x 1.64
Peso de la Unidad (kg)	1.04
Peso de la Unidad (lb)	2.29
<b>CERTIFICACIONES</b>	
UL1363 (Posición de Potencia)	UL1363
Canadá	cUL
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida