

HP USB-C/A-universaldokk G2



Universal låsing for eldre og nye bærbare pc-er

Kom raskt i gang med én ledning fra dine USB-A- og USB-C™-aktiverede bærbare pc-er¹ til skjermene dine, enhetene dine og nettverket ditt med den fleksible, kompakte HP USB-C/A Universal Dock G2. Dokken drives av DisplayLink, og er kompatibel med bærbare pc-er fra HP, Apple®, Dell, Lenovo og flere.²



*Product image may differ from actual product

Sikre flåten din for fremtiden

Denne dokken er designet med tanke på universell kompatibilitet, og virker med bærbare pc-er både fra HP og andre produsenter som er USB-A-, USB-C™- og Thunderbolt™-aktiverede.¹

Løsning med én ledning

Legg til utstyret ditt og opptil tre 4K-skjermer³ i dokken. Deretter kobler du den bare til din bærbare pc¹ med én USB-C™-ledning for å få tilgang til enhetene dine og lade pc-en.

Bakoverkompatibilitet

Bruk den inkluderte USB-A-adapteren til å koble til din bærbare pc med USB til dokken og få tilgang til utstyret ditt og opptil to 4K-skjermer.⁴ Bruk den valgfri HP 4,5 mm og USB-C-dokkadapteren G2⁵ for lading av eldre enheter med rund kontakt.

Administrer den kommersielle HP-flåten din enkelt

Sørg for IT-sikring og fjernstyring av fjernstyring av dine distribuerte, kommersielle bærbare pc-er fra HP¹ og dokken med avanserte funksjoner for nettverksadministrering som omfatter PXE Boot, LAN/WLAN-switching og WoL- og MAC Address Pass-Through i alle strømtilstander.

Dataark

HP USB-C/A-universaldokk G2

Vi tester, så du kan slappe av

Grundig testing² sørger for at dokkene er kompatible på tvers av bærbare pc-er fra HP, Apple®, Dell og Lenovo med USB-C™-ladeporten.²

HP USB-C/A-universaldokk G2



Produktnummer	5TW13AA
Plattformer som støttes	Kompatibel med HP ProBook 450 G7 bærbar PC; HP ProBook 440 G7 bærbar PC; HP ProBook 430 G7 bærbar PC; HP ZHAN 66 Pro 14 G3 bærbar PC; HP ZHAN 66 Pro 15 G3 bærbar PC; HP ProBook 450 G6 bærbar PC; HP ProBook 440 G6 bærbar PC; HP ProBook 430 G6 bærbar PC; HP ProBook x360 440 G1 bærbar PC; HP ProBook 445R G6 bærbar PC; HP ProBook 455R G6 bærbar PC; HP ProBook 445 G6 bærbar PC; HP ProBook 455 G6 bærbar PC; HP ProBook 470 G5 bærbar PC; HP ProBook 450 G5 bærbar PC; HP ProBook 440 G5 bærbar PC; HP ProBook 430 G5 bærbar PC; HP ProBook 455 G5 bærbar PC; HP ProBook 640 G5 bærbar PC; HP ProBook 650 G5 bærbar PC; HP ProBook 640 G4 bærbar PC; HP ProBook 650 G4 Hex Core bærbar PC; HP ProBook 650 G4 bærbar PC; HP ProBook 645 G4 bærbar PC; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook 840 G6 bærbar PC, Healthcare-versjon; HP EliteBook 840 G5 bærbar PC, Healthcare-versjon; HP Elite Dragonfly bærbar PC; HP EliteBook x360 1040 G6 bærbar PC; HP EliteBook x360 1030 G4 bærbar PC; HP EliteBook x360 1040 G5 bærbar PC; HP Elite x2 G4; HP EliteBook x360 1030 G2 bærbar PC; HP EliteBook x360 1020 G2 bærbar PC; HP EliteBook x360 830 G6 bærbar PC; HP EliteBook x360 830 G5 bærbar PC; HP EliteBook 830 G6 bærbar PC; HP EliteBook 836 G6 bærbar PC; HP EliteBook 840 G6 bærbar PC; HP EliteBook 850 G6 bærbar PC; HP EliteBook 745 G6 bærbar PC; HP EliteBook 745 G5 bærbar PC; HP EliteBook 755 G5 bærbar PC; HP EliteBook 840 G5 bærbar PC; HP EliteBook 850 G5 bærbar PC; HP EliteBook 840r G4 bærbar PC; HP EliteBook 830 G5 bærbar PC; HP EliteBook 735 G6 bærbar PC; HP EliteBook 735 G5 bærbar PC; HP ZBook 14u G6 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 15u G6 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 15 G6 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 15 G5 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 17 G6 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 17 G5 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 14u G5 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook 15u G5 mobil arbeidsstasjon; HP EliteBook 1050 G1 bærbar PC; HP ZBook Studio G5 mobil arbeidsstasjon; HP ZBook x2 G4 avtakbar arbeidsstasjon; HP ZBook Studio x360 G5 konverterbar arbeidsstasjon; HP Chromebook x360 14 G1; HP Chromebook x360 11 G2 EE; HP Chromebook 14A G5; HP ProBook 430 G4 bærbar PC; HP EliteBook 840 G7 bærbar PC; HP EliteBook 840 G8 bærbar PC; HP EliteBook 850 G7 bærbar PC
UPC-nummer	193905208715
Porter og kontakter	1 USB type-C® (foran, data/strømutgang) 2 USB 3.0 (side, lading SS) 2 USB 3.0 (bak, lading) 2 DisplayPort™ 1 HDMI 2.0 1 kombinert hodetelefon/mikrofon (side) 1 RJ-45 (bak)
Sikkerhetsadministrasjon	1 låsespor (side, lås selges separat)
Produktfarge	Svart
Operativsystemer som støttes	Windows 7; Windows 10; Chrome™ OS; MacOS; Ubuntu Linux v18.04
Garanti	1 års begrenset garanti.
Innhold i esken	HP USB-C/A-universaldokki G2 Dokumentasjon
Fysiske mål (B x D x H)	122 x 122 x 45 mm
Vekt	695 g

HP USB-C/A-universaldokk G2

Fotnoter

¹ For USB-C™-funksjonalitet må verts-pc-en støtte DisplayPort™ Alt mode-protokollen gjennom USB-C™-porten. Thunderbolt™-aktiverte bærbare pc-er fungerer med USB-C™-hastighet. Lading og portreplikering støttes på bærbare pc-er som har implementert bransjespesifikasjoner for USB-C™. Av/på-knapp for å slå på eller vekke systemet, Wake-on LAN fra varm og kald dokk, Wake-on LAN fra S4/S5 og MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 funksjoner for varm og kald dokk fungerer bare på bærbare pc-er fra HP eller støttet av HP. HP tilbyr ikke Ethernet-drivere og lyd drivere på Mac-datamaskiner.

² Basert på HPs interne testing på andre utvalgte bærbare modeller enn HP, kompatible med bransjestandardene for USB-C™. Visse Alt mode-funksjoner støttes ikke, for eksempel av/på-knappen, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN, og OOB Wake on LAN. Besøk HPs støtteside for å se den bærbare pc-ens strømforbruk og portspesifikasjoner. Besøk støttesiden for din bærbare pc (ikke HP) for å se dens strømforbruk og portspesifikasjoner.

³ Tre 4K-skjermer støttes bare på bærbare pc-er aktivert for Thunderbolt™ eller USB-C™ med video. Støtter tre skjermer, inkludert skjermen på den bærbare pc-en.

⁴ Støtte for to skjermer omfatter skjermen på den bærbare pc-en og én ekstern skjerm, eller to eksterne skjermer.

⁵ Selges separat.

⁶ Krever installering av WMI. Krever Windows 7 eller Windows 10.

⁷ Internett-tilgang er påkrevd og selges separat. Den administrerte pc-en må kjøre Windows 10.

