

Stacja dokująca HP USB-C G5



Uniwersalna stacja dokująca do współczesnych laptopów

Podłącz laptopa z interfejsem USB-C® do monitorów, akcesoriów i sieci przewodowej za pomocą wszechstronnej, eleganckiej i zajmującej niewiele miejsca stacji dokującej HP USB-C® G5.



*Product image may differ from actual product

Zgodność bez ograniczeń

Zaprojektowana z myślą o uniwersalnej kompatybilności stacja dokująca współpracuje zarówno z komputerami przenośnymi HP, jak i z komputerami innych producentów wyposażonymi w złącza USB-C® i Thunderbolt™.¹

Pozbądź się bałaganu

Uniknij bałaganu na biurku, używając prostego, jednoprzewodowego zestawu, który umożliwia podłączenie wielu urządzeń.

Stacja dokująca HP USB-C G5

Łatwe zarządzanie środowiskiem

Pomóż zabezpieczyć laptopa i zdalnie nim zarządzać za pomocą tej stacji dokującej, która ma zaawansowane funkcje zarządzania przez sieć.¹

Rozwiązanie jedнопrzewodowe

Dodaj akcesoria i nawet trzy monitory do stacji dokującej.³ Następnie po prostu podłącz ją do laptopa za pomocą pojedynczego przewodu USB-C®, aby uzyskać dostęp do urządzeń i naładować komputer.

Mniejszy rozmiar

Odzyskaj miejsce na własnym biurku dzięki niewielkiej stacji dokującej, która zajmuje przestrzeń o wymiarach zaledwie 12,7 × 12,7 cm.

Wydajne aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Oszczędzaj czas dzięki aktualizacjom oprogramowania układowego stacji dokującej, które są przesyłane do laptopów nawet wówczas, gdy nie są one podłączone.⁴

Stacja dokująca HP USB-C G5

Numer produktu	5TW10AA
Zgodność	Zgodność z laptopami HP, komputerami MacBook® i innymi laptopami.²
Numer UPC	193905208531
Porty i złącza	Z przodu: 1 port USB-C® z wyjściem danych i zasilania (15 W) 1 przewód USB-C® do podłączenia do strony systemu hosta: 2 porty USB 3.0 z funkcją ładowania 1 złącze jack audio combo z tyłu: 2 porty USB 3.0 z funkcją ładowania 2 porty DisplayPort™ 1 port RJ45 1 port HDMI 2.0 1 standardowe gniazdo blokady
Zarządzanie bezpieczeństwem	1 gniazdo blokady (z boku, blokada sprzedawana oddzielnie)
Zasilacz	Moc do systemu: zasilanie hosta do 100 W przez USB-C® (USB-C PD): 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 20 V – maks. 5 A
Informacje techniczne	Obsługa monitorów zewnętrznych: 2 oraz ekran hosta-komputera przenośnego
Usługa wsparcia technicznego w zestawie	3-letnie zaawansowane wsparcie HP z opcją wymiany – Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10; Windows 11; MacOS System operacyjny Chrome OS™
Minimalne wymagania systemowe	Porty USB-C® (Zasilanie USB, Alt Mode DisplayPort™)
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Zawartość opakowania	Stacja dokująca HP USB-C® G5 Zasilacz sieciowy Przewód zasilający Informacje o produkcie Gwarancja Skrócona instrukcja obsługi
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	12,2 x 12,2 x 4,5 cm
Waga	0,75 kg
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	7,55 x 6,14 x 6,49 in; 19,2 x 15,6 x 16,5 cm
Waga w opakowaniu (brutto)	3,27 lb; 1,49 kg
Wymiary głównego kartonu (szer. x głęb. x wys.)	19,01 x 15,43 x 6,88 in; 48,3 x 39,2 x 17,5 cm
Waga kartonu zbiorczego	19,66 lb; 8,94 kg

Stacja dokująca HP USB-C G5

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ W przypadku funkcji USB-C® host musi obsługiwać tryb Alt DisplayPort™ przez port USB-C®. Komputery przenośne z technologią Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C®. Funkcje ładowania i replikacji portów są obsługiwane w komputerach przenośnych z wdrożonymi specyfikacjami branżowymi USB-C®. W komputerach przenośnych HP przycisk zasilania służy do włączania lub wybudzania systemu. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio do komputerów Mac.

² Na podstawie wewnętrznych testów HP w wybranych modelach komputerów przenośnych innych niż HP, zgodnych ze standardami branżowymi USB-C®. Niektóre funkcje trybu Alt nie są obsługiwane, np. przycisk zasilania. Wejdź na stronę pomocy technicznej HP, aby określić moc (w watach) swojego komputera przenośnego HP i specyfikację portów. Wejdź na stronę pomocy technicznej swojego komputera przenośnego firmy innej niż HP, aby określić jego moc (w watach) i specyfikację portów.

³ Możliwość jednoczesnej obsługi wszystkich trzech wyjść monitorów.

⁴ Usługi internetowe są wymagane i sprzedawane oddzielnie. Zarządzany komputer musi mieć zainstalowany system Windows 10.

⁵ HP zapewnia roczną ograniczoną gwarancję z całodobową i dostępną przez 7 dni w tygodniu pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę www.hp.com/go/orderdocuments. Wymaga zawarcia odrębnych umów na świadczenie usług internetowych.

