

Gama de producto  
**CP-RACK**

Tipo  
**RM-CP-T4**


Modelos compatibles **CHECK POINT 3100/3200**  
**CHECK POINT 3600/3800**

DIMENSIONES	1.3/2U
COLOR	RAL 9005 Black
DIMENSIONES DEL PAQUETE	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	44 x 482 x 217 mm (alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas.
2. Coloque su Checkpoint en el rack y fíjelo con los pernos desde ambos laterales del dispositivo y apriételes ligeramente.
3. Fije el cable de la fuente de alimentación al rack con la tercera brida (detalle 1).
4. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la cuarta brida.
5. Coloque so CP-Rack en el rack de 19 pulgadas.



Detalle 1

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	CP-Rack
4	Bridas
2	Pernos M3x6mm



**Considere el medio ambiente y reciclar si procede.**

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 5 - 13-07-2021