

HP E24d G4 FHD Advanced dockingskjerm

Opprett den perfekte produktivitets-huben

Skrivebordet ditt blir en fryd med den ryddige tilkoblingen til HP E24d G4 FHD Advanced dockingskjerm. Legg til det daglige tilbehøret ditt på skjermen, og legg deretter til PC-en din med bare en USB-C™¹-kabel. Gi IT-avdelingen muligheten til å administrere HP-enheter eksternt fra hvor som helst på nettverket via RJ-45.^{2,3}



Drive your workspace from USB-C™¹

- Koble til, lad og gi PC-en din opptil 100 W gjennom en USB-C™-kabel¹, og bruk deretter de enkle tilkoblingsmulighetene til flere porter som USB og RJ-45.³ Utvid til doble skjermer ved hjelp av seriekobling gjennom DisplayPort™.⁴

Administrer distribusjoner over et nettverk

- Hjelp IT-avdelingen med å sikre og fjernstyre^{2,3} de distribuerte kommersielle HP PC-ene og skjermen med avanserte nettverkshåndteringssfunksjoner som inkluderer PXE Boot, LAN / WLAN-svitsjing og WoL- og MAC-adressegjennomgang i alle strømtilstander.

Gjør hverdagslige oppgaver enklere

- Med en enkelt knapp på skjermen kan du slå på skjermen og den bærbare PC-en øyeblikkelig, selv når lokket er lukket. Logg inn med ansiktet ditt og Windows Hello^{3,5} på webkameraet med IR, eller bruk det til videokonferanse.³

Med

- Fleksibel tilkobling til enhetene dine via DisplayPort™, HDMI og fire USB-porter. Bruk oppstrøms USB-C™-port for data, video og opptil 100 W til PC-en, og nedstrøms USB-C™ for data og strømlevering opptil 15 W til telefonen.
- Rydd opp i rotet ved å montere HP EliteDesk Mini Desktop PC rett bak skjermen, og gi den strøm gjennom USB-C™. Eller du kan løfte hele løsningen og feste den på veggen eller en arm.
- Jobb komfortabelt med innstillinger for vipp, høyde og sving. Bruk rotasjon for praktisk tilpassing av stående eller liggende visning ved bruk av flere skjermer.
- Filtrer blått lysutslipp og forskyv fargene til et varmere spektrum for å oppnå mer komfortabel visning med HP Low Blue Light-modus.
- Tilpass en totalløsning med alternativer som HP S101 Speaker Bar⁸, som festes enkelt til den nedre skjermkanten slik at du kan legge til stereolyd på skjermen.
- Håndter skjermen og få den til å arbeide for deg. HPs skjermassistent lar deg raskt endre størrelse på skjermpartisjoner slik at du kan arbeide i separate regioner av skjermen, og den bidrar til å forhindre tyveri ved å dimme en skjerm som er frakoblet uten godkjenning.
- Støtt resirkuleringsinitiativene dine med 100 % resirkulerbar emballasje som lett aksepteres av resirkuleringsanlegg.
- Du kan være trygg på at denne skjermen har blitt grundig testet for kompatibilitet på tvers av HPs PC-er og arbeidsstasjoner. Den er også støttet av vår tre års standard begrensede garanti. Utvid beskyttelsen til å dekke ulykker, behov neste virkedag og mer med valgfrie HP Care Pack-tjenester.

HP E24d G4 FHD Advanced dockingskjerm Spesifikasjonstabell



Skjermtype	IPS
Skjermstørrelse (diagonalt)	23,8"
Lysstyrke	250 cd/m²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk ¹
Responsgrad	5 ms grå til grå ¹
Sideforhold	16:9 ¹
Innebygd oppløsning	FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)
Brukerkontroller	Lysstyrke; Fargestyring; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakilde; Administrasjon; Meny; Strøm
Inngangssignal	1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 100 W)
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35°C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF
Strøm	Inngangsspenning 100 til 240 V vs
Strømforbruk	175 W (maks.), 70 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	53,94 x 32,33 x 4,85 cm (Uten stativ.)
Vekt	6,86 kg (Med stativ.)
Ergonomiske funksjoner	##displaytiltswiv##
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås ³
Miljøspesifikasjoner	Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning ²
Innhold i esken	AC power cord; DisplayPort™ 1.2 cable; Documentation; HDMI cable; USB Type-C™ cable; QSP
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP E24d G4 FHD Advanced dockingskjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP B300 monteringsbrakett for PC



Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skjermer.¹ Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skjermer.¹ CRT- og TFT-skjermer som sørger for perfekte bilder til de mest krevende brukerne. HP samarbeider tett med mange komponent- og skjermleverandører for å sikre at alle modeller oppfyller brukernes krav til skarphet, kontrast, fokus, renhet, konvergens og geometri. Alle HPs kontorskjermer er i overensstemmelse med de viktigste miljøstandardene, som MPR-II og TCO '99.

Produktnummer: 2DW53AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm. Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm. CRT- og TFT-skjermer som sørger for perfekte bilder til de mest krevende brukerne. HP samarbeider tett med mange komponent- og skjermleverandører for å sikre at alle modeller oppfyller brukernes krav til skarphet, kontrast, fokus, renhet, konvergens og geometri. Alle HPs kontorskjermer er i overensstemmelse med de viktigste miljøstandardene, som MPR-II og TCO '99.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support



Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your computing device, if the issue cannot be solved remotely.

Produktnummer: U7935E

HP E24d G4 FHD Advanced dockingskjerm

Fotnoter

¹ Video over USB-C™ krever en PC med USB-C™ DisplayPort™-Alt-modus eller Thunderbolt™. Thunderbolt™-kompatible bærbare PC-er vil fungere med USB-C™-hastigheter. Strøml levering over oppstrøms-USB-C™ opptil 100 watt. Strøml levering over nedstrøms-USB-C™ opptil 15 watt. Se Strømuttak i produktets hurtigspesifikasjoner for nøyaktige spesifikasjoner. PC må være kompatibel med skjermens strømuttak.

² For video over USB-C™-funksjonalitet, må verts-PC støtte DisplayPort™-Alt-modusprotokollen gjennom USB-C™-porten. Thunderbolt™-kompatible bærbare PC-er vil fungere med USB-C™-hastigheter. Lading og portreplikasjon støttes på bærbare PC-er som har implementert USB-C™-bransjespesifikasjoner. På / av-knapp for å slå på eller vekke systemet, Wake-on LAN fra varm og kald dokk, Wake-on LAN fra S4/S5, og MAC-Adressegjenomgang i S0, S3, S4, S5 varme og kalde dockingfunksjoner fungerer bare på HP eller HP-støttede bærbare PC-er. HP tilbyr ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-PC-er.

³ Internett-tilgang kreves og selges separat.

⁴ Tillegsskjerm selges separat. Seriekobling krever en USB-C™- eller DisplayPort™-tilkobling til vert, og en DisplayPort™-utgang til neste skjerm.

⁵ Krever Windows 10 på tilkoblet PC.

⁶ HP EliteDesk Mini stasjonær PC selges separat. Krever HP B300 PC-monteringsbrakett for skjermer, selges separat.

⁷ Monteringsutstyr selges separat.

⁸ Selges separat.

⁹ HP Care Packs selges separat. Tjenestenivåer og responstider for HP Care Packs kan variere avhengig av geografisk beliggenhet. Tjenesten starter på datoen for kjøp av maskinvare. Restriksjoner og begrensninger gjelder. For mer informasjon, se www.hp.com/go/cpc. HP Services styres av gjeldende HP vilkår og betingelser for tjenester som leveres eller er indikert for kunden på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha ytterligere lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs vilkår for bruk eller HPs begrensede garanti som følger med HP-produktet ditt.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Alle ytelsestspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

² Eksterne strømforsyninger, strøml edninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

³ Lås selges separat.

⁴ Inkluderte kabler kan variere fra land til land.

Registrer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

