

Barra de Contactos con 4 Tomacorrientes con Carga USB A - Tomacorrientes BS1363A, 220V - 250V, 13A, Cable de 1.8 m, Clavija BS1363A, Blanca

NÚMERO DE MODELO: PS4B18USBW



La barra de contactos de 4 tomacorrientes con puertos USB A distribuye electricidad a los aparatos electrónicos de la casa y la oficina y carga sus dispositivos móviles.

Características

La Barra de Contactos de 35.6 cm Entrega Electricidad a 4 Dispositivos al Mismo

TiempoCompatible con equipo eléctrico estándar, esta barra de contactos Protect It!® cuenta con cuatro tomacorrientes BS1363A en una durable caja de plástico en color blanco. Es ideal para alimentar casi cualquier cosa con una clavija compatible, incluyendo computadoras y dispositivos móviles incluyendo aparatos domésticos y herramientas eléctricas.

Carga 2 Dispositivos Móviles con 2.1A de Potencia Compartida Además de los tomacorrientes de CA, esta barra de contactos proporciona carga USB para hasta dos dispositivos móviles, incluyendo smartphones, tabletas y e-readers. Los puertos USB A eliminan la necesidad de adaptadores de CA para cables de carga, dejando tomacorrientes disponibles para equipo de CA.

Diseñado para Proporcionarle Flexibilidad en la Colocación de la Barra de Contactos en Donde

Sea Más Necesaria La barra de contactos cuenta con una clavija BS1363A en ángulo recto ahorradora de espacio que le ayuda a conectarse a un tomacorriente ubicado detrás del mobiliario que se coloca al ras contra la pared. La clavija está conectada a un cable de alimentación de 1.8 m, que le proporciona más opciones en la colocación de la barra de contactos alejada del tomacorriente de CA conectado.

Instalación Vertical u Horizontal para Escritorios y Bancos de Trabajo Las ranuras de instalación en la parte posterior de la barra de contactos le permiten instalarla permanentemente en cualquier superficie plana, incluyendo paredes, con los accesorios suministrados por el usuario.

Características de Seguridad Premium para la Protección de sus Valiosos Equipos

El PS4B18USBW cuenta con un switch de encendido y apagado con LED de diagnóstico que proporciona control de un toque sobre todos los dispositivos conectados. Un breaker de 13 amperes incorporado apaga inmediatamente toda la barra de contactos en caso de una sobrecarga para evitar daños al equipo.

Destacado

- 4 tomacorrientes BS1363A distribuyen energía a aparatos, herramientas, iluminación y otros dispositivos electrónicos
- El cable de 1.8 m con clavija BS1363A ofrece una ubicación flexible en relación con un tomacorriente de CA de pared
- 2 puertos USB-A comparten 2.1A de potencia para cargar teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles
- Las ranuras posteriores permiten la instalación en escritorio o banco de trabajo para fácil acceso a los tomacorrientes
- El breaker de 13A apaga todos los tomacorrientes tipo Reino Unido por seguridad en caso de sobrecarga

Aplicaciones

- Distribuya energía a equipos de cómputo y otros dispositivos en un ambiente de oficina, banco de trabajo, venta minorista o telecomunicaciones
- Instale una barra de contactos en el borde de un escritorio o banco de trabajo para un fácil acceso a los tomacorrientes
- Cargue un smartphone y tableta sin ocupar los tomacorrientes de CA disponibles

El Paquete Incluye

- PS4B18USBW – Barra de Contactos con 4 Tomacorrientes, Tomacorrientes BS1363A Británicos, Blanca

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332251602
Tipo de Producto	Barra de Contactos
Factor de Forma de Carga	Strip
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	230V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	230V (220V - 250V)
Compatibilidad de voltaje (VCA)	220-250
Tipo de Clavija de Alimentación	British
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	5.9
Clavija en Ángulo Recto	Sí
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.80
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(4) Británico BS 1363A
Breaker (amps)	13
Protección contra Sobrecargas	combinación de switch y breaker
Orientación del Tomacorrientes	en ángulo recto
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Switch de encendido de dos posiciones
CARGA	
Number of Charging Ports	2
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	USB A (HEMBRA)
Puertos de Carga / Amperes	(2) 2.1A

SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Modos de Protección	Incluye completa supresión de sobretensiones de línea en modo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G).
Apagado Automático	No
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Blanco
Color del Gabinete	Blanco
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Color del receptáculo	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	14.00 x 3.40 x 2.90
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	35.56 x 8.64 x 7.37
Peso de Envío (lb)	0.98
Peso de Envío (kg)	0.44
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.000 x 3.000 x 2.600
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	11.6 x 2.9 x 2.9
Peso de la Unidad (lb)	0.81
Peso de la Unidad (kg)	0.37
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
--	-------------------------------