



# HP LaserJet Pro MFP M428dw

## Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP LaserJet Pro multifunktionsprintereren M428 er designet, så du kan bruge din tid mest effektivt – med at skabe vækst for din virksomhed og holde jer foran konkurrenterne.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Særlige karakteristika

- Dobbeltsidet udskrivning
- Dual band Wi-Fi og trådløs forbindelse
- Integreerede sikkerhedsfunktioner
- HP Roam-funktion
- Op til 24 % i energibesparelser
- Tonerpatron med høj kapacitet



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy



High yield toner cartridge

### Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Scan filer direkte til Microsoft® SharePoint, e-mail, USB og netværksmapper.<sup>1</sup>
- Hjælper med at spare tid med automatisering af alle trin i et kompliceret workflow og brug med et enkelt tryk på en knap.<sup>2</sup>
- Udskriv trådløst selv uden netværk, vær koblet op med dual band Wi-Fi og Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.<sup>6</sup>

### Klassens bedste sikkerhed – registrer og stop angreb<sup>7</sup>

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din MFP, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.<sup>7</sup>
- Hjælp med at sikre fortrolige oplysninger med udskrivning ved hjælp af PIN/Pull som ekstraudstyr.<sup>8</sup>
- Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen.
- Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.<sup>9</sup>

### Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle effektivitet ved udskrivning.
- Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. af den enkle farvetouchskærm på 6,8 cm.
- Udskriv filer formateret af Microsoft Office samt PDF-filer direkte fra dit USB-drev.<sup>10</sup>
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet MFP, som er designet til at være strømlinet og levere maksimal produktivitet.

### Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.<sup>11</sup>
- Sparer op til 22 % i forhold til tidligere produkter.<sup>12</sup>
- Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.<sup>13</sup>

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Pro M428dw vist

1. Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy til nem trådløs udskrivning og opsætning
2. Kontrolpanelet på 6,8 cm er en farvetouchskærm (kan vippes, så det er nemmere at se)
3. Lettilgængelig USB-port
4. Universalsbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
5. Dæksel på bagsiden (adgang til papirgang)
6. Hi-Speed-USB 2.0-port, USB-port til opgavelagring og udskrivning vha. pinkode, Gigabit Ethernet LAN-port, faxport
7. 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
8. Flatbedscanneren håndterer medieformater op til 216 x 356 mm
9. 150-arks udbakke
10. Udløserknop til frontdæksel
11. Frontdæksel (adgang til HP EcoSmart-tonerpatroner, sort)
12. Automatisk dobbeltsidet print
13. 250-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF259A Original HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 3.000 sider)
	CF259X HP 59X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 10.000 sider)
	CF259XC HP 59X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (10.000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks indføringsbakke
Service og support	UB9R7E HP 3 års service, næste hverdag LaserJet Pro MFP M428
	UB9S2PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag LaserJet Pro MFP M428

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro MFP M428dw
<b>Produktnummer</b>	W1A28A
<b>Funktioner</b>	Udskrivning, kopiering, scanning, fax
<b>Kontrolpanel</b>	Farvetouchskærm på 2,7"
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider/min. (standard); Op til 40 sider/min. (HP høj hastighed); <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 31 billeder pr. min.;
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 6,3 sek.; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,8 sekunder;
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Fine streger (1200 x 1200 dpi); <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes1200, eco-tilstand;
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 80000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>4</sup>:</b> 750 til 4.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, og Wi-Fi Direct-udskrivning, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP Auto tænd/sluk-teknologi, intuitivt kontrolpanel på 6,86 cm (2,7") touchskærm, scan/udskriv fra skyen ved hjælp af apps på kontrolpanelet, opgavelagrung med udskrivning vha. pinkode, udskriv fra USB, N-up-udskrivning, sætvis sortering
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, indbygget Office, PWG-raster
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
<b>Kopier</b>	
Kopieringshastighed <sup>5</sup>	<b>Sort (A4):</b> Op til 38 kopier i minuttet
Specifikationer for kopimaskine	ID Copy; Antal kopier; Tilpasning af størrelse (inkluderer 2-Up); Lysere/mørkere; Forbedringer; Oprindelig størrelse; Indbinding ved margin; Sortering; Bakkevalg; Dobbeltsidet; Kvalitet (kladde/normal/bedst); Gem aktuelle indstillinger; Gendan fabriksindstillinger; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 999 kopier; <b>Formindsk/forstør:</b> 25 til 400%
<b>Scan</b>	
Scanningshastighed <sup>6</sup>	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 29 sider/min. (sort-hvid) og op til 20 sider/min. (farve)
Scanningsfilformat	PDF, JPG, TIFF
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype</b> Flatbed, automatisk dokumentføder; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Start af scanning:</b> Knapper på frontpanelet til scanning, kopiering, e-mail eller filhåndtering; HP Scan-software; Brugerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 2.3; <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 1200 x 1200 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Scan til skyen (Google Drev og DropBox); Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Quick Sets (lynindstillinger)
Anbefalet antal scanninger pr. måned	750 til 4000
Område, der kan scannes	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 297 mm ; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 102 x 152 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digitalt forsædelse	Standard: Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Quick Sets (lynindstillinger)
<b>Fax</b>	
Fax	Nej
<b>Processorhastighed</b>	1200 MHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	1 USB 2.0-port; 1 USB-værtsport på bagside; 1 USB-port på forsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netværk; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi-radio
Trådløs forbindelse	Ja, med indbygget dual-band wi-fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Funktion til mobiludskrivning <sup>7</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Roam-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.11x
<b>Harddisk</b>	Nej
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 512 MB ; <b>Maksimum:</b> 512 MB
<b>Mediehåndtering</b>	
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 3
Medietyper	Papir (almindeligt papir, EcoEFFICIENT, lyst, kraftigt, kontraktpapir, farvet, fortrykt, udstanset, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Konvolut #10; Konvolut Monarch; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut DL; Brugerdefineret størrelse; Erklæring; Bakke 2 og bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Brugerdefineret størrelse; A5-R; B6 (JIS) <b>ADF:</b> A4; Specialformater fra 102 x 152 til 216 x 356 mm

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro MFP M428dw
<b>Produktnummer</b>	W1A28A
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> Papirbakke til 100 ark, papirbakke til 250 ark, automatisk dokumentfoder (ADF) til 50 ark <b>Standardoutput:</b> 150-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Valgfri tredje papirbakke til 550 ark <b>ADF:</b> Standard, 50 ark
<b>Gramvægt</b>	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2: 550-arks papirbakke (valgfrit); Papirbakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark: 250 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 (tilbehør) <b>Maksimum:</b> Op til 900 ark (med bakke til 550 ark som ekstraudstyr) <b>ADF:</b> Standard, 50 ark
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> Op til 150 ark <b>Kuverter:</b> Op til 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Computerserver med fjernadgang 2012 R2, Citrix-server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering – op til Citrix-server 7.18, se flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – se flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts">http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts</a> , få flere oplysninger om UPD PCL6 / PS-printerdrivere, der er understøttede til kompatible netværksoperativsystemer på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Mindste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medfølgende software</b>	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a>
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Secure Boot, sikker firmwareintegritet, kodeintegritet under kørsel, adgangskodebeskyttet for EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP via TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, ændring af SNMPv1 & SNMPv2, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse, LDAP-godkendelse og autorisering, Firewall og ACL, kontrolpanelås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, adgangskontrol SNMPv3, 802.1x trådløs godkendelse (EAP-TLS, LEAP og PEAP, krypteret dataagring, godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise med ledning, kryptering via AES eller TKIP, krypteret dataagring, sikker sletning af data, automatiske firmwareopdateringer, sikker krypteret udskrivning via valgfri opgavelagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager
<b>Printeradministration</b>	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
<b>Mål og vægt</b>	
<b>Printermål (B x D x H)<sup>8</sup></b>	<b>Minimum</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Maksimum</b> 430 x 634 x 325 mm
<b>Pakkemål (B x D x H)</b>	497 x 398 x 490 mm
<b>Printervægt</b>	12,6 kg
<b>Pakkevægt</b>	15,5 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed
<b>Lagerforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C
<b>Lydforhold<sup>9</sup></b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,7 Bel (A) (ved udskrivning af 38 sider/min.) <b>Lydtryk:</b> 53 dB(A)
<b>Strømforsyning<sup>10</sup></b>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbrug:</b> 510 watt (aktiv udskrivning), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (dvale), 0,9 watt (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,06 watt (automatisk sluk/manuel tænd), 0,06 watt (slukket manuelt); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 1,144 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
<b>Certificeringer<sup>12</sup></b>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; Blue Angel <b>Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205</b> – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
<b>Bæredygtige miljøspecifikationer</b>	Kviksølvfri
<b>Oprindelsesland</b>	Fremstillet i Kina
<b>Kassens indhold<sup>13</sup></b>	HP LaserJet Pro M428dw; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 3.000 sider); Startvejledning; Supportpjece; Garantivejledning; Lovgivningspjece; Strømledning; USB-kabel; HP-printersoftware findes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
<b>Garanti</b>	1 års garanti med reparation på lager. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produktet, landet og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. (garanti-ID 4E; garanti-ID A033)

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Nogle scannerapps kræver muligvis internetforbindelse til printeren. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Få flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>
- <sup>2</sup> Tilslut printer/MFP til netværket, og færdiggør brugertilpasning via den integrerede webserver.
- <sup>3</sup> Trådløs brug er mulig med 2,4 GHz- og 5 GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af en app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af ekstraudstyr. Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Funktionen understøttes kun på HP LaserJet Pro MFP M428dw og M428fdw. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.
- <sup>5</sup> Funktionen understøttes kun på HP LaserJet Pro-multifunktionsprinter M428dw og M428fdw. Inden udskrivning skal mobilenheden tilsluttes en direkte trådløs MFP eller printer Wi-Fi-netværk. Kræver muligvis også en app eller driver, afhængigt af mobilenheden. Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement eller tilbehør kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2019 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> Udskrivning vha. pinkode via USB installeret bag på enheden.
- <sup>9</sup> Øjeblikkelige meddelelser om trussel kan vises på enhedens kontrolpanel, når en mulig trussel opstår på baggrund af en ondsindet hensigt, eller hvis der er en fejl eller sikkerhedsrisiko i enhedens firmwarekode. Hvis denne fejl giver anledning til bekymringer, skal du kontakte din virksomheds it-repræsentant, eller hvis denne ikke er tilgængelig, HP Support, der kan undersøge årsagen via analyse af enhedens syslogdata med et standard-SIEM-værktøj fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Fejlbeskeden i kontrolpanelet kan vise en fejlkode på en blå skærm under signaturkontrol af koder eller forstyrrelser i skrivning i hukommelse.
- <sup>10</sup> Microsoft og PowerPoint er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. Funktionen fungerer med Microsoft Word og PowerPoint 2003 og nyere. Understøtter kun latinske skrifttyper.
- <sup>11</sup> Alle nye produktintroduktioner på globalt plan fra foråret 2019 vil som standard være indstillet til dupleks (alle bundles/driver); Foråret 2019 omfatter ensartede standardindstillinger for dupleks i hele verden på tværs af de mest almindelige drivere.
- <sup>12</sup> Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.
- <sup>13</sup> HP's automatiske tænd/sluk-teknologi afhænger af printeren og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Arbejdsrytme defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Udskrivning af første kopi, når maskinen er klar, og simplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>6</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
- <sup>7</sup> Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på det samme netværk (normalt en bridge med et trådløst wi-fi-adgangspunkt forbundet med et kabelforbundet netværk) eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos udbyderen. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Uden bakker og dæksler trukket ud.
- <sup>9</sup> Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: Basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 38 sider/min. i gennemsnit.
- <sup>10</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- <sup>11</sup> Typisk elforbrug (TEC) er lig med Best TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- <sup>12</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>13</sup> Den medfølgende patrons kapacitet: 3.000 sider i sort-hvid baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da Oktober 2021

