Datablad

HP Color LaserJet Enterprise M554dn-printer

Fremtidssikret ydeevne, uanset hvad der sker i virksomheden





Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: http://www.hp.com/learn/ds



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Verdens sikreste udskrivning[1]

- BIOS-koden bliver automatisk kontrolleret under opstarten og vil reparere sig selv, hvis den er blevet kompromitteret.
- Common Criteria-certificeret[2] til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at opdage og stoppe angreb i realtid.
- Firmwaren bliver automatisk kontrolleret under opstarten for at validere kodens autencitet – underskrevet digitalt af HP.
- Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og standse malware.
- Beskyt data, som er lagret på printeren – nøgler, adgangskoder, certifikater etc. – med det indbyggede HP Trusted Platform-modul.[3]

Let at bruge, enkel at administrere

- HP FutureSmart-firmware kan opdateres med de seneste funktioner[4] for at optimere din investering i de kommende år.
- Centraliser styringen af dit printmiljø med HP Web Jetadmin – og gør arbejdet mere effektivt.[5]
- Aktivér nemt arbejdsgange i hele din flåde med en ensartet brugeroplevelse og brugervenlige tabletagtige ikoner.
- Forvent ensartede resultater i høj kvalitet med teknologi, som automatisk justerer printindstillingerne efter papirtypen.
- Arbejd med mindre ventetid. Skru op for produktiviteten med printhastigheder på op til 33 sider/min.[6]

Forbedret produktivitet til at styrke arbejdsgrupper

- Giv arbejdsgrupper det, de skal brug for at kunne levere gode resultater. Vælg og implementer hundredvis af løsninger fra HP og tredjepart.
- Print, del og få adgang til ressourcer hurtigt med indbygget Ethernet og trådløst netværk som ekstraudstyr.[7]
- Print direkte fra farveskærmen på 2,7".
- Brug mindre tid på at isætte papir med op til tre papirbakker, som giver en yderligere kapacitet på 1.200 ark.

Bæredygtighed er en god forretning

- Hjælper med at spare papir fra dag 1. Dobbeltsidet (dupleks) print er standard og giver automatisk besparelser.[8]
- Hjælp med at mindske papir- og tonerspild ved kun at printe det, som virkelig er nødvendigt, med HP Secure Print.[9]
- Hjælper på en intelligent måde med at spare energi ved kun at bruge den strøm, som du har brug, for med HP Auto-tænd/sluk-teknologi.[10]
- Hjælper med at mindske dit digitale fodaftryk. Det er nemt og gratis at genbruge patroner med HP Planet Partners.[11]

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M554dn vist

1. 250-arks udbakke
2. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
3. Automatisk dobbeltsideprint (standard)
4. 6,9 cm (2.7") farvegrafikskærm med 24 taster
5. Tilslutning af hardware (til oprettelse af forbindelse til tilbehør og enheder fra tredjeparter)
6. Lettilgængelig USB-port
7. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
8. Højre dæksel til fjernelse af papirstop og adgang til fuseren
9. 100-arks universalbakke 1
10. 550-arks papirbakke 2 giver en samlet papirkapacitet på 650 ark
11. Plads til kabelsikkerhedslås
12. Gigabit Ethernet-port
13. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
14. Hi-Speed-USB 2.0-port til tredjepartsenheder



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer [7]	**B5L36A** HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
	W2120A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 5.500 sider)
	W2120X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (13.000 sider)
	W2121A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, cyan (4.500 sider)
	W2121X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (10.000 sider)
	W2122A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, gul (4.500 sider)
	W2122X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (10.000 sider)
	W2123A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, magenta (4.500 sider)
	W2123X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (10.000 sider)
Tilbehør	**3JN69A** HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør
	4QL32A HP Legic Secure USB-læser
	8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	X3D03A HP USB universel kortlæser
	Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser
	Blue Angel: 2,8 kWt/uge Energy Star 3.0: 0,653 kWt/uge
Service og support	**U8CG3E** 3 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service **U8CH0E** 4 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service **U8CH1E** 5 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x -service **U8CJ4PE** 1 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service **U8CJ7PE** 2 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service **U9JT1E** HP-installationstjeneste med netværkkonfiguration af personlig scanner og printer (1 enhed)

Tekniske specifikationer

Model	**HP Color LaserJet Enterprise M554dn-printer**
Produktnummer	7ZU81A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	6,86 cm QVGA LCD-farvegrafikskærm med 24 taster
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed[1]	**Sort (A4, normal)**: Op til 33 sider/min. **Farve (A4, normal)**: Op til 33 sider/min. ; **Sort (A4, dupleks)**: Op til 39 billeder/min. **Farve (A4, dupleks)**: Op til 39 billeder/min.
Udskrivning af første side[2]	**Sort (A4, klar)**: På kun 6,7 sek. **Farve (A4, klar)**: På kun 7,6 sek. ; **Sort (A4, dvale)**: På kun 9 sek. **Farve (A4, dvale)**: På kun 9 sek.
Udskriftsopløsning	**Sort (bedst)**: HP Imageret 3600 **Farve (bedst)**: HP Imageret 3600 ; **Teknologi**: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; **Anbefalet antal sider pr. måned**: 2.000 til 8.500
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, let tilgængelig USB, 2-sidet printning, hardwareintegrationslomme, 2,7" farveskærm med 10 taster, printning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af printopgaver
Standardprintersprog	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), XPS
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Ca
Udskriftsområde	**Udskriftsmargener** Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Maksimalt udskriftsområde : 212 x 352 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning[3]	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem print;
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; NETVÆRKSREGISTRERING: SLP, Bonjo
Netværksegenskaber	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi-radio trådløs netværksfunktion (tilkøb); Microsoft Universal Print (MUP)
Hukommelse	**Standard**: 1 GB ; **Maksimum**: 1 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	**Standard**: 2 ;**Maksimum**: 3
Medietyper	Papir (almindeligt, let, kontraktpapir, genbrugspapir, halvtykt, kraftigt, halvtykt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, blankt kort), farvetransparenter, etiketter, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	**Brugerdefineret (metrisk)**: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Bakke (ekstraudstyr): 102 x 148 til 216 x 356 mm **Understøttet (metrisk)**: Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	**Standardinput:** 100-arks universalbakke, 550-arks input papirbakke 2 **Standard udgang:** 250-arks udbakke **Valgfrit input:** 550-arks mediebakke 3
Medievægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Valgfri bakke 3: 60 til 220 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir)
Papirkapacitet	**Bakke 1:** Ark (75 g/m²): 100; transparenter, karton (163 g/m²): 50; karton (216 g/m²): 30; konvolutter: 10 **Bakke 2:** Ark (75 g/m²): 550; etiketter, karton (163 g/m²), transparenter: 200 **Bakke 3:** Ark (75 g/m²): 550; etiketter, karton (163 g/m²), transparenter: 200 **Maksimum:** Op til 1200 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	**Standard:** Op til 250 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark **Maksimum:** Op til 250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Separat PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com, indtast dit produktnavn og søg. Klik på Brugervejledninger, og indtast dit produktnavn, søg efter Brugervejledning, søg efter din brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering - op til Citrix Server 7.18, få mere at vide på http://www.citrixready.citrix.com; Linux: Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts; UPD PCL6-/ PS-printerdrivere: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com, indtaste dit produktnavn og søge. Klik på Brugervejledninger, indtaste produktnavnet, og søg efter Brugervejledning, søg efter Brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Mindste systemkrav	**Windows**: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com **Mac**: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com, http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.: badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; På forhånd delt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden mod angreb); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetscheck med selvhelbredende funktionalitet); Godkendelseslister (indlæser kun godkendt kode; DLL-filer, EXE-filer etc.); Indlejret Trusted Platform-modul (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP-proxyagent, HP WS Pro-proxyagent, Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deploym
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	**Minimum** 458 x 479 x 400 mm; **Maksimum**: 820 x 785 x 400 mm
Printervægt	27,5 kg
Driftsmiljø	**Temperatur**: 10 til 32,5°C **Luftfugtighed**: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	**Temperatur**: -20 til 40°C
Lydforhold	**Lydintensitet**: 6,4 B(A) (ved print af 33 sider/min.) **Lydtryk**: 51 dB(A) (ved 33 sider/min.)
Strømforsyning	**Krav**: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; **Forbrug**: 589 watt (udskrivning), 28,5 watt (klar), 2,17 watt (dvale), 0,07 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,48 watt (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); **Typisk elforbrug (TEC)**[4]: Energy Star 3.0: 0,395 kWt/uge; Blue Angel: 1,203 kWt/uge; **Strømforsyningstype**: Intern (indbygget) strømforsyning på 220 V
Teknologi til energibesparelse	HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi
Certificeringer[5]	TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. **Standard for elektromagnetisk udledning**: CISPR 22:2008 (international) Class A, CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; ENERGY STAR®-certificeret **Blue Angel-kompatible**[6] Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv
Fremstillet i	Fremstillet i Japan
Pakkens indhold[7]	7ZU81A HP Color LaserJet EnterpriseM554dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat); Toneropsamlingsenhed; Medfølgende dokumentation; Strømledning 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat resultat
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Erklæringen er baseret på en HP-undersøgelse fra 2019 med offentliggjorte oplysninger om funktioner i konkurrenters printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, forhindring og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Certificeret af tredjepart baseret på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 standardkrav fra May 2019. Certificeringen gælder for HP Enterprise og Managed-enheder, som kører med HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og senere. For flere oplysninger på: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.
[3] Det kan være nødvendigt at opgradere din firmware for at anvende HP Trusted Platform-modulet.
[4] Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karateristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.
[5] HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på http://www.hp.com/go/webjetadmin.
[6] Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
[7] Den trådløse ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset, hvis en aktiv VPN-forbindelse anvendes.
[8] Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.
[9] Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/roam.
[10] HP slukket automatisk/tændt automatisk-teknologifunktionalitet afhænger af printeren og indstillingerne. En opgradering af firmwaren kan være nødvendig.
[11] Programtilgængeligheden varierer. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

[1] Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet
[2] Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
[3] Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/roam.
[4] Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
[5] EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se http://www.epeat.net vedrørende registreringsstatus pr. land.
[6] Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed.
[7] Den angivne kapacitet for sammensatte farver (C/M/Y) og sort er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/toneryield. De farvepatroner, som følger med Color LaserJet Enterprise M554, kan have en højere kapacitet end dem, der er angivet på printerenheder, som er fremstillet før 2021.
[8] Kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.
[9] Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentets indhold.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og servicer. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

dk-da Januar 2025