

Gamme de produit
FORTIRACK

Type

RM-FR-T15
RM-FR-T15i

Modèles pris en charge **FORTIGATE 80F**
FORTIGATE 81F

| | |
|---------------------------|--|
| DIMENSIONS | 1U |
| COLEUR | RAL 9003 White |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | 44 x 482 x 217 mm (hauteur x largeur x profondeur) 1.73 x 18.98 x 8.54 in |



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Si vous le souhaitez, placez jusqu'à 2 blocs d'alimentation sur le rack et fixez chacun d'eux avec 2 attaches.
2. Retirez quatre pieds en caoutchouc depuis le dessous de FortiGate.
3. Placez votre FortiGate sur le rack et fixez-le avec les deux boulons depuis le dessous de l'appareil et serrez-les légèrement.
4. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec des attaches.
5. Connectez les câbles de votre FortiGate aux connecteurs.
6. Utilisez des câbles de raccordement en fibre (non fournis) pour connecter les ports SFP aux modules keystone en fibre.
7. Facultatif: utilisez les attaches pour maintenir les câbles ensemble.
8. Placez votre FortiRack dans votre rack 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| Qté | Description |
|-----|--|
| 1 | FortiRack + RJ45 / Fiber / USB connecteurs |
| 8 | Attaches |
| 2 | Boulons M3x6mm |
| 12 | Câbles - 0.5 mètre |

Le câble de raccordement en fibre n'est pas fourni en raison de la variété des câbles en fibre.

La version industrielle est fournie avec des connecteurs et des câbles blindés.



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 3 - 08-12-2020

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT