

Gamme de produit  
**FB-RACK**

Type  
**RM-FB-T3**

Modèles pris en charge **AVM FRITZ!BOX 6660 CABLE**  
**AVM FRITZ!BOX 6890**  
**AVM FRITZ!BOX 6890 LTE V2**  
**AVM FRITZ!BOX 7590**

DIMENSIONS 1.3U  
COLEUR RAL 9003 White  
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE 80 x 520 x 270 mm  
3.14 x 20.47 x 10.63 in  
DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm  
(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Facultatif pour 6890 LTE v2: retirez les cercles métalliques à l'aide d'un tournevis et d'un marteau et connectez les pigtails de l'arrière de la FRITZ!Box aux trous ronds. Pigtails non fournis.
2. Placez votre FRITZ!Box par l'arrière de l'ouverture du rack.
3. Connectez le câble d'alimentation à la FRITZ!Box et fixez le câble avec l'attache sur le rack (détail 1).
4. Connectez les câbles de votre FRITZ!Box aux connecteurs.
5. Facultatif: utilisez les attaches pour maintenir les câbles ensemble.
6. Placez votre FB-Rack dans votre rack 19 pouces.
7. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du FB-Rack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.



Détail 1

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	FB-Rack + RJ45 connecteurs / USB / RJ12 connecteur
1	Rackmount.IT front plate
2	Attache
7	Câbles - 0.5 mètre



**Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.**

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 2 - 30-07-2021