

Gama de producto
CISRACK

Tipo
RM-CI-T11

Modelos compatibles CISCO ISR 1100 SERIES

DIMENSIONES 1U

COLOR Metallic Blue

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retire los cuatros pernos en la parte inferior del dispositivo.
2. Coloque su dispositivo del Cisco al revés por la abertura del rack con las conexiones hacia el frontal.
3. Coloque el rack bocabajo con cuidado y use cuatros pernos para fijar el dispositivo al rack.
4. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas.
5. Pase el cable de alimentación de baja tensión por el orificio cuadrado grande hasta el frontal del rack y conéctelo a la entrada de alimentación.
6. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
7. Coloque su CisRack en el rack de 19 pulgadas.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant. Descripción

1	CisRack
3	Bridas



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 1 - 21-11-2020

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT