

HP LaserJet Pro M402dw

Imponerande hastighet. Solid säkerhet.



Utskriftsprestanda och stabila säkerhetsfunktioner som är gjorda för ditt sätt att arbeta. En färgskrivare med hög kapacitet som skriver ut snabbare och erbjuder ett omfattande skydd mot hot.¹ Med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence produceras fler sidor.²



Höjdpunkter

- Upp till 38 sid/min A4 i svart
- Första sidan skrivs ut från viloläge/Auto-Off på 9,8 sekunder
- Snabb dubbelsidig utskrift: 30 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- 550-arksfack som tillval
- Svart tonerkassett med kapacitet för 9 000 sidor (tillval)
- Prisbelönt designspråk
- Ethernet och trådlöst (M402dw)



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing



High yield toner cartridge



Low energy



Wireless

Snabba utskrifter. Starkt skydd.

- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här skrivaren vaknar och skriver ut snabbare än andra i enhetsklassen.¹
- Det är lätt att producera flersidiga dokument med en dubbelsidig utskrift som är snabbast i enhetsklassen.¹
- Hjälptill med att säkra utskrifterna från start till avstängning med inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot komplexa hot.

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med svarta HP-tonerkassetter i original med hög kapacitet och JetIntelligence.²
- Räkna med konsekventa resultat vid hög hastighet med svart precisionstoner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.

Spara energi och hantera uppgifter smidigt

- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.³
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence.⁴
- Få ut mesta möjliga av ditt kontorsutrymme med en skrivare som passar ditt arbetssätt perfekt.
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.⁵

Håll dig uppkopplad med smidiga, mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁶
- Få enkel åtkomst till resurser, skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlösa nätverk.⁷
- Räkna med trådlös direktutskrift på kontoret – från mobila enheter – utan anslutning till företagets nätverk.⁸
- Hjälptill personalen att skriva ut genom att föra de NFC-beredda mobila enheterna nära skrivaren – inget nätverk behövs.⁹

Produkt Rundtur

HP LaserJet Pro M402dw visas

1. 2-raders LCD-kontrollpanel
2. Frigöringsknapp för lucka på framsidan (åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
3. 100-arks kombimagasin 1
4. 250-arks inmatningsfack 2
5. 150-arks utmatningsfack
6. På-/av-strömknapp
7. Automatisk dubbelsidig utskrift.
8. USB-port för utskriftslagring med PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
10. Ethernet-port
11. Inbyggd trådlös nätverksfunktion
12. Inbyggd trådlös direktutskrift/NFC med touch-to-print-funktion
13. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)
14. Dammskydd för fack 2 – fälls upp när A4-papper fylls på



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	CF226A HP 26A svart original LaserJet-tonerkassett 3 100 sidor
	CF226X HP 26X svart original LaserJet-tonerkassett, med hög kapacitet 9 000 sidor
Service och support	U8TM2E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M402
	U8TM5E HP 3 års utbytestjänst nästa arbetsdag för LaserJet M402
	U8TM6E HP 3 års returtjänst för LaserJet M402-hårdvara
	U8TM7PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402
	U8TM8PE HP 1 års utbytestjänst nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402
	U8TM9PE HP 1 års returtjänst efter garantitiden för LaserJet M402

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro M402dw
Produktnummer	C5F95A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders bakgrundsuppläst LCD-skärm; Knappar (Ok, Meny, Avbryta, Tillbaka,Wi-Fi); LED-indikatorlampor (varning, klar, Wi-Fi)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): Upp t 30 bld/min
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,4 sekunder; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9,8 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): HP FastRes 1200; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Kapacitet per månad ³	Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad ⁴ : 750 till 4 000
Printer Smart-funktioner	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Mopria-certifierad; Trådlös direktutskrift; HP Auto Wireless Connect NFC; Instant-on-teknik; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; JetIntelligence Cartridge-teknik; Jobblagring med PIN-utskrift
Standardskrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URf, PCLM, PWG
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 trådlöst 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP/IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuell), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download
Nätverksklar	Standard (inbyggt Ethernet, Wi-Fi) (drivs både som AP, med Wi-Fi Direct och STA)
Hårddisk	Inga
Minne	Standard: 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne; Maximal : 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne
Pappershantering	
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 3
Medietyper	Papper (vanligt, EcoEFFICIENT, lätt, tungt, högkvalitativt, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, OH-film
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, 3: 104,9 x 148,59 till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), kuvert B5, kuvert C5, DL-kuvert, A5-R, B6 (JIS), anpassad storlek; Fack 2 och Fack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), anpassad storlek
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 250-arks inmatningsfack 2 Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Ett tredje 550-arksfack som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ² ; ADM: Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 900 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, automatisk installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuell installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Övriga operativsystem: UNIX
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 för Vista, Win 7/Win 8 (32-/64-bitars), Novell iPrint Client v5.4 för Win XP (32-/64-bitars)

Modell	HP LaserJet Pro M402dw
Produktnummer	C5F95A
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8.1 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista (32-bitars): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars) (SP1 eller senare): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2008 (64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1): 1 GHz processor (64-bitars) (x64), 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)
Medföljande program	För Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Status och varningar för HP-skrivaren, HPs produktförbättringsstudie, Konfigurera om din HP-enhet, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok, Konfigurera om din HP-enhet; För Windows XP, Windows Vista och tillhörande servrar: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Mac OS: Välkomstkärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: Aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start, autentisering via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda
Dimensioner och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁵	Lägsta: 381 x 357 x 216 mm; Maximal: 381 x 634 x 241 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm
Skrivarens vikt ⁶	8,58 kg
Emballagevikt	11,36 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik⁷	Ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Energiförbrukning: 591 W (utskrift), 6,1 W (startklar), 2,8 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): 1,79 kWh/vecka (Energy Star); 1,62 kWh/vecka (Blue Angel); Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)
Medföljer¹	HP LaserJet Pro M402dw; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömsladd; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifter av första sidan från viloläge och av hastighet vid dubbelsidig utskrift som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga

resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

² Baserat på kapaciteten för HP 80X jämfört med HP 26X HP original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.

⁴ Baserat på HP-tester som utgår från ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metoden) eller enligt rapporter på energystar.gov om de tre ledande konkurrenterna (augusti 2015). De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

⁵ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

⁸ Funktionen stöds endast av HP LaserJet Pro M402dw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett trådlöst nätverk för en multifunktions skrivare eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet du använder. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁹ Funktionen stöds endast av HP LaserJet Pro M402dw. Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Uppmätt enligt ISO/IEC 17629, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

⁵ Utan 550-arksfack som tillval; Mått med 550-arksfack som tillval: 381 x 357 x 345 mm (15 x 14,06 x 13,58 tum).

⁶ Med 26A-kasset.

⁷ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA 4AA6-1947SVE, April 2018

