

Gama de producto
SORACK

Tipo

RM-SR-T12
RM-SR-T12i

Modelos compatibles **SOPHOS XGS 116**
SOPHOS XGS 126
SOPHOS XGS 136

DIMENSIONES 1.3/2U

COLOR RAL 9003 White

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 57 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retire un perno situado desde cada lateral del Sophos dispositivo.
2. Coloque su Sophos en el rack y fíjelo con los pernos suministrados desde cada lateral del dispositivo.
3. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétela con dos bridas.
4. Sujete el sobrante del cable de alimentación con una brida.
5. Conecte los cables desde su Sophos hasta los conectores. Consejo: comience por la fila de abajo.
6. Opcional: use las bridas para mantener unidos los cables.
7. Coloque su SORack en el rack de 19 pulgadas.
8. Coloque la placa frontal del Rackmount.IT debajo del SORack en el rack de 19 pulgadas. Juntos tienen una altura de 2U.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	SORack + RJ45 couplers + placa frontal
2	Pernos M3x6mm
5	Bridas
10	Cables - 0.5 metro



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 1 - 04-11-2021

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT