

HP Thunderbolt-dockingstation 120 W G4



Dockingstationen, der klarer det hele

Få ekstra sikkerhed, produktivitet og tilslutning med denne Thunderbolt™ 4-dockingstation. Den beskytter dit netværk og dine enheder, så snart du logger ind, understøtter kompatibilitet med flere operativsystemer ¹ og kan understøtte op til fire 4K-skærme². Ideel til IT-ansvarlige og hybride medarbejdere, da dockingstationen gør det nemt at administrere enheder både hjemmefra og på kontoret.



*Product image may differ from actual product

Dockingstationen, som beskytter dine tilsluttede enheder.

Føl dig sikker fra det øjeblik, du logger ind. HP Thunderbolt G4 Dock med HP Sure Start³ forhindrer hackere i at bruge dockingstationen til at angribe netværket og den fastgjorte notebook. Alt, hvad der er tilsluttet denne dockingstation, er beskyttet og opfylder NIST 800-193-kravene.

Udvidet kompatibilitet. Nemt at etablere forbindelse.

Fokuser på dit arbejde og ikke kompatibilitet¹ med en dockingstation, som fungerer problemfrit med de fleste notebooks og operativsystemer. Uanset om du bruger Windows, Mac eller Chrome OS — omfattende test og certificering sikrer, at ét USB-C[®]-kabel⁴ nemt kan tilslutte alle dine enheder og eksternt udstyr.

Kraften til at være produktiv.

Multitask, skab og samarbejde hurtigere med en dockingstation, som understøtter op til fire 4K-skærme ved hjælp af superhurtig Thunderbolt™ 4-teknologi² og har dobbelt Ethernet-hastighed for at give hurtigere downloads⁵. Dockingstationen leverer strøm på op til 100 W — nok til at oplade de fleste notebooks.

Nem enhedsstyring

Administrer din blandede flåde mere effektivt med Intel® vPro™ med ledning, som gør det muligt for autoriserede administratorer at få adgang via fjernadgang og administrere vPro™-aktiverede notebooks ved hjælp af forbindelser med ledning for at foretage opdateringer. IT-ansvarlige kan også til enhver tid planlægge opdateringer af dockingstationens firmware, også når brugeren afbryder forbindelsen ved hjælp af ét-klik-installation⁶.

HP Thunderbolt-dockingstation 120 W G4

Moderne enhedsadministration

Med Intel® vPro™ Active Management-teknologi kan autoriserede administratorer tilgå notebooks via fjernadgang ved hjælp af forbindelser med ledning, også når den er slukket, for at foretage opdateringer.

Elektronisk enhedsadministration til dine dockingstationer

Gør det muligt for IT at administrere og spore dine dockingstationer ved hjælp af produktnavn, serienummer, MAC Address alle steder fra med det tidsbesparende og brugervenlige enhedsværktøj Electronic Tag (eTag)⁶.

Hensynsfuld produktemballage

HP gør sit bedste for at reducere mængden af plastik på affaldsdepoter ved at bruge genanvendelige, fiberbaseret emballage fra bæredygtige kilder⁷, som overholder kravene til genbrug, så emballagen ikke ender på affaldsdepoter⁸, når kunden er færdig med det.

Vi tester, så du kan have ro i sindet

Omfattende test⁹ medvirker til at sikre, at dockingstationen er kompatibel på tværs af udvalgt HP notebooks og udvalgte Apple®, Dell- og Lenovo-notebooks med USB-C® strømporte⁹.

Flere porte. Mere fleksibilitet.

Flere porte betyder flere funktioner. Med en TB4™, HDMI, to USB-C®, to DisplayPort™, fire USB-A 3.2-porte og en RJ45-port kan du tilslutte flere enheder, som f.eks. et tastatur og en mus¹⁰.

1 års begrænset garanti

Få ekstra ro i sindet med 1 års begrænset garanti, som omfatter teknisk support, diagnosticeringstjeneste og hardwareerstatning.

HP Thunderbolt-dockingstation 120 W G4



Produktnummer	4J0A2AA
UPC-nummer	(ABB) 196068757403; (ABY) 196068757458
Porte og stik	<p>Topkomponenter: Frontkomponenter og tænd/sluk-knap eller væk værtssystem frontkomponenter: 1 x USB-C data-/strømuudgang, (kun USB 3.2 Gen 2 10 Gbps data) sidekomponenter: Højre side: 1 port til Kensington-standardlås 2 x USB 3.2 Gen 1 porte – 1 på hver side (opladning) (5 Gbps) bagkomponenter: 2 x USB 3.2 Gen 1 (opladningsporte, når docket) (5 Gbps) 1 HDMI 2.0-port 2 x DisplayPort 1.4-porte 1 port til vekselstrømsadapter 1 x Ethernet-port: 2 interne NIC-kort, der understøtter 1 Gb og 2,5 Gb Ethernet 1 USB-C DP Alt Mode-port 1 x Thunderbolt™ 4-port</p>
Note vedrørende port og stik	Dockingstationens strømknap fungerer ikke, når den er tilsluttet ikke-understøttede HP-notebooks eller ikke HP-notebooks.
Sikkerhedsstyring	Standardport til Kensington-lås
Strømforsyning	Indgang 100- 240 V 1,7 A 50-60 Hz. Output er 19,5 V ved 6,15 A
Tekniske bemærkninger	<p>Netværksadministrationsfunktioner: vPRO (med ledning eller trådløst); eTag; Afbryd firmwareopdateringer; PXE Boot; Wake on LAN (fra slukket, dvale eller dvaletilstand⁹); MAC Address Pass-Through (fra tændt-, slukket-, dvale- eller dvaletilstand¹⁰); WLAN-LAN-netværksskift: Understøtter 1 Gb og 2,5 G Ethernet strømforsyning til vært (USB-C PD); Op til 100 W via USB-C/230 W til vært via 280 W-strømforsyning via kombineret kabel, understøttelse af eksterne skærme: Op til 4 strømforsyningsprofiler (PD); PD 3.0: 5 W/5 A, 9 W/5 A, 12 W/5 A, 15 W/5 A, 20 W/5 A temperatur (drift): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) Relativ luftfugtighed ikkekondenserende (drift): Maks. højde ved 10-90 % ikke-trykfølsom højde (i drift): 15-3.048 m kabellængde: 0,8 M</p>
Understøttede operativsystemer	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Garanti	1 års begrænset garanti
Pakkens indhold	Dockingstation, strømledning, netledning, garanti
Fremstillet i	Fremstillet i Kina og Taiwan
Mål (B x D x H)	98 x 98 x 68 mm
Vægt	760 g
Pakkens mål (B x D x H)	275 x 143 x 148,5 mm

HP Thunderbolt-dockingstation 120 W G4

Fodnoter, meddelelser

¹ Bagudkompatibel med USB-C® alt mode, porte fungerer med USB-C® alt mode-hastigheder, som er afhængige af værtsspecifikationer.

² For USB-C® alt mode-funktionalitet skal værts-pc understøtte Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4.

³ HP Sure Start på HP Thunderbolt G4-dockingstation understøtter godkendelse af firmwareintegritet og gendannelse, og det omfatter ikke beskyttelse i realtid eller kørsel eller Microsoft SCCM-integration, som typisk findes på HP Sure Start i HP-notebooks.

⁴ For USB-C® alt mode-funktionalitet skal værts-pc understøtte DisplayPort™ Alt Mode-protokol via sin USB-C®-port. Opladning og portgengivelse understøttes på notebooks, som har implementeret USB-C® Alt Mode-branchestandarder. Tænd/sluk-knap til at slå systemet til eller vække det, Wake-on LAN fra S4/S5 og MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 varme eller kolde dockingfunktioner på HP eller HP-understøttede notebooks. HP leverer ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-pc'er.

⁵ Kræver infrastruktur for at understøtte 2,5 Gb Ethernet-hastigheder.

⁶ Installation af Windows Management Instrumentation påkrævet. Kræver Windows 10 og nyere.

⁷ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificerede, bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

⁸ Genbrugsfaciliteter findes ikke alle steder.

⁹ Baseret på interne HP-test af udvalgte ikke-HP-notebooks, som er kompatible med USB-C®-branchestandarder. Se kompatibilitet med HP-notebook på <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en>, og søg efter notebook. Nogle Alt mode-funktioner understøttes ikke, som f.eks. tænd/sluk-knap, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN og OOB Wake on LAN. Se HP Support-siden for få flere oplysninger om din HP-notebooks spændings- og portspecifikationer. Se dine ikke-HP-notebooks supportside for at få flere oplysninger om deres spændings- og portspecifikationer.

¹⁰ Leveres med strømledning.

