

Sistem de andocare HP Thunderbolt G4 de 120 W;



Un sistem de andocare bun la toate

Îmbunătățește-ți securitatea, productivitatea și conectivitatea cu acest sistem de andocare cu Thunderbolt™ 4. Sistemul îți protejează rețeaua și dispozitivele din momentul în care te conectezi, este compatibil cu mai multe sisteme de operare¹ și acceptă până la patru monitoare 4K². Ideal pentru factorii de decizie din domeniul IT și cei care lucrează în regim hibrid, acest sistem de andocare simplifică gestionarea dispozitivelor de acasă sau de la birou.



*Product image may differ from actual product

Sistemul de andocare care îți protejează dispozitivele conectate.

Te simți în siguranță din momentul în care te conectezi. Sistemul de andocare HP Thunderbolt G4 cu HP Sure Start³ împiedică utilizarea de către hackeri pentru a ataca rețeaua și notebookul asociat. Toate dispozitivele conectate la acest sistem de andocare sunt protejate și respectă toate cerințele NIST 800-193.

Compatibilitate extinsă. Conectivitate simplă.

Te concentrezi asupra sarcinilor, nu a compatibilității¹, cu un sistem de andocare perfect compatibil cu majoritatea notebookurilor și sistemelor de operare. Indiferent dacă utilizezi sistemul de operare Windows, Mac sau Chrome, testele riguroase și certificările garantează că poți conecta fără probleme dispozitivul și perifericele printr-un cablu USB-C⁴.

Performanțe pentru productivitate.

Faci multitasking, crezi și colaborezi mai rapid cu un sistem de andocare care acceptă până la patru monitoare 4K prin tehnologia Thunderbolt™ 4² ultrarapidă și care are o viteză Ethernet de două ori mai mare, pentru descărcări mai rapide⁵. Acest sistem de andocare asigură alimentarea cu până la 100 W, suficient pentru a încărca majoritatea notebookurilor.

Gestionare simplificată a dispozitivelor

Gestionează-ți mai eficient flota mixtă, datorită compatibilității cu Intel® vPro™ prin cablu, care le permite administratorilor autorizați să acceseze și să gestioneze de la distanță notebookurile cu vPro™ activat, folosind conexiuni prin cablu pentru a face actualizări. În plus, administratorii IT pot să planifice oricând actualizări de firmware pentru sistemul de andocare, chiar și după ce utilizatorul se deconectează, utilizând un program de instalare cu un singur clic⁶.

Sistem de andocare HP Thunderbolt G4 de 120 W;

Gestionare modernă a dispozitivelor

Cu ajutorul tehnologiei Intel® vPro™ Active Management, administratorii autorizați pot accesa de la distanță notebookurile folosind conexiuni prin cablu, chiar dacă dispozitivele sunt dezactivate, pentru a face actualizări.

Gestionarea activelor electronice pentru sistemele de andocare

Oferă-i echipei IT posibilitatea de a gestiona și urmări sistemele de andocare după numele produsului, numărul de serie și adresa MAC de oriunde, folosind instrumentul de gestionare a activelor Electronic Tag (eTag) ușor de folosit, care economisește timp⁶.

Ambalaje de produse fabricate cu grijă

HP și-a luat angajamentul de a reduce cantitatea de plastic care ajunge la gropile de gunoi utilizând ambalaje reciclabile, pe bază de fibre și din surse sustenabile⁷, care respectă cerințele de reciclare, prin urmare nu sunt trimise la groapa de gunoi⁸ când clienții le scot din uz.

Noi facem teste pentru ca tu să poți sta liniștit

Prin testarea riguroasă⁹ se asigură compatibilitatea sistemului de andocare cu anumite notebookuri HP, Apple®, Dell și Lenovo cu porturi de încărcare USB-C®⁹.

Mai multe porturi. Mai multă flexibilitate.

Mai multe porturi înseamnă mai multe posibilități. Întrucât dispozitivul este dotat cu TB4™, HDMI, două porturi USB-C®, două porturi DisplayPort™, patru porturi USB-A 3.2 și un port RJ45, poți conecta mai multe dispozitive, de exemplu, o tastatură și un mouse¹⁰.

Garanție limitată de 1 an

Ai un plus de siguranță datorită garanției limitate de 1 an care include asistență tehnică, servicii de diagnosticare și înlocuirea hardware-ului.

Sistem de andocare HP Thunderbolt G4 de 120 W;



Număr produs	4J0A2AA
Număr UPC	196068757403
Porturi și conectori	Componentele din partea de sus: LED și buton de alimentare pentru pornirea sau activarea sistemului gazdă Componentele anterioare: 1 x USB-C pentru date/alimentare (USB 3.2 Gen 2 numai pentru viteze de transfer al datelor de 10 Gb/s) Componentele laterale: Partea dreaptă: 1 x slot încuietorie standard Kensington 2 x porturi USB 3.2 Gen 1 – 1 pe fiecare parte (încărcare) (5 Gb/s) Componentele posterioare: 2 x USB 3.2 Gen 1 (porturi de încărcare după andocare) (5 Gb/s) 1 x port HDMI 2.0 2 x porturi DisplayPort 1.4 1 x conector de adaptor de c.a. 1 x port Ethernet 2 x plăci de interfață de rețea interne pentru conexiuni Ethernet de 1 Gb și 2,5 Gb 1 x port USB-C DP alt mode 1 x port Thunderbolt™ 4
Notă despre porturi și conectori	Butonul de alimentare al sistemului de andocare nu este funcțional când este conectat la notebookuri HP neacceptate sau non-HP.
Gestiunea securității	Slot încuietorie Kensington standard
Sursă de alimentare	Intrare de 100-240 V, 1,7 A, 50-60 Hz. Ieșire de 19,5 V la 6,15 A
Note tehnice	Caracteristici pentru maniabilitatea rețelei: vPRO (prin cablu sau wireless); eTag; actualizări de firmware în modul deconectat; încărcare PXE; Wake on LAN (din stările Oprit, Repaus sau Hibernare ⁹); MAC address pass-through (din stările Pornit, Oprit, Repaus sau Hibernare ¹⁰); rețea de comutare WLAN-LAN; acceptă alimentarea Ethernet de 1 Gb și 2,5 Gb la gazdă (USB-C PD); până la 100 W prin USB-C/230 W la gazdă, utilizând sursa de alimentare de 280 W prin cablul combinat Compatibilitate cu monitoare externe: până la 4 profiluri de alimentare (PD); PD 3.0: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/5 A Temperatură 20 V/5 A (funcționare): 0° C-35° C (32° F-95° F) Umiditate relativă fără condens (funcționare): 10%-90% Altitudine maximă în mediu nepresurizat (funcționare): 15-3.048 m (-50 ft-10.000 ft) Lungimea cablului: 0,8 m
Sisteme de operare acceptate	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Garanție	1 an garanție limitată
Ce se găsește în cutie	Sistem de andocare, sursă de alimentare, cablu de alimentare, garanție
Țara de origine	Fabricat în China și Taiwan
Dimensiuni (L x A x l)	98 x 98 x 68 mm
Greutate	760 g
Dimensiuni pachet (L x l x l)	275 x 143 x 148,5 mm

Sistem de andocare HP Thunderbolt G4 de 120 W;

Note de subsol privind mesageria

¹ Retrocompatibile cu funcționalitatea USB-C® alt mode, porturile vor funcționa la viteze USB-C® Alt mode care depind de specificațiile gazdei.

² Pentru funcția USB-C® alt mode, PC-ul gazdă trebuie să fie compatibil cu Thunderbolt™ 3 sau cu Thunderbolt™ 4.

³ HP Sure Start de pe sistemul de andocare HP Thunderbolt G4 acceptă verificarea integrității firmware-ului și recuperarea nu include protecții în timp real sau în momentul execuției ori integrarea Microsoft SCCM disponibilă de obicei în HP Sure Start pe notebookurile HP.

⁴ Pentru funcționalitatea USB-C® Alt mode, este necesar ca PC-ul gazdă să accepte protocolul DisplayPort™ Alt mode la portul USB-C®. Încărcarea și replicarea porturilor este acceptată la notebookurile care au implementat specificațiile din domeniu pentru USB-C® Alt Mode. Caracteristicile buton Alimentare pentru pornirea sau activarea sistemului, Wake-on LAN pe sistemul de andocare alimentat sau nealimentat, Wake-on LAN de la S4/S5 și MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 pe sistemul de andocare alimentat sau nealimentat funcționează numai la notebookuri HP sau compatibile cu HP. HP nu furnizează drivere Ethernet și audio pentru PC-uri Mac.

⁵ Necesită o infrastructură compatibilă cu viteze Ethernet de 2,5 Gb.

⁶ Este necesară instalarea Instrumentației de management Windows. Necesită Windows 10 sau o versiune superioară.

⁷ Cutia exterioră și ambalajul de protecție din carton ondulat sunt realizate din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate. Ambalajele de protecție din fibre sunt realizate din 100% fibre de lemn și materiale organice reciclate. Toate ambalajele de protecție din plastic sunt realizate din >90% plastic reciclat. Sunt excluse pungile de plastic și foliile din spumă de plastic.

⁸ Centrele de reciclare nu sunt disponibile în toate locațiile.

⁹ Pe baza testărilor interne efectuate de HP pe anumite modele non-HP compatibile cu standardele din domeniu pentru USB-C®. Pentru compatibilitatea notebookurilor HP, accesează <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en> și caută notebookul dorit. Anumite caracteristici Alt mode nu sunt acceptate, precum butonul Alimentare, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN și OOB Wake on LAN. Vizitează pagina de asistență HP pentru a determina puterea notebookului HP și specificațiile porturilor. Vizitează pagina de asistență a notebookului non-HP pentru a determina puterea și specificațiile porturilor.

¹⁰ Se livrează cu cablu de alimentare.

