



TS-133

CPU	Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 1,8GHz
Arquitectura de CPU	ARM de 64 bits
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Yes
Memoria del sistema	2 GB de memoria integrada (no ampliable) Nota: Reserva algo de RAM para usar como memoria gráfica compartida.
Memoria máxima	2 GB de memoria integrada (no ampliable)
Memoria flash	4 GB (Protección de arranque dual del sistema operativo)
Bahía unidad	1 x 3.5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad unidad	3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Puerto Gigabit Ethernet (RJ45)	1
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Puerto USB 2.0	1
Puerto USB 3.2 Gen 1	1
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Estado del sistema, LAN, HDD
Botones	Encendido, Reinicio

Dimensiones (Al x An x Pr)	186 × 66,1 × 157,6 mm
	Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	0.97 kg
Peso (bruto)	1.27 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC
Consumo de energía: disco en modo de espera	2.74 W
Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico	7.32 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	1 x 50mm, 12VDC
Advertencia del sistema	Timbre
Garantía estándar	2
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	200

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.