



280-vatna priklopna postaja HP Thunderbolt G4 s kombiniranim kablom

Priklopna postaja za vse namene

S to priklopno postajo Thunderbolt™ 4 izboljšajte varnost, storilnost in povezovanje. Vaše omrežje in naprave ščiti od trenutka, ko se prijavite, omogoča združljivost z več operacijskimi sistemi¹ in lahko podpira do štiri zaslone 4K². Ta priklopna postaja, ki je idealna za odločevalce na področju informacijske tehnologije in hibridne delavce, tudi poenostavlja upravljanje naprav doma ali v pisarni.



Priklopna postaja, ki ščiti povezane naprave.

Zagotovite si občutek zaščite in varnosti od trenutka, ko se prijavite. Priklopna postaja HP Thunderbolt G4 s funkcijo HP Sure Start³ napadalcem preprečuje, da bi z njeno pomočjo napadli omrežje in priključen prenosni računalnik. Vse naprave, ki so priključene v to priklopno postajo, so zaščitene in izpolnjujejo vse zahteve NIST 800-193.

Razširjena združljivost. Preprosta povezljivost.

S priklopno postajo, ki brezhibno deluje z večino prenosnih računalnikov in operacijskih sistemov, se osredotočite na delo in ne na združljivost¹. Ne glede na to, ali uporabljate operacijski sistem Windows®, Mac ali Chrome OS, temeljiti preizkusi in potrdila zagotavljajo nemoteno povezovanje naprave in zunanjih naprav z enim kablom USB-C⁴.

Moč za storilnost.

S priklopno postajo, ki podpira do štiri zaslone 4K prek izjemno hitre tehnologije Thunderbolt™ 4² in zagotavlja dvojno hitrost ethernetne povezave za hitrejšo prenašanje⁵, hitreje ustvarjajte, sodelujte in opravljajte več nalog hkrati. Ta priklopna postaja tudi zagotavlja do 230 vatov moči, kar zadostuje za polnjenje večine prenosnih delovnih postaj.

Upravljanje naprav ni bilo še nikoli tako preprosto

S podporo za žični Intel® vPro™, ki pooblaščenim skrbnikom omogoča, da na daljavo dostopajo do prenosnih računalnikov, omogočenih za vPro™ in jih upravljajo prek žičnih povezav, da lahko opravijo posodobitve, lahko učinkoviteje upravljate mešano zbirko svojih naprav. Upravitelji informacijske tehnologije lahko tudi kadar koli načrtujejo posodobitve vdelane programske opreme priklopne postaje z namestitvenim programom z enim klikom⁶, tudi ko uporabnik prekine povezavo.

280-vatna priklopna postaja HP Thunderbolt G4 s kombiniranim kablom

Posebnosti

Upravljanje sodobnih naprav

S tehnologijo Intel® vPro™ Active Management lahko pooblaščen skrbniki prek žičnih povezav na daljavo dostopajo do prenosnih računalnikov, tudi če so ti izklopljeni, da opravijo posodobitve.

Upravljanje elektronskih sredstev za priklopne postaje

Osebu, zadolženemu za informacijsko tehnologijo, omogočite, da s pomočjo orodja za upravljanje sredstev Electronic Tag (eTag)⁶, ki prihrani čas in je enostavno za uporabo, upravlja in spremlja priklopne postaje z imenom izdelka, serijsko številko in naslovom MAC.

Premišljena embalaža izdelka

HP se je z embalažo, ki jo je mogoče reciklirati, ki uporablja vlakna in izhaja iz trajnostnih virov⁷, s čimer izpolnjuje zahteve glede recikliranja, zavezal k zmanjšanju količine plastike na odlagališčih⁸, ko jo stranke prenehajo uporabljati.

En kabel. Dve možnosti napajanja.

Z dvema možnostma napajanja (120 W/280 W) z enim kablom lahko napajate komercialne in visoko zmogljive namizne računalnike s samo enim kablom/priklopno postajo.

Opravljamo preizkuse, da lahko delate v miru

Strogi preizkusi⁹ zagotavljajo, da je priklopna postaja združljiva z izbranimi prenosnimi računalniki znamke HP in izbranimi prenosnimi računalniki znamk Apple®, Dell in Lenovo s priključki za napajanje USB-C®⁹.

Več priključkov. Več prilagodljivosti.

Več priključkov pomeni več možnosti. S priključkom TB4™, priključkom HDMI, dvema priključkoma USB-C®, dvema priključkoma DisplayPorts™, štirimi priključki USB-A 3.2 in priključkom RJ45 lahko povežete več naprav, na primer tipkovnico in miško¹⁰.

1-letna omejena garancija

Delajte brez skrbi z 1-letno omejeno garancijo, ki vključuje tehnično podporo, diagnostične storitve in zamenjavo strojno opreme.

280-vatna priklopna postaja HP Thunderbolt G4 s kombiniranim kablom



Številka izdelka	4J0G4AA
Številka UPC	196068757953
Združljivi operacijski sistemi	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Sistemske zahteve, minimalne	Žično upravljanje vPRO
Garancija	Enoletna omejena garancija
Vsebina škatle	Priklopna postaja, napajalna oskrba, napajalni kabel, garancija
Država izvora	Izdelan na Kitajskem in Tajvanu
Mere (D x Š x V)	98 x 98 x 68 mm
Teža	760 g
Velikost paketa (D x Š x V)	275 x 143 x 148,5 mm
Napajalnik	Vhod od 100 do 240 V 1,7 A 50 do 60 Hz. Izhod je 19,5 V pri 6,15 A
Tehnične opombe	Funkcije za upravljanje omrežja: vPRO (žični ali brezžični); eTag; posodobitve vdelane programske opreme brez povezave; PXE Boot; Wake on LAN (iz stanja izklopa, spanja ali mirovanja ⁹); prehod naslova MAC (iz stanja vklopa, izklopa, spanja ali mirovanja ¹⁰); preklapljanje med omrežjema WLAN in LAN; trajni zasloni Omrežje: podpira 1 Gb in 2,5G napajanje prek ethernetne povezave do gostitelja (USB-C PD): do 100 W prek USB-C/230 W do gostitelja z 280-vatnim napajalnikom prek kombiniranega kabla Podpora za zunanji monitor: do 4 Profili električne oskrbe (PD); PD 3.0: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 20 V/5 A Temperatura (med obratovanjem): od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F) Relativna vlažnost brez kondenzacije (med obratovanjem): od 10 do 90 % Najvišja nadmorska višina brez pritiska (med obratovanjem): od 15 do 3.048 m (od -50 do 10.000 čevljev) Dolžina kabla: 0,8 m
Vrata in priključki	Gumb za vklop/izklop priklopne postaje ne deluje ob priključitvi v nepodprte HP-jeve prenosne računalnike ali prenosne računalnike, ki niso znamke HP.

280-vatna priklopna postaja HP Thunderbolt G4 s kombiniranim kablom

Opombe k sporočilom

¹ Priključki, ki so združljivi s starejšimi priključki USB-C® Alt Mode, bodo delovali s hitrostmi USB-C® Alt Mode, ki so odvisne od specifikacij gostitelja.

² Za delovanje načina USB-C® Alt Mode mora gostiteljski računalnik podpirati priključek Thunderbolt™ 3 ali Thunderbolt™ 4.

³ HP Sure Start na priklopni postaji HP Thunderbolt G4 podpira preverjanje integritete vdelane programske opreme in obnovitev, ne vključuje pa sprotne zaščite in zaščite v času izvajanja ali integracije Microsoft SCCM, ki jo običajno najdete v HP Sure Start v HP-jevih prenosnih računalnikih.

⁴ Za delovanje načina USB-C® Alt Mode mora gostiteljski računalnik podpirati protokol DisplayPort™ Alt Mode prek svojega priključka USB-C®. Polnjenje in podvajanje vrat sta podprta v prenosnih računalnikih, ki uporabljajo panožne specifikacije USB-C® Alt Mode. Gumb za vklop/izklop za vklop ali zbujanje sistema ter funkcije Wake-on LAN iz toplega in hladnega stanja priklopa, Wake-on LAN iz S4/S5 in MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 iz toplega in hladnega stanja priklopa delujejo samo v prenosnih računalnikih HP ali v prenosnih računalnikih, za katere HP zagotavlja podporo. HP v osebnih računalnikih Mac ne zagotavlja ethernetnih in zvočnih gonilnikov.

⁵ Zahteva, da infrastruktura podpira 2,5-Gb ethernetne hitrosti.

⁶ Potrebna je namestitve Windows Management Instrumentation. Potreben je operacijski sistem Windows 10 ali novejši.

⁷ Celotna zunanja škatla/embalaža iz valovite lepenke sta izdelani iz potrjenih in recikliranih vlaken iz trajnostnih virov. Polnila iz vlaken so izdelana iz 100-odstotnih recikliranih lesnih vlaken in organskega materiala. Vsa polnila iz plastike vsebujejo več kot 90 odstotkov reciklirane plastike. To ne vključuje plastičnih vrečk in pene iz umetnih snovi.

⁸ Obrati za recikliranje niso na voljo na vseh lokacijah.

⁹ Temelji na HP-jevih notranjih preskusih v določenih modelih prenosnih računalnikov, ki niso znamke HP, in so združljivi s panožnimi standardi USB-C®. Za združljivost HP-jevih prenosnih računalnikov obiščite spletno mesto <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en> in iščite po prenosnem računalniku. Določene funkcije načina Alt Mode niso podprte, na primer gumb za vklop/izklop, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN in OOB Wake on LAN. Za določitev specifikacij za napetost in vrata svojega prenosnega računalnika HP obiščite HP-jevo stran za podporo. Za določitev specifikacij za napetost in vrata svojega prenosnega računalnika, ki ni znamke HP, obiščite stran za podporo.

¹⁰ Vključuje napajalni kabel.

