



كابل مشترك لجهاز إرساء HP Thunderbolt بقدرة 280 واط w/G4

جهاز الإرساء الذي يتولى جميع المهام

أعمل على تعزيز الأمان والإنتاجية والاتصال لديك من خلال محطة الإرساء 4 Thunderbolt™ هذه. فهي تحمي شبكتك وأجهزتك من لحظة تسجيل دخولك وتدعم التوافق مع أنظمة تشغيل متعددة¹، كما يمكنها دعم ما يصل إلى أربع شاشات عرض دعم ما يصل إلى أربع شاشات بدقة 4K². ويعتبر جهاز الإرساء هذا مثالياً لـ ITDMS (صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات) والعاملين بأنظمة العمل المرنة، مما يسهل إدارة الأجهزة المنزلية أو المكتبية.



إدارة الأجهزة بسهولة

يُمْتَنِعُ بإدارة اسْطُولِكِ الْمُخْتَلِطِ بِكُفَاءَةٍ أَكْبَرَ مِنْ خَلَالِ دُعْمِ Intel® vPro™ السَّلْكِيِّ الَّذِي يُتَحَلِّي بِلِمْسَوْلِينِ الْمُعْتَمِدِينِ إِمْكَانِيَّةِ الْوُصُولِ عَنْ نُعْدِدِ إِلَى أَجْهِزَةِ الْكَمْبِيُوتُرِ الْمَحْمُولَةِ الْمَزَوِّدَةِ بِتَقْنِيَّةِ vPro™ وَإِدارَتِهَا بِاسْتِخدَامِ التَّوصِيلَاتِ السَّلْكِيَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّحْديَّاتِ. كَمَا يُمْكِنُ لِمُدِيرِي تَكْنُوْلُوْجِيَّا الْمُعْلَوْمَاتِ التَّخْطِيطِ لِتَحْديَّاتِ الْبَرَاجِ الثَّانِيَةِ لِجَهازِ الإِرسَاءِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، حَتَّى يُعَدْ قَطْعَ اِنْصَالِ الْمُسْتَخْدِمِ مِنْ خَلَالِ بِرَاجِمِ التَّثْبِيتِ بِنَقْرَةِ وَاحِدَةٍ.⁶

القدرة على الإنتاج.

تُمْتَنِعُ بِإِنجَازِ الْمَهَامِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَإِمْكَانِيَّةِ الْابْتِكارِ وَالْتَّعاَوُنِ بِشَكْلِ أَسْرَعِ بِاسْتِخْدَامِ وَحدَّةِ إِرسَاءِ تَدْعُمُ 4K ما يُصْلِي إِلَى أَرْبَعِ شَاشَاتِ بدْقَةِ Thunderbolt™ 4 فَائِقَةِ السُّرْعَةِ² كَمَا أَنَّهَا تَتَمَيَّزُ بِضَعْفِ سُرْعَةِ شِبَكَةِ إِيْرَنِتِ لِإِجْرَاءِ عمَلَيَّاتِ تَنْزِيلِ أَسْرَعِ⁵. كَمَا تُوفِّرُ وَحدَةُ الإِرسَاءِ هَذِهِ مَا يُصْلِي إِلَى 230 وَاطَّ مِنَ الطَّاقَةِ —وَهُوَ مَا يَكْفِيُ لِشَحْنِ مُعْظَمِ أَجْهِزَةِ الْكَمْبِيُوتُرِ الْمَحْمُولَةِ فِي مَحَطَّاتِ الْعَمَلِ.

التوافق الموسّع، اتصال سهل.

ضُعِ كلُّ تَرْكِيزٍ عَلَى عَمَلِكِ وَلَيْسَ عَلَى مَدِيْ تَوَافُقِكِ¹ بِفَضْلِ جَهازِ الإِرسَاءِ الَّذِي يَعْمَلُ بِسَلَاسَةٍ مَعَ مُعْظَمِ أَجْهِزَةِ الْكَمْبِيُوتُرِ الْمَحْمُولَةِ وَأَنْظَمَاتِ التَّشْغِيلِ. سَوَاءَ أَكْنَتْ تَسْتَخِدُنِ نظامَ التشْغِيلِ Windows® أَوْ Mac أَوْ Chrome—تَضْمِنْ Windows® نَظَامَ التشْغِيلِ أَنَّ الْأَخْتِيَارَاتِ وَالْاعْتِمَادَاتِ الصَّارِمَةِ أَنَّ يَقْوِمُ كَابِلُ USB-C™⁴ بِتَوْصِيلِ جَهازِكِ وأَجْهِزَتِكِ الْطَّرْفِيَّةِ دُونَ أَيَّةِ مشَكَّلةٍ.

جهاز إرساء يحمي الأجهزة المتصلة لديك.

تعزيز شعورك بالأمان والإطمئنان منذ اللحظة التي تسجل فيها الدخول. يمكنه HP Thunderbolt G4 Dock المزود ببرنامِجِ HP Sure Start³ المُتَسَلِّلِينَ مِنْ إِسْتِخْدَامِ جَهازِ الإِرسَاءِ لِمَهَاجِمَةِ الشَّبَكَةِ وَالْكَمْبِيُوتُرِ الْمَحْمُولِ المَرْفَقِ. كَمَا يَتَصَلِّمُ بِجَهازِ الإِرسَاءِ هَذَا مَحْمِيَ وَيَفِي بِمَتَطلَّبَاتِ NIST 800-193 الْكَاملَةِ.

كابل مشترك لجهاز إرساء HP Thunderbolt G4 w/ 280 واط

الميزة

قابلية إدارة حديثة للأجهزة
باستخدام تقنية Intel® vPro™ Active Management Technology، يمكن للمسؤولين المعتمدين الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام التوصيلات السلكية، حتى إذا تم إيقاف تشغيلها، لإجراء التحديثات.

إدارة الأصول الإلكترونية لأجهزة الإرساء الخاصية بك
قم بتكمين تكنولوجيا المعلومات لديك لإدارة أجهزة الإرساء وتتبعها حسب اسم المنتج والرقم التسلسلي وعنوان MAC من أي مكان باستخدام أداة إدارة الأصول للعلامة الإلكترونية (eTag) الموفرة للوقت، وسهلة الاستخدام.⁶

مواد تعينة وتغليف للمنتجات تراعي البيئة
تلزم شركة HP بتقليل المواد البلاستيكية في مكبات النفايات باستخدام عبوات تعينة قابلة لإعادة التدوير وقائمة على الألياف ومستخرجة من مصادر مستدامة⁷ تهيي بمتطلبات إعادة التدوير، حتى تتمكن من البقاء بعيداً عن مكب النفايات⁸ عندما ينتهي العملاء من استخدامها.

كابل واحد. خيارات للطاقة.
من خلال خيارات الطاقة بقدرة (120 واط/280 واط) من كابل واحد، يمكنك تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية النموذجية والأجهزة فائقة الأداء على حد سواء باستخدام كابل/جهاز إرساء واحد فقط.

نجري الاختبارات، لتحصل على أفضل نتيجة
تساعد الاختبارات الصارمة⁹ على ضمان توافق جهاز الإرساء عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من Apple® وDell® وLenovo® المزودة بمنافذ الطاقة USB-C®.

منافذ أكثر. مرونة أكبر.
وجود المزيد من المنافذ يعني إمكانية توافر المزيد من الإمكانيات. من خلال استخدام منفذ USB-A 3.2 ومنفذ RJ45 ومنفذ USB-C™ ومنفذ HDMI™ ومنفذ DisplayPort™ ومنفذ USB-C™ TB4 وأربعة منافذ USB-C®.

ضمان محدود لمدة عام واحد
نعم بالمزيد من راحة البال مع ضمان محدود لمدة عام واحد يشمل الدعم الفني وخدمات التشخيص واستبدال الأجهزة.

كابل مشترك لجهاز إرساء HP Thunderbolt G4 w/ 280 واط



رقم المنتج	4J0G4AA
UPC رقم	ABB) 196068757953; (ABV) 196068757991
أنظمة التشغيل المتوافقة	نظام التشغيل Windows 11، نظام التشغيل Windows 10، نظام التشغيل macOS، نظام التشغيل Chrome
متطلبات النظام، الحد الأدنى	إدارة vPRO السلكية
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة
محتويات صندوق المنتج	جهاز إرساء، وحدة تزويد بالطاقة، كابل طاقة، ضمان
بلد المنشأ	صنع في الصين وتايوان
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	68 × 98 × 98 مم
الوزن	760 جم
أبعاد الصندوق (الطول × العرض × الارتفاع)	148.5 × 143 × 275 مم
وحدة التزويد بالطاقة	وحدة إدخال من 100 إلى 240 فولت بمعدل 1.7 أمبير يتراوح من 50 إلى 60 هرتز، وحدة إخراج 19.5 فولت عند 6.15 أمبير
الملاحظات الفنية	ميزات إمكانية إدارة الشبكة: vPRO (سلكي أو لسلكي)، Tag: تمهيد البرامج الثابتة غير المتصلة: تمديد PXE، ميزة Wake on LAN (من حالي التشغيل أو حالي إيقاف التشغيل أو السكون أو السبات)، تمهيد LAN-LAN، شبكات شاشات العرض الثابتة: تدعم سرعة 1 جيجابايت و 2.5 جيجابايت من طاقة Ethernet لتوسيع القدرة على إدخال كابل مشترك لدعم الشاشة الخارجية: ما يصل إلى 4 ملليات تعرف لتوسيع الطاقة (USB-C PD 3.0)، درجة الحرارة 5 فولت/5 أمبير و 9 فولت/5 أمبير، درجة منوية إلى 35 درجة مئوية إلى 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (البطارية التالية غير المكتنفة عند التشغيل: الحد الأقصى للارتفاع غير المضغوط من 10% إلى 90% عند التشغيل)، طول الكابل من 15 م إلى 3048 قدم (0.8 متر)، لا يعمل زر الطاقة الخاص بجهاز الإرساء عند توصيله بأجهزة الكمبيوتر المحمولة غير المعتمدة من HP أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير التابعة لشركة HP.
المنفذ والموصلات	

