



HP EliteDesk G6 800 Uzun Kasa Bilgisayar

En zorlu projelerin üstesinden gelin

Yeniden tasarlanan HP EliteDesk 800 Uzun Kasa, iş sınıfı uzun kasa bilgisayar segmentinde performans ve genişletilebilirliğin yeni tanımıdır. Güçlü bileşenleri, yüksek düzeyde genişletilebilir tasarımı ve üst düzey güvenliğiyle bu bilgisayar en büyük kurumsal iş yüklerini alt eder.



*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor

Güç ve performansla öne çıkın

- En fazla 125 W 10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci,² hızlı DDR4 bellek ve isteğe bağlı üst düzey NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ grafik kartıyla en zorlu iş yükleri ve sanal gerçeklik projeleri için son derece tepkisel performans elde edin.³

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirin

- Beş bölmesi ve biri tam uzunlukta iki kat genişlikte grafik kartları için olmak üzere dört tam boyutlu yuvası olan HP EliteDesk 800 Uzun Kasa, yüksek düzeyde genişletilebilir tasarımıdır.³ Ayrıca üç ek M.2 yuvası ve 11 USB bağlantı noktası bulunmaktadır.

Huzur içinde çalışın

- HP'nin güvenlik özellikleri birlikte çalışarak her zaman açık, her zaman çalışan ve dayanıklı bir savunma meydana getirir. BIOS'tan tarayıcıya, işletim sisteminin üzerinde ve altında bu sürekli gelişen çözümler bilgisayarınızı tehditlere karşı korumaya ya

Değişen işyerleri için geliştirildi

- Yeniden tasarlanan HP Elite 800 Uzun Kasa bilgisayarın yeni kasası önceki modelden yüzde 9,6 oranında daha küçüktür. Son derece sessiz çalışması ve HP Extended Range Wireless LAN⁴ gibi güçlü seçenekleri, bu bilgisayarın günümüzün küçük işyerleri için doğru seçim yapar.
- Yapılandırılabilir arka G/Ç bağlantı noktası için VGA, DisplayPort™, HDMI veya DisplayPort™ özellikli USB-Type C® arasından birini tercih ederek ekran bağlantınızı özelleştirin. Ayrıca, daha yüksek hızlı dosya aktarımı için Thunderbolt™ 3 tercih edebilirsiniz.³
- İletim noktasından daha uzakta çalışmaya olanak sağlayan ve kısa mesafelerde hızlı veri akışı sağlayan HP Extended Range Wireless LAN ile Wi-Fi® ağına bağlıyken daha geniş bir alanda çalışın ve daha iyi bir bağlantıya sahip olun.⁴
- Modern bir BIOS yönetim aracı olan HP Sure Admin, BT yöneticilerinin BIOS ayarlarını ağ üzerinden güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan bir dijital imza oluşturarak, parola veya BIOS yapılandırması yardımcı programı ihtiyacını ortadan kaldırır.⁵
- Ürün yazılımı saldırıları bilgisayarınızı tamamen tahrip edebilir. Saldırıları veya bozulmaların ardından otomatik olarak kurtarma yaparak kendi kendini onaran BIOS HP Sure Start Gen5 ile güvende kalın.⁶
- İşlemleri durdurmaya çalışan saldırganları tanımlayan, karantinaya alan ve raporlayan HP Sure Run Gen3 ile güvenlik ayarlarındaki istenmeyen değişiklikleri durdurun ve kötü amaçlı yazılımların yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olun.⁷
- HP Sure Click'in donanım destekli güvenliği, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlar ve fidye yazılımları içeren web sitelerinden ve salt okunur Office ve PDF eklerinden veya virüslerden korumanıza yardımcı olur.⁸
- HP Sure Recover Gen3, işletim sisteminizi gelişmiş kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı hızlı, güvenli ve otomatik kurtarma sağlar. İşletim sisteminizi, bağlantı kesilirse duraklatabileceğiniz veya yeniden deneyebileceğiniz bir LAN veya Wi-Fi® ağ bağlantısı üzerinden kurtararak kesintileri en aza indirir.⁹
- Kötü amaçlı yazılımlar hızla geliyor ve geleneksel virüs koruma programları yeni saldırıları her zaman tanıyamıyor. Gelişmiş kötü amaçlı yazılımlara karşı sıra dışı bir koruma düzeyi sunmak için derin öğrenme yapay zekasını kullanan HP Sure Sense ile bi¹⁰

HP EliteDesk G6 800 Uzun Kasa Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu



*Ürün resmi, gerçeküründen farklı olabilir

Kullanılabilir İşletim Sistemi	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home— HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ Windows 11 HomeSingleLanguage— HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ FreeDOS (Aynı Windows 10 ve ücretsiz bir Windows 11 yükseltmesi için veya önceden yüklenmiş Windows 11 içerebilir. Yükseltme zamanlaması ağıta göre değişiklik gösterebilir. Özelliklere uygulamakullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı özellikler için belirli bir donanım gerekmektedir (bkz. Windows 11 Özellikleri).)
İşlemci ailesi	10'uncu Nesil Intel® Core™ i3 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i9 işlemci; Intel® Pentium® işlemci
Kullanılabilir İşlemciler ^{4,5,6,7}	Intel® Core™ i3-10100 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar; 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i3-10300 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz'e kadar; 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i5-10500 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar; 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i5-10600 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar; 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i5-10600K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (4,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar; 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i7-10700 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (2,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar; 16 MB L3 önbellek, 8 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i7-10700K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar; 20 MB L3 önbellek, 10 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i9-10900K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,3 GHz'e kadar; 20 MB L3 önbellek, 10 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi ni destekler; Intel® Core™ i9-10900K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (4,1 GHz temel frekans, 4 MB L3 önbellek, 2 çekirdek)
Yongakümesi ⁸	Intel® Q470 (vPro®)
Form faktörü	Kule
Maksimum bellek	128 GB DDR4-3200 SDRAM ^{8,9,37} ##memspd_02## ##memtype_02## ##memmax_03## ##memspd_03## ##memtype_03## 2933 MT/sn'ye varan aktarım hızları. 2933 MT/sn'ye varan aktarım hızları.
Bellek yuvaları	4 DIMM
Dahili depolama	500 GB en fazla 2 TB 7200 rpm SATA ¹⁰ en fazla 2 TB 5400 rpm SATA ¹⁰ en fazla 500 GB SATA SED Opal 2 HDD ¹⁰ en fazla 500 GB 7200 rpm SATA FPS SED ¹⁰ 256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ¹⁰ 128 GB en fazla 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ¹⁰ 256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹⁰ 256 GB en fazla 512 GB Katı Hal Depolama ile Intel® H10 Optane™ Bellek ^{10,39} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™ Bellek ile depolama hızlandırma ¹¹
Optik sürücü	HP 9,5 mm İnce DVD Yazıcı; HP 9,5 mm İnce DVD-ROM ²
Kullanılabilir Grafik İşlemciler	Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı 610; Intel® UHD Grafik Kartı 630 Bağımsız: AMD Radeon™ R7 430 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ (6 GB GDDR5 ayrılmış); AMD Radeon™ RX 550X Grafik Kartı (4 GB GDDR5 ayrılmış) ^{13,17,18,19}
Ses	Realtek ALC3867 codec; CTA kulaklık destekli çevresel ses jekı, ses çıkışı kabao bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özelliği
Genişletmeye yuvaları	1 M.2 2230; 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 (x4 olarak bağlandığında); 2 PCIe 3.0 x1; 2 M.2 2230/2242 (WLAN için 2 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 2230/2242 yuvası)
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Ön: 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; Arka: 1 ses çıkışı; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 480 Mbps veri aktarım hızı; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W çıkışı, DisplayPort™ 1.2); İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: Flex I/O bağlantı noktası: aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seri, 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W çıkışı, DisplayPort™ 1.2), USB-C ile Thunderbolt™ PCIe kartı; Eklenir: 1 seri ve PS/2 bağlantı noktası birleşimi; 1 adet 515D medya kartı okuyucu; Eklenir: bağlantı noktası 1 seri ^{13,14}
Giriş aygıtları	HP Kablolu Masaüstü 320K Klavye; HP PS/2 Business Slim Klavye; HP Wireless Business Slim Klavye ve fare birleşimi; HP USB Business Slim SmartCard CCID Klavye; HP USB 1000 dpi Lazer Fare; HP USB Optik Fare; HP USB Parmak izi Fare; HP PS/2 Fare; HP Kablolu Masaüstü 320M Fare ²⁰ ;
İletişim	LAN: Tümleşik Intel® i219LM GbE LOM; Intel® i210-T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşik kartı, vPro™ olmayan; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşik kartı, vPro™;
Sürücü Bölümleri	1 inç ODD; Bir 5,25 inç ODD; Bir 5,25 inç HDD; İki 3,5 inç HDD ¹²
Çevresel	Çalışma sıcaklığı: 10 - 35°C; Çalışma nem: %10 - 90 Bağıl Nem;
Yazılım	HP Günlük Önleme Yazılımı; HP Support Assistant; Office Satın Alın (aynı satılır); HP JumpStarts; HP Gizlilik Ayarları; HP Masaüstü Destek Yardımcı Programları ²¹
Kullanılabilir yazılımlar	HP Smart Support ⁴⁰
Güvenlik yönetimi	Sistem açma parolası (BIOS üzerinden); SATA bağlantı noktasını devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Kurulum parolası (BIOS üzerinden); Kasa kilidi ve kablo kilidi cihazları için destek; Seri etkilendirme devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock ve Automatic DriveLock; Windows 10 ile birlikte gönderilen Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası (Common Criteria EAL4+ Sertifikalı); HP Client Manager Gen 6; HP Sure Recover Gen 3; HP Sure Run Gen 3; HP Sure Start Gen 6; HP BIOSphere Gen 6; ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Yönetim özellikleri	HP BIOS Config Utility (indirilebilir); HP Client Catalog (indirilebilir); HP System Software Manager (indirilebilir); HP Cloud Recovery; Microsoft System Center Configuration Management Gen 4 için HP Management Integration Kit; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 (indirilebilir) ^{22,23,24}
Güç	260 W dahili güç adaptörü, %92'ye kadar verimlilik, aktif PFC; 550 W dahili güç adaptörü, %92'ye kadar verimlilik, aktif PFC ³⁴
Boyutlar	37 x 30,8 x 16,8 cm
Ağırlık	9,86 kg; (Tam ağırlık yapılandırılmaya göre değişir.)
Ekolojik etkiler	ENERGY STAR® onaylı; Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® 2019 tescillidir ³⁵
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen ³⁶
Garanti	3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis teklifi 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelerine göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

HP EliteDesk G6 800 Uzun Kasa Bilgisayar

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde
Donanım Desteği, Masaüstü
Bilgisayarlar için



Sorun uzaktan çözülmezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde
yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U7899E

HP EliteDesk G6 800 Uzun Kasa Bilgisayar

Mesaj Altbilgileri

- ² Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulamaya yükünün yanı sıra do
- ³ Aynı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ⁴ 802.11 ac kablosuz LAN modülü içeren önceki nesil ürünle karşılaştırılmalı olarak yapılan dahili testlere dayalıdır.
- ⁵ HP SureAdmin için Windows 10 ve HP BIOS gerekir.
- ⁶ HP SureStart Gen5, Intel® işlemcili bazı HP bilgisayarlarında sunulmaktadır.
- ⁷ HP SureRun Gen3, belirli bazı Intel® veya AMD işlemciler takılı Windows 10 tabanlı bazı HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarında mevcuttur.
- ⁸ HP SureClick için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir. Ayrıntıların tamamı için https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick adresine bakın.
- ⁹ HP SureRecover Gen3, bazı HP bilgisayarlarında mevcuttur ve açığa bağlanırsı gerektirir. Birden fazla dahili depolama sürücüsü olan platformlarda sunulmaz. Veri kaybını önlemek için HP SureRecover kullanmadan önce önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli belgeleri yedeklemeniz gerekir.
- ¹⁰ HP SureSense için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tam amk kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işletim sistemlerinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde 5 ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. <http://www.windows.com>.
- ² HD-DVD diskler DVD-ROM sürücüsünde oynatılamaz. DVD-RAM desteği yoktur. Gerçek hızlar değişiklik gösterebilir. Telif hakları korumalı materyalleri kopyalayamayın. Çift Katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolayabilir. Bu sürücü ile yazılan diskler, mevcut tek katmanlı birçok DVD sürücüsü ve oynatıcısı ile uyumlu olmayabilir. Blu-Ray ile yazılan diskler, dijital bağlantı, uyumluluk ve/veya performans sorunları ortaya çıkabilir ancak bunlar üründe bir kusur olmadığı anlamına gelmez. Tüm sistemlerde kusursuz yürütme performansı garanti edilemez. Bazı Blu-ray çekirdeklerinin yürütülebilmesi için DVI veya HDMI dijital bağlantısı gerekebilir ve ekranınızda HDCP desteği olması gerekebilir. HD-DVD filmler bu bilgisayarda oynatılamaz.
- ⁴ Intel® vPro™ işlevlerinden tam olarak yararlanmak için Windows, vPro destekli işlemci, vPro özellikli Q370 çip seti veya üzeri ve vPro özellikli LAN kartı gereklidir. Intel Active Management teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi işlevlerin kullanımı için üçüncü taraf yazılımlar gereklidir. Intel vPro teknolojisini içeren yönlendirici "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabiliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcısına bağlıdır. Intel vPro teknolojisini tabanlı donanımları bu neslinin "sanal cihazlar" ile uyumluluğu henüz belirlenmemiştir.
- ⁵ Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulamaya yükünün yanı sıra do
- ⁶ Intel® Turbo Boost teknolojisi için Intel Turbo Boost özellikli işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com
- ⁷ 125 W işlemci, performans PCA gerektirir.
- ⁸ 3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle çalıştırılan sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılamayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Bellek modülleri, kanal başına 1 DIMM ile işlemciyi çalıştırmaya bağlı olarak en fazla 2666 MT/s veya 2933 MT/s; veri aktarım hızlarını destekler. Herhangi bir kanala ilave DIMM yüklemesi, maksimum bellek hızını etkileyebilir. Gerçek veriyi hızını sistemde çalıştırılan işlemciye bağlıdır;
- ⁹ Tümü bellek yuvaları müşteriler tarafından erişilebilir/yükseltilebilir.
- ¹⁰ Sabit sürücüler ve katı hal sürücüler için, GB = 1 milyar bayt, TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarmaya yazılım için 36 GB' kadar (Windows için) sistem disk ayrılmıştır.
- ¹¹ Intel® Optane™ bellek ayrı satılır. Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sistemde bulunan DRAM yerine geçmez veya DRAM'ı artırmaz. HP ticarî masası üstü ve dizüstü bilgisayarlar için ve bazı HP iş istasyonları (HP Z240 Uzun Kasa/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 ve 17 G5) için mevcuttur ve SATA HDD, 7'nci Nesil veya üzeri Intel® Core™ işlemci veya Intel® Xeon® işlemci E3-1200 V6 ürün ailesi veya üzeri, Intel® Optane™ destekleyen BIOS sürümü, Windows 10 1703 veya daha yeni sürümü, NVMe™ Teknik Özellikleri 1.1 karşılayan B-M taşıyıcıya sahip bir x2 veya x4 yapılandırılmasında PCH Remapped PCIe Denetleyici ve Hatlar üzerinde M.2 türü Z280-S1-B-M konektör ve Intel® Rapid Storage Teknolojisi (Intel® RST) 15.5 sürücüsü gerektirir.
- ¹² 4 SATA.
- ¹³ Aynı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 ve Seri/PS/2 birleşimi bir PC'ye uyuski kullanılır.
- ¹⁵ Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Aynı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ¹⁶ Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabiliği sınırlıdır. Wi-Fi6, önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur. 802.11 ax WLAN belirtirler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirlenmiş taslak belirlenimlerden farklı olursa bu durum bilgisayarın 802.11 ax WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir. Wi-Fi6, ayrı satılan ve 802.11 ax (Wi-Fi6) destekleyen bir kablosuz yönlendirici gerektirir. Yalnızca 802.11 ax özelliğinin desteklediği ülkelerde kullanılabilir.
- ¹⁷ Uzun Kasa bilgisayar, 300W' a kadar tek bir grafik kartını destekleyebilir.
- ¹⁸ NVIDIA® GeForce® GTX 2060, NVIDIA® GeForce® GTX 2070, NVIDIA® GeForce® GTX 2080 için 550 W kasa gerekmektedir.
- ¹⁹ AMD Radeon™ R7 430 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış, 64 bit DP + VGA) tüm bölgelerde mevcuttur değildir.
- ²⁰ Antimikrobiyal USB Fare ve HP USB Güçlendirilmiş Fare, HP PS/2 Fare, HP USB ve PS/2 Yıkılabilir Fare tüm bölgelerde mevcut değildir.
- ²¹ HP Support Assistant: Windows ve İnternet erişimi gerekir.
- ²² HP Sürücü Paketleri: Önceden yüklü değildir ancak <http://www.hp.com/go/Clientmanagemen> adresinden indirilebilir.
- ²³ HP Cloud Recovery, Intel® veya AMD işlemcili HP Elite ve Pro masaüstü bilgisayarlarında ve dizüstü bilgisayarlarında sunulur ve açığa, kablolulağ bağlantısı gerektirir. Not: Veri kaybını önlemek için önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli belgeleri yedeklemeniz gerekir. Ayrıntılar için lütfen şu adrese bakın: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ HP Manageability Integration Kit <http://www.hp.com/go/Clientmanagemen> adresinden indirilebilir.
- ²⁵ HP SureSense için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümünü gerekir.
- ²⁶ HP BIOSphere Gen6, bazı HP Pro ve Elite bilgisayarlarında sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ürün teknik özelliklerine bakın. Özellikler, platforma ve yapılandırılmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ²⁷ HP SecureErase, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan yöntemler içindir. HP SecureErase, Intel® Optane™ bulunan platformları desteklemez.
- ²⁸ HP SureRun Gen3, belirli bazı Intel® veya AMD işlemciler takılı Windows 10 tabanlı bazı HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarında mevcuttur.
- ²⁹ HP SureClick için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir. Ayrıntıların tamamı için https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick adresine bakın.
- ³⁰ HP Client Security Manager Gen6, Windows gerektirir ve bazı HP Elite ve Pro bilgisayarlarında mevcuttur.
- ³¹ HP SureStart Gen6, Intel işlemcili belirli HP bilgisayarlarında sunulmaktadır.
- ³² HP SureRun Gen3, Windows 10 tabanlı belirli Intel® veya AMD işlemcili belirli HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarında mevcuttur.
- ³³ HP SureRecover Gen3, belirli HP bilgisayarlarında mevcuttur ve açığa bağlanırsı gerektirir. Veri kaybını önlemek için HP SureRecover kullanmadan önce önemli dosyalarınızı, verilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı vb. yedeklemeniz gerekir.
- ³⁴ Performans PCA, 550W güç kaynağı gerektirir.
- ³⁵ EPEAT® tescilli ülke göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. IEEE 1680.1-2018 temel alınmıştır.
- ³⁶ Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ³⁷ Gerçek veriyi hızını sistemde çalıştırılan işlemci ve takılı bellek modülü belirler.
- ³⁹ Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sistemdeki DRAM'ın yerine geçmez veya DRAM'ı artırmaz. 8'inci Nesil veya daha yüksek Intel® Core™ işlemci, Intel® Optane™ destekli BIOS sürümü, Windows 10 64 bit ve Intel® Rapid Storage Teknolojisi (Intel® RST) sürücüsü gereklidir.
- ⁴⁰ HP Smart Destek, cihaz düzeyinde yapılandırma verileri ve sağlık durumunu garanti altına almak için ürünün ilk başlatması sırasında gerekli olan bilgileri otomatik olarak toplar ve HP Factory Configuration Hizmetleri aracılığıyla belirli ürünlerde önceden yüklenmiş olarak bulunur; ve yandırılabilir. HP Smart Desteği etkinleştirme veya yükleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/smart-support> adresini ziyaret edin

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Intel®, Pentium, Intel logosu, Intel Core, Thunderbolt™, vPro®, Optane™ ve Core Inside, Intel Corporation şirketinin ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Bluetooth®, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır. Adobe PDF, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markasıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. NVIDIA, NVIDIA logosu, Quadro ve GeForce, NVIDIA Corporation şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Şubat 2023

