

Epson EB-465i Projektör

VERİ SAYFASI



Bu XGA 3000 lümen, ultra kısa gösterimli projektörle her türlü yüzeyde sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Epson 2010'un ilk yarısında hem EMEA ülkelerinde hem de dünya çapında etkileşimli projektörlerin lider markası olurken, öğretmenler verimli hale getirmek için Epson'a güvenmeye başladı.* Bu paket projektör, dijital kalem ve montaj aparatı içerir; ayrı bir perde gerektirmez, böylece okullar etkileşimli tahtalardan daha düşük bir maliyetle eksiksiz bir setten yararlanırken, öğrenciler de derslerden daha büyük keyif alır.

Epson projektörler tamamen interaktif, 102 inçlik görüntü büyüklüğü sağlar. Projeksiyon alanının tam denetimini sağlayan dijital kalemle notlar veya ekler oluşturulup kaydedilebilir. Sadece 13cm'den 70 inçlik projeksiyon görüntüsü sağlayan ultra kısa gösterimli tasarımı sayesinde gölge yapmadan notlar ekleyebilirsiniz.

Ya da projektörü dikey olarak monte ettiğiniz zaman üstünde çalıştığınız belgeleri veya multimedya dosyalarını masa üstüne yansıtabilir, böylece grup projeleri ve sınıf etkinliklerini çekici ve etkileşimli hale getirebilirsiniz.

*Kaynak: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

TEMEL ÖZELLİKLER

- 3000 lümen CLO, XGA çözünürlük
- Ultra kısa gösterimli
- Ağır ve pahalı etkileşimli tahtalara ihtiyaç yok
- En etkileşimli yazılımlarla uyumlu



Yeni Kolay Kullanımlı Etkileşimli Kalem



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PROJEKSİYON TEKNOLOJİSİ LCD Panel	3LCD Teknolojisi 3 x 0,63 inç, MLA ile
ÇÖZÜNÜRLÜK	XGA – 1024 x 768 (4:3 en/boy oranı) 1080p'ye kadar
BEYAZ IŞIK ÇIKIŞI * Normal / Ekonomik	3000 / 2100 lümen
RENKLİ IŞIK ÇIKIŞI * Normal / Ekonomik	3000 / 2100 lümen
KONTRAST	2000:1
PERDE BOYUTU	63 inç 102 inç arası
PROJEKSİYON MESAFESİ	79 inç perde: 0,58m
GÖSTERİM ORANI	0,37:1
ZOOM ORANI	Dijital x 1,35
MERCEK TİPİ F-numarası Odak uzunluğu Ofset Odaklama	1,8 4,68mm 7,14:-1 Manuel odaklama
LAMBA Ömrü (Normal / Ekonomik) Tipi	2500 / 3500 saat 230W UHE E-TORL
BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Video girişi Ses girişi Mikrofon girişi Bilgisayar girişi Kumanda girişi USB bellek aygıtı girişi Epson USB visualiser girişi Bilgisayar çıkışı Ses çıkışı Kablosuz bağlantı	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponent (D-sub 15 pin üzerinden) 2 x Stereo mini jak, 1 x RCA (R/L) 1 x Stereo Mini-Jak 2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 tip B 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 tip B 1 x USB 2.0 tip A ELPDC06 uyumlu 1 x D-sub 15 pin (RGB) 1 x Stereo mini jak 1 isteğe bağlı kablosuz LAN ünitesi (802.11 a/b/g)
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Güvenlik Çalışma EasyMP özellikleri Ekran	Kilit ve güvenlik çubuğu, Kensington kilidi, Şifreli koruma Doğrudan açma/kapama, anından kapanma, masa üstüne yansıtma Kolay Etkileşim İşlevi, EasyMP Ağ ve Kontrol, EasyMP Ağ Projeksiyonu, EasyMP PC'siz Kullanım, 2'si 1 arada USB görüntüleme 8 renk modu
DİLLER	Şunları içeren 34 dil: İngilizce / Fransızca / Almanca / İtalyanca / İspanyolca / Felemenkçe / Portekizce / Rusça / İsveççe / Norveççe / Fince / Danca / Bulgarca / Lehçe / Macarca / Çekçe / Slovakça / Romence / Hırvatça / Slovence / Ukraynaca / Katalanca / Yunanca / Türkçe / Arapça / İbranice
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (Normal / Ekonomik)	35/28dB
SES	1 x 12W hoparlör
AĞIRLIK	5,8kg
BOYUTLAR (G x D x Y)	369 x 481 x 115mm
GÜÇ TÜKETİMİ Normal / Ekonomik Bekleme	343W / 257W 0,3W
GARANTİ	Ana ünite 2 yıl; lambada 1 yıl

* ISO 21118 standardına uygun ölçüm

ÜRÜN LOJİSTİĞİ

PROJEKTÖR MODELİ	EB-465i
SKU KODU	
BARKOD	
KUTUNUN İÇİNDEKİLER	Projektör, Kolay Kullanımlı Etkileşimli Kalem ve piller, Duvara montaj plakası, Kalem tepsisi, Güç kablosu (4,5m), USB kablosu (5m), Uzaktan kumanda ve piller, Pakete dahil yazılım, Şifre koruma etiketi, Kullanım kılavuzu
BRÜT AĞIRLIK	24,4kg
KARTON BOYUTLARI (U x G x Y)	794 x 579 x 339mm



E-TORL

Epson EB-465i

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Yedek Lamba
V13H010L57 (ELPLP57)
- Hava Filtresi
V13H134A34 (ELPAF34)
- Kablosuz LAN Ünitesi
V12H306P12 (ELPAP03)
- Hızlı Kablosuz Bağlantı USB Anahtarı
V12H005M08 (ELPAP08)
- Epson USB Visualiser
V12H321003 (ELPDC06)
- Kolay Kullanımlı Etkileşimli Kalem
V12H442001 (ELPPN02)



Masa üstü gibi herhangi bir yatay yüzeye yansıtın