


HP LaserJet MFP analoges Faxmodem 300



Erweitern Sie Ihren HP LaserJet MFP durch ein analoges Faxmodem zum problemlosen Versenden und Empfangen von Dokumenten



HP LaserJet MFP analoges Faxmodem 300



HP LaserJet 4345 MFP Serie



HP LaserJet 9040 MFP/
9050 MFP



HP Color LaserJet 9500 MFP

Optimierte Faxfunktionen

- **Wertsteigerung eines MFP.** Diese einfach zu installierende interne Faxkarte verbessert die Produktivität von Arbeitsgruppen durch die Erweiterung der Funktionalitäten Ihres MFP. Maximieren Sie Ihre Investition und vereinfachen Sie die Büroaktivitäten. Ihr HP Color LaserJet 9500 MFP, HP LaserJet 9040/9050 MFP oder HP LaserJet 4345 MFP ist ein Allroundtalent mit integrierter Faxfunktion, das die täglich anfallenden Arbeiten problemlos bewältigt.¹
- **Rationalisierung der Kommunikation.** Die Hochleistungsverbindung V.34 (Geschwindigkeiten von bis zu 33,6 kbps) gewährleistet eine schnelle Übertragung beim Senden oder Empfangen, d.h. Sie müssen nicht mehr unnötig lange am Faxgerät warten.
- **Kosten- und Bandbreitenreduzierung dank JBIG-Komprimierung.** Durch die Komprimierung der versendeten Informationen können die Anrufzeiten verkürzt und die Einsparungen deutlich erhöht werden. Das Faxmodem verfügt über eine integrierte JBIG-Komprimierung als Standardmerkmal (im Gegensatz zu den meisten Faxmodems), sodass Sie sofort mit der Installation und dem Sparen beginnen können.
- **bleiben Sie in Verbindung.** Das Faxmodem beinhaltet eine Faxweiterleitungsfunktion, d.h. Sie können wichtige Faxe unabhängig von Ihrem aktuellen Standort empfangen. Sie müssen lediglich die eingehenden Faxe an eine andere Faxnummer weiterleiten, wenn Sie unterwegs sind. So entgeht Ihnen nie wieder ein wichtiges Fax.
- **Informationsbeschaffung mit dem MFP.** Mit der Funktion „Faxabruf“ können Sie problemlos Daten herunterladen. Fordern Sie Informationen an, die an anderer Stelle gespeichert sind, und Sie erhalten automatisch ein Fax mit den gewünschten Informationen. Der Faxabruf unterstützt Sie dabei, effizient häufig verwendete Dokumente, wie z.B. Berichtsformulare oder Broschüren, zusammenzustellen.

Problemloser Betrieb

- **Die Verwaltung des Faxgeräts erfolgt über ein Bedienfeld.** Das Fax-Icon am Bedienfeld des Geräts ist sofort sichtbar – und nach Beginn einer Faxübertragung bzw. des Faxempfangs bietet die Online-Statusanzeige ein nützliches Feedback auf demselben Bedienfeld. Dadurch können alle Anwender schnell und problemlos faxen.
- **LAN-Fax oder Analogfax.** Ein einfacher Konfigurationsschalter ermöglicht die Umschaltung zwischen LAN- und Analogfax.² Nutzen Sie die Vorteile einer nahtlosen Integration in die LAN- oder Analogumgebung, ohne das Faxmodem erneut installieren oder konfigurieren zu müssen.
- **Organisation des kompletten Faxbetriebs.** Das Archivieren war uns ein wichtiges Anliegen. Mit einer Miniaturansicht auf der ersten Seite des Faxberichts können ein- und ausgehende Faxe problemlos verfolgt werden. Speichern Sie wichtige Informationen, d.h. welche Faxe wann und an wen verschickt wurden. Mit dem Faxmodem können Sie ebenfalls eine Kurzwahlliste ausdrucken, sodass Sie sämtliche abgespeicherten Faxnummern auf einen Blick einsehen und eine bestimmte Nummer nicht erst lange suchen müssen.

Sicheres Faxen

- **Schutz wichtiger Informationen.** Ermöglichen Sie sicheres Faxen über Ihr Gerät mit einer manuellen und zeitgesteuerten Faxsperre. Diese praktische Funktion sorgt dafür, dass vertrauliche Informationen tatsächlich vertraulich bleiben, d.h. gefaxte Dokumente dürfen nur seitens autorisiertem Personal ausgedruckt werden. Sie können die manuell aktivierbare Sperre einsetzen, um Faxe so lange zu speichern, bis eine bestimmte PIN-Nummer eingegeben und die Freigabe aktiviert wird. Sie haben auch die Möglichkeit, die zeitgesteuerte Speichersperre zu nutzen, um Tag und Uhrzeit anzugeben, wenn Faxe ausgedruckt oder im Gerät gespeichert werden sollen.
- **Bewährte HP LaserJet Zuverlässigkeit.** Sie können die Vorteile der langjährigen HP Erfahrung nutzen, wenn Sie sich für das HP LaserJet MFP analoge Faxmodem 300 entscheiden. Ihr Faxgerät ist jetzt genauso verlässlich wie Ihr Drucker – mit der Zuverlässigkeit, die Sie von HP erwarten.

¹ Das Faxmodem ist Standard beim HP Color LaserJet 9500 MFP, sowie beim HP LaserJet 4345X/XS/XM MFP. Es ist optional beim HP LaserJet 9040 MFP, 9050 MFP (auf der nächsten Seite erhalten Sie eine Übersicht über die Länderverfügbarkeit).

² Mit Digital Sending Configuration Software.

Technische Daten

Geschwindigkeit	Unterstützung von V.34 mit maximal 33,6 kbps
Faxauflösung	Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi
Leistungsmerkmale	Organisation: Miniaturansicht auf der ersten Seite des Faxberichts, Ausdruck einer Kurzwahlliste Schnittstelle: Fax-Icon am Bedienfeld, Online-Statusanzeige am Bedienfeld Komfort-Faxfunktionen: Faxweiterleitung, Faxabruf, Konfigurationsschalter zur Umschaltung zwischen LAN- und Analog-Faxfunktion (mit Digital Sending Configuration Software)
Kurzwahl	Bis zu 100 Kurzwahllisten mit jeweils bis zu 100 Nummern
Faxspeicher*	Bis zu 50.000 Seiten im Format DIN A4 (abhängig vom verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte)
Kompressionstyp	JBIG, MMR, MR und MH
Hardware-Kompatibilität	HP LaserJet 4345 MFP Serie, HP LaserJet 9040/9050 MFP, HP Color LaserJet 9500 MFP
Sicherheit	Manuelle oder zeitgesteuerte Speichersperre
Abmessungen (B x T x H)	295,3 x 171,5 x 90,5 mm
Gewicht	201 g
Unterstützte Länder	Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn
Herstellergarantie	Ein Jahr, nur Hardware

*Mit 20-GB-Festplatte beim HP LaserJet MFP

Bestellinformationen

Q3701A HP MFP analoges Faxmodem
300, Handbuch, Telefonkabel,
Telekom-Aufkleber

Kompatible MFPs

Q3942A HP LaserJet 4345 MFP
Q3943A HP LaserJet 4345X MFP
Q3944A HP LaserJet 4345XS MFP
Q3945A HP LaserJet 4345XM MFP
Q3726A HP LaserJet 9040 MFP
Q3728A HP LaserJet 9050 MFP
C8549A HP Color LaserJet 9500 MFP

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/de>

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes

(innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Telefon 0180/5 652 180 (0,12 /Min.)

Website <http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html>

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen

Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack Telefon 0810 00 2000,
für HP Taschenrechner über Ermis Data Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

CompuServe: GO HP

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Deutschland: Telefon 0180/5 652 180 (0,12 /Min.)

Österreich: Telefon 0800 242 242

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66