

ZEUS51E1K 1000VA 1000W Online UPS, IEC

Product Images



Short Description

- Ausgangsleistungsfaktor 1.0
- ECO-Modus für Energiesparen
- Generator kompatibel
- Bietet eine HID-kompatible USB-Verbindung
- Not-Aus (EPO)-Anschluss
- Einfacher Batteriewechsel
- THDi≤5%
- Steuerbare Verwaltung der Steckdosen

Description

Die Conceptronic Online USV ist die ultimative Lösung für eine zuverlässige Batterie-Backup in Ihrem Zuhause oder Büro. Mit einem Leistungsfaktor von 1.0 stellt diese USV maximale Effizienz und Leistung sicher. Die ECO-Modus-Funktion hilft Energie zu sparen und macht sie zu einer umweltfreundlichen Wahl. Entworfen für die Kompatibilität mit Generatoren, liefert sie kontinuierliche Energie auch während längerer Stromausfälle.

Die Conceptronic Online USV enthält eine HID-kompatible USB-Verbindung für nahtlose Kommunikation mit Ihren Geräten und einen Notausschalter-Anschluss (EPO) für zusätzliche Sicherheit bei Notfällen. Die Funktion für den einfachen Batteriewechsel ermöglicht eine bequeme Wartung. Zusätzlich ermöglicht die Funktion zur programmierbaren Steuerung der Steckdosen eine Anpassung der Stromverteilung gemäß Ihren Anforderungen.

Einfach zu installieren und zu bedienen, bietet die Conceptronic Online USV eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, Ihre Systeme vor Stromspitzen und Ausfällen zu schützen und so den reibungslosen Betrieb Ihrer kritischen Geräte sicherzustellen.

Additional Information

Farbe	Schwarz
EAN	4015867235447
Modellnummer	ZEUS51E1K
Schutzart	UPS Output Cut off Immediately or Input Fuse / Circuit Breaker Protection
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating humidity	20% RH ~ 90% RH
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Lieferumfang	ZEUS51E1K Multilingual quick installation guide Input power cord EU Input power cord UK Rackmount ears (Stands) x2 Flat head screws: M4x8Lx8 Screw hole dust covers x8 Pan head screws:M5x12Lx4 Plastic washers x8 USB cable RS232 cable
Wiederaufladezeit	4hr
Dimensions (W x D x H)	438 x 430 x 88 mm
Produktgewicht (kg)	10.56
Alarm	Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery, Bypass Mode, Charger Failure /Over Charged, Fan failure, EPO active
Batteriekapazität (mAh)	9000
Batteriekapazität (Wh)	108
Batteriespannung	DC 12V
Button	Power On/Off
Anzeige	Graphic LCD
Number of ports	8
Ausgangsleistung in Watt	1000
Eingangsspannung	AC 220-240V, 10A max, 50/60Hz
Ausgangsspannung	AC 220-240V
Power rating	1000VA

Types of ports	IEC
USV-Typ	Online double conversion
Waveform	Sine wave

