

## SD3500v Station d'accueil USB 3.0, 5 Gbits/s, 2 sorties 2K - HDMI/DVI-I/VGA - Windows

Rendre un ordinateur convertible ou portable Windows ultra-productif

K33972EU



### Détails du produit

Profondeur	125mm
Longueur	69mm
Hauteur	194mm
Poids brut	0.77kg

### Détails de l'UVC

Profondeur	80mm
Longueur	165mm
Hauteur	190mm
Poids brut	0.96kg
Code barres	5028252351898
Quantité	1

### Détails du PCB

Profondeur	345mm
Longueur	270mm
Hauteur	190mm
Poids brut	4.40kg
Code barres	5028252351904
Quantité	4

### Logistiques

Minimum de commande	1
---------------------	---

### Résumé

Les ordinateurs portables ultra-minces et les ordinateurs convertibles 2 en 1 comme le Microsoft Surface Pro sont synonymes de grande productivité, de mobilité et d'élégance, mais les ports de connectivité y font généralement défaut. Vous perdez donc du temps à brancher et débrancher vos périphériques. C'est là qu'intervient la station d'accueil universelle USB 3.0 SD3500v. Grâce à elle, transformez un port USB en six ports et accédez à tous vos périphériques : clavier, souris, imprimante, disque dur externe, etc. La sortie vidéo HD double vous permet également d'ajouter deux écrans externes pour augmenter votre productivité. Les deux ports USB 3.0 de cette station autorisent des transferts de données ultra-rapides allant jusqu'à 5 Gbits/s.

### Description

- Idéal pour: Ordinateurs portables, Ultrabook et tablettes Windows USB 3.0, et moniteurs jusqu'à 2K
- Connectivité: USB 3.0 (DisplayLink)
- Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows 7 ou version ultérieure, macOS 10.14
- Nombre de moniteurs pris en charge: 2
- Ports vidéo: HDMI 1.2 et DVI-I (adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus)
- Résolution maximale prise en charge: Un moniteur : 1920 x 1200 à 60 Hz et Deux moniteurs : 2048 x 1152 à 60 Hz
- Pilote DisplayLink requis Disponible sur le site Kensington.com ou via les mises à jour Windows
- Garantie: 2 ans

### Caractéristiques

- **Connectivité** USB 3.0 (DisplayLink)
- **Sans driver** Non
- **Nombre de sorties d'écran** 2
- **Ports vidéo** DVI-I, HDMI, VGA
- **Résolution maximale** 2K
- **Système(s) d'exploitation** macOS, Windows
- **Nombre de ports USB** 6
- **Chargement rapide par USB** Non