

## Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

Product ID: SV231DVIUDDM



Lo switch KVM DVI USB a 2 porte SV231DVIUDDM ti consente di controllare 2 PC DVI dotati di USB utilizzando un unico set di periferiche con risoluzioni DVI ad alta definizione fino a 1920x1200.

I cavi KVM inclusi forniscono una soluzione pronta all'uso mentre le funzioni USB Dynamic Device Mapping (DDM) e Display Data Channel (DDC) consentono di ridurre notevolmente i ritardi di commutazione e migliorano la compatibilità generale con il display collegato e i dispositivi di input, permettendo di risparmiare tempo e denaro.

Per prestazioni KVM di livello superiore, questo switch KVM DVI integra un processore dual-core dedicato per canale e l'innovativa tecnologia DDM USB che permette una rapida commutazione tra i computer collegati con un ritardo prossimo allo zero. DDM mantiene un canale di comunicazione costante tra le periferiche USB e i sistemi collegati evitando il tempo necessario ai sistemi per riconoscere i dispositivi durante la commutazione.

Oltre a una commutazione più rapida, KVM offre la tecnologia All-time Display Data Channel (Full DDC) per mantenere un adeguato rilevamento dei display tra i sistemi collegati, un semplice pulsante one touch per la selezione dei tasti di scelta rapida e un hub USB a 2 porte integrato che consente di condividere periferiche aggiuntive.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di controllare fino a 2 computer dotati di porta USB utilizzando un'unica tastiera, mouse e monitor DVI
- Utilizzabile in call center, help desk, ambienti di formazione e in uffici domestici per controllare più sistemi
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM

### Caratteristiche

- Tecnologia DDM USB e design Dual Core per una commutazione senza ritardi
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
- Supporta la copia DDC e l'emulazione su tutte le porte
- Comprende due cavi KVM da 1,8 m (USB/DVI)
- Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
- Scelta del computer tramite tasti di scelta rapida selezionabili grazie alla funzione one touch e i pulsanti sul pannello frontale
- Nessun driver o software necessario

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DVI
<b>Prestazioni</b>	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
<b>Connettore/i</b>	Altre Interfacce	1 - RJ-45 Femmina
		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Connettori host	2 - DVI-I (29 pin) Femmina
		2 - USB B (4 pin) Femmina
	Interfacce console	1 - DVI-I (29 pin) Femmina
		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	2 - Indicatori selezione PC
		4 - Indicatori selezione tasti di scelta rapida
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2.0A
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M

	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Umidità	0~80% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	44 mm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	76 mm [3 in]
	Lunghezza prodotto	165 mm [6.5 in]
	Peso prodotto	530 g [18.7 oz]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1.8 kg [4 lb]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		2 - Cavi KVM DVI-D USB 1,8 m
		1 - Cavo per aggiornamento firmware
		1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.