

Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard

Product ID: USB3SDOCKDD



Dit dual-monitor USB 3.0 docking station verandert uw laptop in een dual-monitor werkstation met flexibele installatieopties.

Weergaveflexibiliteit

Het dual-DVI dock voegt dual-monitor ondersteuning toe aan uw werkstation, met resoluties tot 2048x1152. Met meer schermen kunt u tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt. Om te garanderen dat het USB 3.0 dock diverse schermen ondersteunt, worden twee schermadapters (DVI naar VGA en DVI naar HDMI) meegeleverd.



Krachtige verbindingen en snel apparaten opladen

Verander uw laptop in een werkstation dat al uw randapparaten ondersteunt. Dit docking station heeft vijf USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten. De twee USB poorten aan de voorkant zijn USB snellaadpoorten (USB Batterijoplaadspecificatie 1.2). Deze poorten laden uw mobiele apparaten sneller op dan standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al of niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle benodigde verbindingen.



Bespaar ruimte op uw bureau

U kunt waardevolle bureauruimte vrijmaken door het dock verticaal op uw bureaublad te plaatsen in de meegeleverde (optionele) standaard.

De USB3DOCKDD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik twee schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Maak een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI, VGA en DVI schermen ondersteunt

Eigenschappen

- Dock uw met USB 3.0 uitgevoerde Windows laptop met ondersteuning voor diverse dual-monitor configuraties met behulp van de meegeleverde videoadapters
- Sluit uw USB apparaten aan en laad deze op met 5x USB 3.0 poorten, inclusief twee USB snellaadpoorten
- Bespaar ruimte op uw bureau door het dock verticaal te plaatsen in de meegeleverde dock standaard
- Voeg een vaste netwerkverbinding en audioapparaten toe via de gigabit Ethernet RJ-45 poort en headset jack plus aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years | |
| | 4K ondersteuning | Nee | |
| | Bus type | USB 3.0 | |
| | Chipsetcode | DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 | |
| | Industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit | |
| | Ondersteunde schermen | 2 | |
| | Snellaadpoort(en) | Ja | |
| Prestaties | Auto MDIX | Ja | |
| | Compatibele netwerken | 10/100/1000 Mbps | |
| | Full duplex ondersteuning | Ja | |
| | Maximale analoge resoluties | 2048x1152 (VGA) | |
| | Maximale digitale resoluties | 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) | |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex) | |
| | Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
| | UASP ondersteuning | Ja | |
| Connector(en) | Type connector(en) | 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
| | Software | Besturingssystemen | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+ |
| | Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | Inclusief HDMI- en VGA-adapters VGA-adapter kan alleen worden gebruikt voor de (29-polige) DVI-I-poort De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog) |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| | Systeem- en kabelvereisten | USB 3.0 poortinterface en USB 3.0 kabel om het laptop docking station op een hostcomputer aan te sluiten (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - Power |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC |
| | Ingangsstroom | 0.8 A |
| | Polariteit pin midden | Positief |
| | Stekkertype | M |
| | Uitgangsspanning | 5 DC |
| | Uitgangsstroom | 4 A |
| | Vermogensopname | 20 |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 5% - 85% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 23 mm [0.9 in] |
| | Gewicht product | 285 g [10.1 oz] |
| | Hoogte product | 178 mm [7 in] |
| | Kabellengte | 1000 mm [39.4 in] |
| | Kleur | Zwart & Zilver |
| | Lengte product | 83 mm [3.3 in] |
| | Type behuizing | Aluminium en kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 1 kg [2.2 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - USB 3.0 laptop docking station 1 - 1 m USB 3.0-kabel 4 - rubberen voetjes 1 - standaard 2 - Standaardschroeven 1 - Schroevendraaier 1 - DVI naar VGA adapter 1 - DVI-naar-HDMI-adapter |

1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

1 - Driver-CD

1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.