

Snelle, compacte en energiezuinige zwart-wit laserprinters

**i-SENSYS**  
LBP6030

**i-SENSYS**  
LBP6030B

**i-SENSYS**  
LBP6030w

you can



## Betaalbare, compacte zwart-wit laserprinters: ideaal voor kleine kantoren of het kantoor aan huis

Een betaalbare, ruimtebesparende zwart-wit laserprinter die is ontworpen voor privégebruik of een klein kantoor. Ze zijn stil en betrouwbaar, hebben een laag energieverbruik en leveren snel prints van hoge kwaliteit.

### Belangrijkste kenmerken

- Betaalbare, compacte zwart-wit laserprinter, ideaal voor privégebruik of kleine kantoren
- Nooit meer lang wachten tot documenten zijn geprint dankzij Canon's Quick First-Print technologie en een printsnelheid van 18 pagina's per minuut
- High Speed USB-connectiviteit
- Toonaangevend energiezuinig: bespaart tijd en geld
- Stil in gebruik, zodat je zonder afleidingen kunt werken
- Recyclebare All-in-One cartridge voor onderhoudsvrije werking
- Stijlvol, ruimtebesparend ontwerp dat vrijwel overal past
- Wi-Fi-connectiviteit voor een eenvoudige netwerkverbinding en wireless printen vanaf pc's (LBP6030w)

### Inhoud van de doos

Printer, startercartridge, netsnoer, garantiekaart en certificaat, DVD-ROM met introductiehandleiding, USB-kabel\*

### Afmetingen (B x D x H)

364 x 249 x 199 mm

### Ondersteunde besturingssystemen

**Windows** Win 8.1 (32/64-bits)/Win 8 (32/64-bit)/Win 7 (32/64-bits)/Win Vista (32/64-bits)/XP (32/64-bits)/Server 2012 (32/64-bits)/Server 2012 R2 (64-bits)/Server 2008 (32/64-bits)/Server 2008 R2 (64-bits)/Server 2003 (32/64-bits)

**Mac OS** 10.6 - 10.9

**Linux** (alleen distributie via het web)/Citrix (FR2)



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN



SCANNEN



Wi-Fi\*

**Canon**



1 Papierlade voor 150 vel  
2 Cartridge 725



## Specificaties

<b>PRINTSYSTEEM</b> Printsnelheid Printmethode Printkwaliteit Printresolutie Opwarmtijd  Tijd tot eerste print Bedrijfscyclus Printmarges	18 ppm zwart-wit (A4) <sup>1</sup> Zwart-wit laserprinten Tot 2400 x 600 dpi met automatische beeldverfijning Tot 600 x 600 dpi Ca. 1 seconde vanuit slaapstand 10 seconden of minder vanaf opstarten apparaat Ca. 7,8 seconden of minder Max. 5000 pagina's per maand 5 mm boven, onder, links en rechts
<b>MEDIAVERWERKING</b> Papieringang (standaard) Papieruitgang Mediatypen  Mediaformaten  Mediagewicht	multi-purpose tray voor 150 vel 100 vel met geprinte zijde naar beneden Normaal papier, zwaar papier, transparant, label, envelop A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/aangepast formaat Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL breedte 76,2 - 216 mm x lengte 188 - 356 mm Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ALGEMENE KENMERKEN</b> Voedingsvereisten Stroomverbruik  Geluidsniveau  Afmetingen (B x D x H) Gewicht Gebruiksomgeving  Bedieningspaneel	AC 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 870 W of minder Ingeschakeld: gemiddeld ca. 330 W Stand-by: gemiddeld ca. 1,8 W of minder Stand-by: gemiddeld ca. 2,8 W of minder (Wi-Fi - LBP6030w) Slaapstand: gemiddeld ca. 0,8 W of minder Slaapstand: gemiddeld ca. 1,6 W of minder (Wi-Fi - LBP6030w) Normaal energieverbruik (TEC): 0,47 kWh/week Geluidsterkte <sup>2</sup> : Ingeschakeld: 6,34 B of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk <sup>2</sup> : Ingeschakeld: 49,2 dB(A) Stand-by: onhoorbaar 364 x 249 x 199 mm Ca. 5,0 kg Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) 2 LED-indicatoren, 2 bedieningstoetsen - LBP6030 en LBP6030B 3 LED-indicatoren, 3 bedieningstoetsen - LBP6030w

<b>CONTROLLER</b> Geheugen Printertalen Interface en connectiviteit  Compatibele besturingssystemen	32 MB UFR II-LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed en IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64-bits)/Win 8 (32/64-bits)/Win 7 (32/64-bits)/Win Vista (32/64-bits)/XP (32/64-bits)/Server 2012 (32/64-bits)/Server 2012 R2 (64-bits)/Server 2008 (32/64-bits)/Server 2008 R2 (64-bits)/Server 2003 (32/64-bits)/Mac OS 10.6 - 10.9/Linux <sup>3</sup> /Citrix (FR2)
<b>CONSUMABLES</b> All-in-One-cartridges	Standaard: cartridge 725 (1600 pagina's) <sup>5</sup>
<b>Voetnoot</b> <sup>1</sup> De printsnelheid kan afnemen afhankelijk van de instellingen van het printerstuurprogramma, het papierformaat, het type papier en het aantal geprinte pagina's <sup>2</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296 <sup>3</sup> Alleen distributie via het web <sup>4</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19752 <sup>5</sup> Printer wordt geleverd met startercartridge voor 700 pagina's	
<b>Standaarddisclaimers</b> Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch Edition  
© Canon Europa N.V., 2014