

Serie HP LaserJet Enterprise M506



Prestazioni senza uguali. Sicurezza più profonda.

Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante ad avvio rapido e a basso consumo energetico.¹ La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce.² Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità.³



Accelerate il lavoro e utilizzate meno energia

- Non aspettate i documenti. Stampa della prima pagina in soli 8,5 secondi dalla modalità di sospensione a risparmio energetico.
- Questa stampante è all'avanguardia nella categoria per il basso consumo di energia grazie al design innovativo e alla tecnologia del toner.⁴
- Lavorate velocemente su un'ampia gamma di supporti. Stampate documenti fronte/retro senza compromettere le prestazioni e rallentamenti.
- Ora più piccola di oltre il 20%, questa stampante occupa poco spazio e assicura un funzionamento silenzioso.⁵

Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano la stampante, proteggendola dall'avvio all'arresto.²
- Proteggete i dati riservati memorizzati nella stampante e in transito, utilizzando funzionalità di sicurezza integrate e opzionali.²
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.⁶
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin⁷ e sviluppate l'efficienza aziendale.

Più pagine. Più protezione. Migliori prestazioni.

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Per ottenere il massimo. Il toner originale HP con JetIntelligence offre più pagine per cartuccia rispetto alle versioni precedenti.³
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate direttamente con la cartuccia toner preinstallata. Sostituirla con una cartuccia ad alta capacità opzionale.⁸

Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Attivate la stampa Wireless Direct con crittografia a 128 bit da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁹
- Stampate con un solo tocco dei dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.¹⁰
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con reti Ethernet e wireless opzionali.¹¹



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Panoramica del prodotto

HP LaserJet Enterprise M506x mostrata

1. Pannello di controllo VGA intuitivo a colori da 10,9 cm inclinabile per una visualizzazione facilitata
2. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
3. Vassoio raccolta 250 fogli
4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
5. Accesso dallo sportello superiore alla cartuccia toner originale HP con JetIntelligence
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
8. Hardware Integration Pocket (HIP) per l'integrazione di soluzioni¹ (richiede l'acquisto di accessori HP per porte USB interne)
9. Wireless direct²/NFC touch-to-print integrato
10. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
11. Stampa fronte/retro automatica integrata
12. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
13. 512 MB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB) e potente processore a 1,2 GHz
14. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
15. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet
16. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
codice prodotto	F2A69A	F2A70A
Velocità di stampa, A4	Fino a 43 ppm	Fino a 43 ppm
Velocità di stampa fronte/retro, A4	34 ipm	34 ipm
Pannello di controllo	Display a 4 righe con tastierino	Touchscreen a colori da 10,9 cm
Disco rigido HP High Performance Secure	Opzionale	Opzionale
Alimentazione standard/massima	650-2.300 fogli	1.200-2.300 fogli
Hardware Integration Pocket (HIP) ¹ (richiede l'acquisto dell'accessorio porte USB interne HP)	Sì	Sì
Stampa fronte/retro	Automatica	Automatica
Wireless Direct ² /NFC	Opzionale	Sì
Certificazione Blue Angel ed ENERGY STAR [®]	Sì	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF287A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 87A 9.000 pagine
	CF287X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 87X 18.000 pagine
Accessori	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	F2A72A Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
	F2A73A Cabinet per stampante HP LaserJet
	F2A87A Porte USB interne HP
	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
Connettività	G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
Servizio Assistenza Clienti	U8PK3E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506
	U8PK4E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506
	U8PK5E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506
	U8PL9PE 1 anno di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506
	U8PMOPE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506

Caratteristiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
codice prodotto	F2A69A	F2A70A
Pannello di controllo	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)	Touchscreen da 10,9 cm (4,3") con grafica a colori
Funzioni	Stampa	Stampa
Stampa		
Velocità di stampa	Fino a 43 ppm Nero (A4); Fino a 34 ipm nero fronte/retro (A4)	
Tempi di stampa della prima pagina ³	Solo 5,9 secondi nero (A4, pronta)	
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero; 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)	
Funzionalità di software per stampante intelligente	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, guida in linea	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, wireless direct, NFC touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, guida in linea
Ciclo di produttività mensile	Fino a 150.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2.000-7.500 (Stampa);	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfont	
Velocità del processore	1,2 GHz	
Connettività		
Standard	Porta USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrato	
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6; Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMpv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
Pronta per il collegamento in rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
Memoria	Standard: 512 MB; massimo: 1,5 GB	
Copia		
tipi di supporto	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2 alimentazione da 550 fogli: da 105 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3+ alimentazione opzionale da 550 fogli: da 105 x 148 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio), buste (DL, CL, C5, C6, B5); Vassoio 2: A4, A5, B5, cartolina doppia; Vassoio 3+ opzionali: A4, B5, cartolina doppia; Unità fronte/retro automatica opzionale: A4	
Gestione della carta	Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 alimentazione da 500 fogli, stampa fronte/retro automatica Visualizzazione Standard: Vassoio raccolta 250 fogli Opzionale/Input: Fino a 3 vassoi carta opzionali da 550 fogli	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 vassoio 2: Fogli: 550 massimo: Fino a 2.300 fogli	vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 vassoio 2: Fogli: 550 vassoio 3: Fogli: 550 massimo: Fino a 2.300 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 75 fogli lucidi massimo: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste lucidi: Fino a 75 fogli	
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2+: da 60 a 120 g/m ²	

Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
codice prodotto	F2A69A	F2A70A
Sistemi operativi compatibili	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web http://www.hp.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (driver nel SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP nel SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX	
Sistemi operativi di rete compatibili	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); SO Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Server (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32 bit) consigliato v5.82+	
Funzionalità di stampa mobile⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Stampa Wireless Direct; NFC touch-to-print
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Connessione USB, di rete o wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con SO (per requisiti hardware SO, vedere http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con SO (per requisiti hardware SO, vedere http://www.apple.com)	
Software compreso	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Per SO Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store SO per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WPA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec	
Gestione stampante	Gestione delle stampanti; Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager.	
Dimensioni e peso		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 418 x 376 x 298 mm massimo: 418 x 639 x 298 mm	Minimo: 418 x 376 x 481 mm massimo: 418 x 639 x 481 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Grammatura stampante	11,8 kg	15,8 kg
Peso dell'imballaggio	14,6 kg	22,1 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 60°C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica⁵	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A); Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)	
Corrente⁶	requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz consumo: 741,98 watt (stampa), 13,72 watt (pronta), 2,51 watt (inattività), 0,08 watt (spegnimento automatico), 0,08 watt (spenta) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): 1,824 kWh/settimana (Blue Angel); 1,886 kWh/settimana (Energy Star)	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificato ENERGY STAR®, Blue Angel, CEECP, EPEAT®	
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet Enterprise M506dn; Cartuccia toner nero di set up HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guide alla garanzia; HIGS; Errori	Stampante HP LaserJet Enterprise M506x; Cartuccia toner nero di set up HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guide alla garanzia; HIGS; Errori; Vassoio carta da 550 fogli
Cartucce sostitutive⁷	Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 87A (9.000 pagine) CF287A; Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 87A (18.000 pagine) CF287X	
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

Note a piè di pagina

¹ Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata da modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; ² Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴ In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare [hp.com/go/Ljclaims](http://www.hp.com/go/Ljclaims).; ⁵ Rispetto ad HP LaserJet Enterprise P3015. Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁷ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁸ Cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X non incluse; acquistare separatamente. ⁹ La stampa Wireless Direct è una funzionalità standard solo di HP LaserJet Enterprise M506x. Richiede l'acquisto opzionale dell'accessorio NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 3000w per HP LaserJet Enterprise M506dn. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o multifunzione dotata di funzionalità di stampa Wireless Direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ La funzionalità Touch to print è standard solo su HP LaserJet Enterprise M506x. Richiede l'acquisto opzionale dell'accessorio NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 3000w per HP LaserJet Enterprise M506dn. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹¹ La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; ¹² Per raggiungere la capacità di alimentazione massima, è necessario acquistare vassoi carta opzionali.; ¹³ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo FCC classe A non può essere commercializzato e non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di un aumento del rischio di interferenze con le comunicazioni radio

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Hardware Integration Pocket è disponibile solo per i modelli HP LaserJet Enterprise M506dn e M506x. L'attivazione di Hardware Integration Pocket (HIP) richiede l'acquisto di porte USB interne HP opzionali (F2A87A). Le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket possono essere acquistate separatamente.; ² La stampa Wireless Direct è una funzionalità standard solo di HP LaserJet Enterprise M506x. Richiede l'acquisto opzionale dell'accessorio NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 3000w per HP LaserJet Enterprise M506n/dn. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o multifunzione con funzionalità di stampa Wireless Direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare [hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).; ³ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della tensione in ingresso, della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.; ⁴ I dispositivi AirPrint™ e iOS 4.2 o versioni successive richiedono una connessione di rete wireless 802.11 alla stampante. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di fabbrica di Apple® Inc. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁵ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello dn, stampa simplex, formato A4 a 43 ppm.; ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ⁷ Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-1117ITE, Novembre 2015

