

HP LaserJet Pro MFP M426dw

Beeindruckende Geschwindigkeit. Zuverlässige Sicherheit.



Schnelle Druck-, Scan- und Kopierleistung in einem kleinen, aber robusten Paket. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen.¹ Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.²



Highlights

- 38 S./Min. in Schwarzweiß A4
- Ausgabe der ersten Seite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in 8 Sek.
- 50-Blatt-ADF für einseitiges Scannen; Scangeschwindigkeit bis zu 26 S./Min.
- Führende Duplex-Druckgeschwindigkeit von 30 Bildern/Min.
- HP Auto-On/Auto-Off-Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- 7,5-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-zertifiziert, Mobile Apps



Mehr Effizienz. Mehr Datenschutz.

- Scannen Sie digitale Dateien direkt an E-Mail, USB, Netzwerkordner und die Cloud dank vorinstallierter Business-Apps.³
- Bewältigen Sie mehrseitige Dokumente im Handumdrehen mit einer Funktion für beidseitiges Drucken, die schneller ist als die Lösungen der Mitbewerber.¹
- Die Ausdrücke stehen Ihnen umgehend zur Verfügung – ohne Wartezeiten. Der MFP ist im Nu betriebsbereit und druckt schneller als Mitbewerber.¹
- Mit Sicherheitsfunktionen wie LDAP-Authentifizierung kontrollieren Sie den Zugriff auf Druckaufträge und sorgen für sicheres Drucken.

Einfache Verwaltung. Effizientes Drucken.

- Verwalten Sie Druckaufträge direkt auf dem MFP – einfach durch Streichen und Tippen auf dem 7,6 cm (3 Zoll) Touchscreen.⁴
- Problemloses Drucken von Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumenten – jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk.⁵
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁶
- Drucken Sie energieeffizienter als Mitbewerber – dank Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence.⁷

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Bekommen Sie mehr für Ihr Geld – dank Original HP Tonerkartuschen (Schwarz) mit hoher Reichweite und JetIntelligence.²
- Verlassen Sie sich mit dem präzisen Schwarz-Toner auf professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite.

Konnektivität mit einfachen mobilen Druckfunktionen

- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.⁸
- Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁹
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese – ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.¹⁰

Produktübersicht

HP LaserJet Pro MFP M426dw (abgebildet)

1. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
2. Flachbettscanner: Papier mit bis zu 216 x 297 mm
3. Intuitiver Farb-Touchscreen mit 7,6 cm Diagonale (schwenkbar)
4. 150-Blatt-Ausgabefach
5. Leicht zugänglicher USB-Port
6. Automatischer beidseitiger Druck
7. 100-Blatt-Mehrzweckfach 1
8. 250-Blatt-Papierzuführung 2
9. Ein/Aus-Taste
10. Release-Taste der vorderen Klappe (Zugang zu den HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
11. Hintere Klappe (ermöglicht den Zugriff auf Druckpfad)
12. USB-Anschluss für Auftragspeicherung und Private Printing
13. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
14. Ethernet-Netzwerkanschluss
15. 1.200-MHz-Prozessor
16. Staubschutzabdeckung für Fach 2 – klappt auf, wenn A4 geladen wird



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF226A Original HP 26A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 3.100 Seiten
	CF226X Original HP 26X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 9.000 Seiten
Zubehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
Service und Support	U8TQ9E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR2E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR3E HP Rückgabeservice für LaserJet M426 MFP, 3 Jahre
	U8TR4PE HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr
	U8TR5PE HP Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr
	U8TR6PE HP Rückgabeservice nach Garantieablauf für LaserJet M426 MFP, 1 Jahr

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Produktnummer	FGW13A
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen
Drucken	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 30 Bilder pro Minute Schwarz, Duplex (A4)
Ausgabe der ersten Seite im Bereitschaftsmodus ¹	In nur 5,6 Sekunden Schwarz (A4, betriebsbereit)
Ausgabe der ersten Seite im Ruhemodus ¹	Nur 8,0 Sek.
Druckauflösung	600 x 600 dpi, bis zu 4.800 x 600 dpi interpoliert Schwarzweiß; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Drucktechnologie	Laser
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 5 mm; Unten: 5 mm; Links: 4 mm; Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich: 215,9 x 355,6 mm
Druckersprachen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; Mopria-zertifiziert; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Intuitiver Touchscreen mit 7,5 cm (3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Optionale Auftragspeicherung mit PIN-Druck (erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks); Drucken über USB; JetIntelligence Cartridge Technologie
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 80.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 (Drucken); 750 bis 4.000 (Scannen)
Duplex-Druck	Automatisch (Standard)
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften
SureSupply-Unterstützung	Ja
Prozessorgeschw.	1.200 MHz
Konnektivität	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Wireless 802.11b/g/n; Leicht zugänglicher USB-Anschluss
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensterkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-Download
Netzwerkfähig	Standard (integriertes Ethernet, Wi-Fi) (fungiert sowohl als Zugriffspunkt, über Wi-Fi Direct, als auch STA)
Festplatten	Nein
Arbeitsspeicher	Standard: 256 MB; Maximum: 256 MB
Kopieren	
Kopierereinstellungen	heller/dunkler; ID-Kopie; Optimieren; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Kopiergeschwindigkeit	Bis 38 Kopien/Min Schwarz (A4)
Scannen	
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Unterstützung für Scan-Software (im Lieferumfang enthalten): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] und Mac-[JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, durchsuchbare PDF, RTF, TXT]; Twain-Version: Version 1.9 (ältere OS); Version 2.1 (Windows 7 oder höher); Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Nein; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 297 x 216 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Dateiformat beim Scannen	Flachbett, ADF
Scangeschwindigkeit ⁹	Bis zu 21 S./26 Bilder/Min. (Monochrom)
Scanbereich	Flachbett: Min. Medienformat: 48,8 x 48,8 mm; Max. Medienformat: 297 x 216 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 102 x 152 mm; Max. Medienformat: 216 x 355,6 mm
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für einseitiges Scannen (50 Blatt)
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Digitaler Sendevorgang	Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an Cloud
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	750 bis 4.000
Faxen	
Faxen	Nein
Telekom-Zertifikationen	Kabellose Telekommunikation: EU (R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311:2007; EN 62311:2008
Papierhandhabung	
Druckmedien	Papier (normal, ÖkoEFFIZIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbig, Briefbögen, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2, 3: 104,9 x 148,59 bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Briefumschlag B5, Briefumschlag C5, DL-Briefumschlag, benutzerdefiniertes Format; Fach 2 und 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), benutzerdefiniertes Format ADF: A4; 127 x 127 bis 216 x 355,6 mm
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Zuführung 1, 250-Blatt-Zuführung 2 Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale dritte 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blätter: 100; Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blätter: 250 Kassette 3: Blätter: 550 (optional) Maximum: Bis zu 900 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Zuführung)
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 150 Blatt; Bis zu 10 Briefumschläge; Bis zu 75 Blatt; Transparentfolien Maximum: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2; optionale 550-Blatt-Zuführung 3: 60 bis 120 g/m ² ADF: 60 bis 90 g/m ²
Kompatible Betriebssysteme	
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von http://www.HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Mac OS (HP Druckertreiber sind auf http://www.HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, automatische Installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUS MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten, manuelle Installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IIGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Sonstige Betriebssysteme: UNIX	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Produktnummer	F6W13A
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 und 64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treibern von http://www.HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 und 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3); Novell-Server (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 für Vista, Windows 7 und Windows 8 (32 und 64 Bit), Novell iPrint Client v5.4 für Windows XP (32 Bit und 64 Bit)
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print 2.0; Mobile Anwendungen
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10 (32 und 64 Bit), Windows 8/8.1 (32 und 64 Bit), Windows 7 (32 und 64 Bit): 1-GHz-Prozessor, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Vista (32 Bit): 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2008 (64 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) (SP1): 1-GHz-Prozessor mit 64 Bit (x64), 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM-Laufwerk oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2003 (32 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2003 R2 (32 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit) (SP1 oder höher): 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM-Laufwerk oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB freier Festplattenspeicher, Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.apple.com)
Software im Lieferumfang enthalten	Windows 7: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Software für Druckerstatus- und Warnmeldungen, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan App und Treiber, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts, Assistent für Scannen an E-Mail, Assistent für Scannen an Netzwerkordner, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Windows 8+: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch, Software zum Neukonfigurieren Ihres HP Geräts; Windows XP, Windows Vista und zugehörige Server: HP Software-Installationsprogramm/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Scan App und Treiber, Handbuch mit rechtlichen und garantiebezogenen Informationen, Benutzerhandbuch; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.HP.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung; Firewall und ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Bedienfeld	Touchscreen-CGD (Farbgrafik-Display) mit 7,5 cm (3 Zoll) Diagonale
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 420 x 390 x 323 mm Maximum: 430 x 634 x 325 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	497 x 398 x 490 mm
Druckergewicht	12,86 kg
Verpackungsgewicht	15,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Datenspeicher	Temperatur: -20 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel³	Schalleistungspegel: 6,8 B(A) (Drucken von 38 S./Min.); Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Stromversorgung⁴	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Verbrauch: 583 Watt (beim Drucken/Kopieren), 9,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (Ruhemodus), 0,7 Watt (Auto-Off/Auto-On-Modus, über USB-Verbindung), 0,1 Watt (ausgeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,660 kWh/Woche (Blauer Engel), 1,847 kWh/Woche (Energy Star) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil
Technologie mit Energieersparnis	Instant-on-Technologie; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
Zertifizierungen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel; EPEAT® Silver
Garantie	1 Jahr Garantie, Rückgabe an einen von HP autorisierten Serviceanbieter
Lieferumfang	HP LaserJet Pro MFP M426dw; Vorinstallierte HP 26A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (3.100 Seiten); Kurzanleitung; Installationsposter; Support-Flyer; Garantieinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel; Integrierte Duplexeinheit
Ersatzkassetten⁵	HP 26A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (3.100 Seiten) CF226A; HP 26X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (9.000 Seiten) CF226X
Wireless	Ja, Wi-Fi integriert; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Fußnoten

¹ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhemodus und die Duplex-Druck- und Kopiergeschwindigkeit der drei führenden Mitbewerber geprüft wurde (8/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Basierend auf Kartuschenreichweiten für HP 80X gegenüber HP 26X Original HP LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.; ³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für Services ist eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps ist länder-, sprach- und vertragsabhängig und erfordert ein Firmware-Upgrade. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.; ⁶ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Basierend auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Methode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder gemäß dem unter energystar.gov angegebenen Wert zu den drei führenden Mitbewerbern (Stand 8/2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless-Direct-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt sein.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 17629, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Eingangsspannung, Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ² mit 26A Tonerkartusche (F6W13A) oder 26X Tonerkartusche (F6W16A); ³ Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, A4 bei durchschnittlich 38 S./Min., aktives Scannen mit 26 S./Min.; ⁴ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.; ⁵ Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.; ⁶ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁷ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.; ⁸ Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁹ Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.; ¹⁰ Unterstützung für Scan-Software (im Lieferumfang enthalten): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] und Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; ¹¹ Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Die vollständige Softwarelösung ist nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Druckertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter <http://www.hp.com> zur Verfügung (Modellskripts sind Druckertreiber für UNIX-Betriebssysteme). Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software. HP Software für Mac ist nicht mehr auf der CD enthalten, kann jedoch unter <http://www.hp.com> heruntergeladen werden – Mac-Treiber und Mac-Dienstprogramm sind für Mac-Betriebssysteme installiert.; ¹² Über HP SureSupply werden Warmmeldungen bei niedrigerem Tonerstand ausgegeben. Neues Zubehör lässt sich mithilfe dieses Systems entweder online oder bei einem registrierten HP Fachhandelspartner bestellen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Nur mit Original HP Verbrauchsmaterialien verfügbar. Internetzugang erforderlich.; ¹³ Mit 26A Tonerkartusche.; ¹⁵ Der beste Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kWh gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. Um den besten TEC-Wert sicherzustellen, wird in der Produktkonfiguration das Wi-Fi deaktiviert, die Verzögerung beim Übergang in den Energiesparmodus auf eine Minute gestellt und eine Verbindung zum LAN hergestellt.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantiansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 09/15 4AA6-1256DEE

