

## 4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Product ID: HB30A3A1CST



Deze 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-A poort van uw laptop of desktop in twee standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en één USB-C™ poort. U kunt het bereik van uw USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

### Sluit meer apparaten gemakkelijk en snel aan

De 4-poorts hub is ontworpen voor eenvoudige poorttoegang, wanneer de hub aan uw bureau is gemonteerd of erop staat. Er is voldoende afstand tussen de hubpoorten om uw USB apparaten gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende poorten moet loskoppelen.

Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. De USB-C poort is ideaal voor het aansluiten van nieuwe USB-C apparaten, zoals een externe USB-C schijf, op een traditionele USB-A poort van uw computer.

De hub is perfect voor IT-professionals of iedereen die zijn apparaten regelmatig moet aansluiten en loskoppelen.

### **Geniet van gemak op of onder uw bureau**

Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.

Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of wand.

### **Synchroniseer en laad uw mobiele apparaten op**

Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw apparaat en kunt u dit synchroniseren. De USB-A laadpoort ondersteunt USB batterijopladspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A, zodat u uw mobiele apparaat sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

De HB30A3A1CST wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook, laptop of desktop uit
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

## Eigenschappen

- Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
- Sluit een USB-C randapparaat aan via een traditionele USB-A poort
- Voeg zowel USB-C als USB-A poorten toe aan uw met USB-A uitgeruste laptop, MacBook, Chromebook™ of desktopcomputer
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A via de USB-A laadpoort
- USB-A poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
- Industriële, metalen behuizing
- Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	Realtek - RTS5411	
	Industriestandaarden	USB batterijplaaidspecificatie Rev. 1.2 USB-A laadpoort biedt tot 2,4 A vermogen USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Interface	USB 3.0	
	Poorten	4	
	Snellaadpoort(en)	Ja	
	USB-C apparaat poort(en)	Ja	
	USB-C hostverbinding	Nee	
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.
		Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-A poorten - USB 3.0 (5 Gbps)
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Hubpoortaan sluiting	
	<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning		100 ~ 240 AC	
Ingangsstroom		0.6 A	
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		12 DC	
Uitgangsstroom		2A	
Vermogensopname		24	

<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	200 g [7.1 oz]
	Hoogte product	26 mm [1 in]
	Kabellengte	1000 mm [39.4 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	100 mm [3.9 in]
	Type behuizing	Aluminium
	Vormfactor	Desktop
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	300 g [10.6 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - USB-A naar USB-B kabel
		2 - Rubberen voetjes
		2 - Montagesteunen
		4 - Bevestigingsschroeven
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.