

Thunderbolt 3 naar USB 3.1 controller adapter - 1x USB-C, 3x USB-A

Product ID: TB33A1C



Deze Thunderbolt™ 3 naar USB 3.1 controlleradapter biedt twee keer de prestaties van een traditionele 4-poorts USB 3.1 hub, waarmee u een brede waaier van apparaten kunt verbinden met uw Thunderbolt 3 laptop. Met specifieke USB-bussen voegt de controller vier USB-poorten toe - twee USB-A (5 Gbps), een USB-C (10 Gbps) en een USB-A (10 Gbps).

High-performance 10 Gbps-poorten

De twee 10 Gbps poorten zijn handig om toegang te krijgen tot high-performance, bandwidth-hogging apparaten zoals opslag-arrays, 3D-scanners, audio-video-opname en uitzendapparaten en externe SSD-schijven. De Thunderbolt 3-poort kan ook worden gebruikt voor het verbinden met een tweede 10 Gbps USB-C-apparaat.

Wanneer er enkel een poort wordt gebruikt, is de volledige toegekende 10 Gbps beschikbaar. Als beide 10 Gbps poorten tegelijk worden gebruikt, is de bandbreedte die aan elk apparaat wordt geboden 5 Gbps.

Toegekende 5 Gbps-poorten

De twee 5 Gbps-poorten kunnen 5 Gbps aan bandbreedte bieden aan elk apparaat tegelijk waardoor dit perfect geschikt is voor apparaten zoals draagbare harde schijven. U kunt ook apparaten met lage bandbreedte zoals USB flashdrives verbinden.

The USB-A poort vooraan ondersteunt zowel data als opladen. De adapter moet niet verbonden zijn met een Thunderbolt 3-computer om uw mobiele apparaten te laden.

Breid uw werkstation uit

De adapter is uitgerust met een tweede Thunderbolt 3 poort, die u kunt gebruiken voor de aansluiting van een secundair scherm aan uw laptop (daarvoor kan een USB-C videoadapter nodig zijn). De poort kan ook worden gebruikt om bijkomende Thunderbolt apparaten te verbinden, waarbij in totaal tot zes apparaten via daisy-chain kunnen verbonden worden.

De TB33A1C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbind apparaten met hoge bandbreedte zoals opslag-arrays, 3D-scanners, audio-video-opname en uitzendapparaten en externe SSD-schijven, met de 10 Gbps-poorten
- Voeg twee 10 Gbps-poorten (een USB-A en een USB-C) en twee 5 Gbps USB-A-poorten toe zonder de Thunderbolt 3-poort op uw laptop te verliezen
- Verbind SSD's met meerdere bus voeding, met toegekende bandbreedte voor een sneller lees-schrijf-verbinding
- Verbind oudere USB-apparaten met lage bandbreedte zoals een toetsenbord, muis of USB-flashdrive met de 5 Gbps-poorten
- Verbind een Thunderbolt 3-laptop met uw bestaande USB 3.0-apparaten, zoals USB 3.0 docking station, printer, hubs

Features

- Biedt twee maal de prestaties van een traditionele 4-poorts USB 3.1 hub
- Voeg meerdere apparaten toe aan uw Thunderbolt 3 laptop met een totaal gedeelde bandbreedte van 20 Gbps
- USB-A laadpoort laadt uw apparaten zonder dat er een host-aansluiting nodig is
- Ondersteunt USB-batterijopladspecificatie 1.2
- Meegeleverde voedingsadapter garandeert dat uw apparaten altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn
- Thunderbolt 3 kabel inbegrepen
- Sluit tot zes Thunderbolt 3 apparaten aan via een daisy chain
- Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
- Neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	Thunderbolt 3
		USB 3.1 Gen 2
		USB 3.1 Gen 1
	Chipsetcode	Intel - Alpine Ridge JHL6540 ASMedia - ASM1042A ASMedia - ASM1142
	Industriestandaarden	Thunderbolt 3 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 Universal Serial Bus 3.1 specificaties revisie 1.0 Universal Serial Bus specificatie revisie 2.0 Uitbreidbare Hostcontroller Interface specificatie revisie 1.1 USB Attached SCSI Protocol revisie 1.0
	Poorten	4
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Nee	
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	Totale bandbreedte 20 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mannelijk
		2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
		1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
		1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.3
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor aansluiting van een scherm op de Thunderbolt 3 USB-C poort kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de ingang van uw scherm. Secundaire Thunderbolt 3 poort kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C apparaten, zoals USB 3.1 Storage Enclosure of Hubs. Neerwaarts compatibel met USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) en USB 2.0.

	System- en kabelvereisten	<p>USB 3.1 Gen 1 staat ook bekend als USB 3.0; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 biedt snelheden tot 10 Gbps.</p> <p>Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.</p> <p>De Thunderbolt 3 poort van uw laptop moet USB Power Delivery 2.0 ondersteunen om uw laptop te voeden en op te laden.</p>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.8 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	15W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	3.25 A
	Vermogensopname	65W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.9 in [74 mm]
	Gewicht product	38.9 oz [1102 g]
	Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]
	Kabellengte	19.7 in [500 mm]
	Kleur	Silver & Black
	Lengte product	5.8 in [148 mm]
	Type behuizing	Aluminium
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 lb [1.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - Thunderbolt 3 controller</p> <p>1 - thunderbolt 3-kabel</p> <p>1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)</p>

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.