

Station d'accueil pour ordinateur portable Thunderbolt 3 double DisplayPort 4K 60 Hz

Product ID: TB3DKM2DP



Compacte et économique, cette mini station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 offre toutes les connexions indispensables pour la productivité. La station d'accueil Thunderbolt 3 à alimentation par bus vous permet de vous connecter à deux écrans DisplayPort 4K, à un port Gigabit Ethernet et à un port USB 3.0 (Type-A). Compatible avec macOS et Windows®, c'est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro, Dell™ XPS ou tout autre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Créez un poste de travail double 4K 60 Hz

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable double DisplayPort prend en charge un débit de 40 Gb/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux moniteurs DisplayPort, sur un seul port Thunderbolt 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

Vous pouvez également connecter un écran 5K à 60 Hz à votre ordinateur portable.

Les ports dont vous avez le plus besoin

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A vous permet de connecter un périphérique USB, tel qu'un lecteur flash, pour un accès facile à vos fichiers.

Alimentation par bus offrant une grande portabilité

Cette mini station d'accueil Thunderbolt 3 constitue une solution polyvalente pour les espaces de travail permanents et partagés. Elle est alimentée par bus, sans aucune alimentation externe requise. Pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé joint dispose d'une longueur de 20 cm.

Le TB3DKM2DP est certifié Thunderbolt et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K DisplayPort
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés (hébergement)

Spécifications techniques

- Ajoutez deux écrans DisplayPort UHD 4K à 60 Hz ou un écran 5K à 60 Hz à votre ordinateur portable grâce à cette station d'accueil portable Thunderbolt 3
- Connectez un périphérique USB-A avec le port USB 3.0
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Alimentation par bus (aucune alimentation externe requise) grâce à un câble rallongé d'une longueur de 20 cm
- Conception compacte en aluminium résistant

Matériel	Warranty	3 Years	
	Écrans pris en charge	2	
	ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A	
	Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1	
	Port(s) à charge rapide	Non	
	Prise en charge 4K	Oui	
	Type de bus	Thunderbolt 3	
Performance	MDIX auto	Oui	
	Prise en charge duplex complet	Oui	
	Prise en charge UASP	Oui	
	PXE	Non	
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Résolutions numériques max.	Double affichage 4K - DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz Écran unique 5K - DisplayPort 5120 x 2880 à 60 Hz	
	Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s	
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gb/s (Thunderbolt 3) 5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle	
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
		Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). Un écran DisplayPort à capacité 5K est nécessaire pour atteindre la résolution 5120 x 2880.

Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).

Des adaptateurs actifs sont nécessaires si vous adaptez le DisplayPort vers des moniteurs HDMI/DVI/VGA.

Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black & Gray
	Hauteur du produit	18.8 mm [0.7 in]
	Largeur du produit	60 mm [2.4 in]
	Longueur de câble	200 mm [7.9 in]
	Longueur du produit	120 mm [4.7 in]
	Poids du produit	145.8 g [5.1 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Poids brut	268.2 g [9.5 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil Thunderbolt 3
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis