

4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Product ID: SV431DD2DU3A



Der TAA-konforme DVI-KVM-Switch mit zwei Bildschirmen steuert vier Multimedia-Computersysteme von einem Dual-DVI-Monitor.

Steigern Sie die Produktivität

Der KVM-Switch unterstützt vier separate Multimedia-Computersysteme und die Verwendung eines Dual-DVI-D-Single Link Monitors, wobei die Produktivität erhöht wird, da gleichzeitig auf weitere Informationen zugegriffen werden kann.

Integrierter USB-3.0-Hub

Der Hub mit zwei Anschlüssen, der in den USB 3.0-KVM-Switch integriert ist, teilt zwei zusätzliche Peripheriegeräte (zusätzlich zu Tastatur und Maus) zwischen den angeschlossenen Computern, so als wären Sie direkt miteinander verbunden und unterstützt gleichzeitig hochleistungsfähige Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke und Videoerfassungsgeräte.

Vollständige Multimediaunterstützung

Dank der Unterstützung für separate Stereo-Audio-Geräte und -Mikrofone bietet die KVM-Switch-Box alles, was Sie direkt an Ihren Systemen benötigen, und spart so Geld und Platz.

Einfach zu bedienen

Mit den Tasten an der Panelvorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein optionaler Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der 4-Port-DVI-USB-KVM-Switch wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Kleinraumbüro
- Backoffice
- Arztpraxis
- Reparaturwerkstatt

Merkmale

- KVM-Switch-Box steuert bis zu 4 Multimedia-Computer von 1 Workstation aus
- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Verbesserte Produktivität mit Unterstützung für eine Dual-Monitor-Workstation
- Einfache gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten mit dem integrierten USB-3.0-Hub mit 2 Anschlüssen
- Bessere Bildqualität mit digitalen DVI-Auflösungen von 1920 x 1200

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	2
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB 3.0
	PC-Videotyp	DVI
	Reihenschaltung	Ja
Leistung	Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Breitbild unterstützt	Ja
	DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 @ 85Hz
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 @ 60 Hz
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen	Minimum 640 x 480	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	8 - DVI-I (29-polig) Buchse Input
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
		4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse Input
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output

Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Rot 4 - Grün
Strom	Ausgangsspannung	9 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
Umwelt	Betriebstemperatur	0~40 degree C
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20~60 degree C
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	253 mm [10 in]
	Produktgewicht	1.3 kg [2.9 lb]
	Produkthöhe	66 mm [2.6 in]
	Produkttiefe	100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	300 g [10.6 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.