

Extractor de Audio HDMI con Soporte para 4K de 60Hz

Product ID: HD202A



Este extractor de audio 4K HDMI le permite separar el audio de sus transmisiones de vídeo HDMI, a fin de crear una salida de audio distinta que se puede conectar directamente a un dispositivo de audio digital o análogo. Compatible con las especificaciones HDMI 2.0, el desincrustador mantiene resoluciones 4K 60Hz para ofrecer una experiencia impecable de vídeo.

Rendimiento de vídeo 4K

El multiplicador de sonido HDMI es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840 X 2160) y un alto rango de ancho de banda de hasta 18Gbps. Compatible con pass-through de vídeo HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores increíbles, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

Máxima compatibilidad

Integre de forma fácil sus dispositivos HDMI 2.0, como su nuevo reproductor Blu-ray 4K, con su equipo de audio existente o altavoces de un ordenador de sobremesa. El extractor aísla y extrae la señal de audio del cable HDMI y le permite la salida a dispositivos de audio digital por fibra óptica o RCA dual. Las capacidades integradas de gestión EDID son compatibles con los modos de audio 2 canales, canal 5.1 y pass-through.\

El separador de audio HDMI compatible con HDCP es compatible con los adaptadores de audio compuesto RCA dual, lo cual ofrece la flexibilidad de integrar el audio de su fuente HDMI en aplicaciones de audio de 3,5mm mediante los dispositivos MU6MMRCA, MU3MMRCA o MUFMRCA (se adquieren por separado).

El extractor compacto tiene además un diseño que ocupa poco espacio y armoniza de forma discreta con la configuración de su hardware, para dar un aspecto uniforme.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte un dispositivo HDMI al equipo estéreo análogo de su aula
- Extraiga audio de una fuente HDMI y enrútelo hacia un equipo de audio dedicado de su sala de conferencias

Features

- Separe y envíe audio desde una señal de vídeo 4K HDMI a dispositivos de audio dedicado
- Compatible con las más recientes especificaciones HDMI 2.0 y pass-through de vídeo HDR
- Conexión sin complicaciones con dispositivos de audio digital por fibra óptica o RCA dual
- Amplíe la capacidad del extractor de audio mediante la conversión a audio de 3,5mm
- Capacidades integradas de gestión EDID con valores de configuración pass-through para máxima compatibilidad

Hardware	Warranty	2 Years
	Entrada A/V	HDMI
	Salida A/V	Entrada de audio de 3,5mm HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital y DTS 5.1 RCA de salida: 2 canales o estéreo
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	4096 x 2160 (4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output 1 - RCA Hembra Output 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Output
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1000 mA
	Corriente de Entrada	0.4 A
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 10% a 90%, sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [22 mm]
	Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.5 in [90 mm]
	Peso del Producto	11.3 oz [320 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.8 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Extractor de audio HDMI 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) 2 - Soportes de montaje 2 - Tornillos de montaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.