

logitech®

COLLABOREZ.  
COMMUNIQUEZ.  
CONCENTREZ-VOUS.



Si les espaces de travail ouverts facilitent la collaboration, il arrive aussi qu'ils soient bruyants. Prenez le contrôle de votre environnement acoustique avec les casques Logitech® Zone Wireless<sup>1</sup>, spécialement conçus pour améliorer la concentration et la productivité dans les espaces de travail bruyants.

## CASQUES LOGITECH ZONE WIRELESS

Les casques **Logitech Zone Wireless** et **Zone Wireless Plus** vous aident à définir le paysage sonore de votre espace de travail et à vous occuper de tout. Basculez entre les conversations téléphoniques, les visioconférences, la musique et profitez d'une réduction générale du bruit pendant toute la journée, le tout avec le même casque conçu pour l'employé mobile d'aujourd'hui. Pour des communications sans effort, **Zone Wireless** est également équipé d'un microphone anti-parasite pour que votre interlocuteur au téléphone entende votre voix et non le bruit qui vous entoure. Contrôlez les appels, la musique, la réduction du bruit, le couplage *Bluetooth*® et bien plus encore en toute simplicité grâce aux commandes pratiques situées sur l'oreillette. **Zone Wireless Plus** vous permet de connecter jusqu'à six périphériques sans fil Logitech Unifying via un seul récepteur USB Unifying™ + Audio.

Que ce soit pour collaborer, communiquer ou vous concentrer, les casques Zone Wireless sont conçus pour tous les modes de travail.

## FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Les casques Logitech Zone Wireless sont parfaits pour les conversations, géniaux pour la musique et idéaux lorsque vous voulez seulement vous concentrer.

### Concentrez-vous. Gardez votre concentration.

Suppression de l'écho

### Parfait pour la musique et les conversations.

Son immersif

Microphone anti-parasite

### Commandes simples. Facilité d'utilisation.

Commandes placées sur l'oreillette pour le volume, la musique et les appels

Chargement sans fil Qi compatible

### Un confort continu tout au long de la journée.

Bandeau léger rembourré en silicone

Oreillettes moelleuses et remplaçables en similicuir

### Connectez plusieurs dispositifs.

Connecté simultanément à votre ordinateur et à votre smartphone à l'aide du dongle USB-A et du Bluetooth

Naviguez facilement entre les dispositifs connectés

Portée sans fil de 30 m (100 pieds)

### Connectez jusqu'à six périphériques.

**Zone Wireless Plus** vous permet de connecter jusqu'à six périphériques sans fil Logitech Unifying via un seul récepteur USB Unifying™ + Audio

### Contrôle total avec l'application Logi Tune.

Mise en sourdine du micro, état de charge, commandes de la tonalité, curseurs d'égalisation à 5 bandes ou pré-réglages personnalisés, et paramètres de langue

Disponible sur l'Apple App Store® et Google Play™



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| BATTERIE  |   | AUDIO  |   |
|---|---|--|---|
| Type  | Batterie intégrée (lithium-ion)   | Type de microphone                                     | Deux micros MEMS omnidirectionnels  |
| Temps de communication                              | 14 heures (suppression de l'écho activée), 15 heures (suppression de l'écho désactivée)   | Tige de micro flexible                                 | Rotation à 270° (à gauche ou à droite)  |
| Autonomie pour la musique (Autonomie pour l'écoute) | 14 heures (suppression de l'écho activée), 16 heures (suppression de l'écho désactivée)   | Plage de fréquences du microphone                      | 85 ~ 20kHz @ -3 dB (réponse en fréquence du micro à électret directionnel)  |
| Temps de veille                                     | 1 heure, minuteur de mise en veille personnalisable via l'application   | Suppression passive de l'écho                          | ✓   |
| Temps de charge                                     | 2 heures  | Suppression de l'écho                                  | ✓   |
| Chargement sans fil Qi compatible                   | ✓   | Plage de fréquence du haut-parleur                     | 100 ~ 8 kHz selon la norme TIA920 (mode Conversation)<br>30 ~ 13 kHz @ -10 dB (mode Musique)  |
| CONNECTIVITÉ  |   | SIMPLICITÉ D'UTILISATION                               |   |
| Type de connexion                                   | Dongle USB-A + Bluetooth  | Couplage Bluetooth                                     | Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 2 secondes   |
| Portée de fonctionnement/sans fil                   | Jusqu'à 30 m/100 pieds (champ de vision dégagé à 360 degrés)  | Contrôle des appels: Voix/sourdine                     | Appuyez sur le bouton de mise en sourdine sur la tige du microphone/dans l'application Logi Tune, <b>ou</b> relevez/abaissez la tige du microphone pour le mettre en sourdine/le réactiver  |
| Dispositifs couplés (maximum)                       | <b>Casque:</b><br>2 connexions actives et 8 dispositifs autorisés<br><b>Récepteur:</b><br>1 casque Zone Wireless  | Contrôle audio: Volume +/-                             | ✓   |
|   |   | Contrôle des appels: Bouton de prise/fin/rejet d'appel | <b>Réponse/fin:</b> Pression brève sur le bouton multifonction<br><b>Rejet:</b> pression longue pendant 2 secondes  |
| Systèmes UC et clients VolP                         | Certifié pour Skype® for Business. Compatible avec BlueJeans, Cisco® (Broadsoft®), Fuze, Google® Voice™, GoToMeeting™, Microsoft® Teams, Starleaf, TruConf, Unify, Zoom. <sup>3</sup> | Contrôle multi-média                                   | <b>Lire/mettre la musique en pause:</b> Pression brève sur le bouton multifonction<br><b>Piste suivante/précédente:</b> Pression brève sur le bouton multifonction et le bouton volume +/- <sup>2</sup>   |
| Configuration requise                               | Windows®, MacOS®, Chrome OS™, Android™, iOS®  | Alertes  | Annonces vocales pour l'autonomie, la sourdine, la suppression de l'écho, l'alimentation et l'état de connexion   |
|   |   | Confort continu tout au long de la journée             | ✓   |
|   |   | Bras de tige discret                                   | ✓   |
| GÉNÉRAL   |   |  |   |
| Numéro de référence                                 | <b>Zone Wireless</b><br>N° de référence: 981-000798   | Produit<br>Dimensions + poids                          | <b>Casque:</b><br>174,7 x 176,7 x 70,7 mm<br>6,88 x 6,96 x 2,78 pouces<br>180 g / 6,4 onces<br><b>Oreillette:</b><br>70,7 x 70,7 x 16,4 mm<br>2,78 x 2,78 x 0,65 pouces<br><b>Récepteur Zone Wireless:</b><br>9 x 13,6 x 6 mm<br>0,35 x 0,54 x 0,24 pouces<br><b>Récepteur Zone Wireless Plus:</b><br>23 x 16,2 x 0,53 mm<br>0,9 x 0,64 x 0,21 pouces |
|   | <b>Zone Wireless Plus</b><br>N° de référence: 981-000806  |  |   |
| Contenu du coffret                                  | Un casque, un récepteur USB-A ou un récepteur USB-A Unifying + Audio, un câble de charge micro USB, une pochette de transport, la documentation utilisateur                           |  |   |
| Garantie  | 2 ans de garantie matérielle limitée  |  |   |

Pour commander, contactez votre revendeur préféré ou rendez-vous sur: [www.logitech.com/zonewireless](http://www.logitech.com/zonewireless)

<sup>1</sup> chargeur sans fil (comme indiqué en première page), vendu séparément.

<sup>2</sup> La fonctionnalité dépend des types d'application. Elle ne fonctionnera pas pour les applications Web.

<sup>3</sup> Compatible avec la plupart des applications d'appels vidéo sur la majorité des plateformes et systèmes d'exploitation prenant en charge les casques USB ou Bluetooth.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, CH-1015 Lausanne

© 2019 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.