



## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C, deux sorties 4K - Windows et Mac

La station idéale pour une compatibilité et une productivité maximales.

K38131EU

### Résumé

La station idéale pour une compatibilité et une productivité maximales est enfin là ! Conçue pour prendre en charge des environnements informatiques mixtes nécessitant des vitesses de transfert élevées, la SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C de Kensington offre une puissance inégalée, plus de bande passante et plus de compatibilité, le tout dans un seul appareil. Optimisez votre productivité grâce à l'une des premières stations d'accueil qui propose des vitesses de transfert Thunderbolt 3 inégalées (jusqu'à 40 Gbits/s), tout en prenant en charge les ordinateurs portables USB-C (jusqu'à 10 Gbits/s). Idéale pour les environnements partagés, les espaces de travail 4K, le montage vidéo, la conception graphique ou la création de contenu, la SD5550T confère des vitesses et performances plus élevées, un nombre accru de pixels, ainsi que des possibilités plus nombreuses.

### Description

- Idéale pour : Ordinateurs portables Thunderbolt 3 et USB-C qui supportent jusqu'à deux écrans 4K
- Connectivité : Thunderbolt 3 et USB-C (compatibilité universelle)
- Alimentation : Prend en charge l'alimentation USB-C (power delivery) 3.0\*60 W pour le chargement d'un ordinateur portable
- Compatibilité : Windows 10 et macOS X 10.14 ou version ultérieure
- Nombre de moniteurs pris en charge : 2
- Ports vidéo : 2 ports DisplayPort
- Résolution maximale prise en charge : Thunderbolt 3 - Un seul écran : 4K (4 096 x 2 160 à 60 Hz) ou deux moniteurs : 4K (4 096 x 2 160 à 60 Hz) avec mode alternatif USB-C ; un seul écran : (4 096 x 2 160 à 30 Hz) ou deux moniteurs : (1 920 x 1 080 à 30 Hz)
- Installation Plug and Play ; aucun pilote ni téléchargement nécessaire
- Configuration système : Compatible avec les ordinateurs portables équipés de ports Thunderbolt 3 et USB-C prenant en charge le mode alternatif. Incompatible avec Thunderbolt 1 ou Thunderbolt 2. Bande passante jusqu'à 40 Gbits/s pour les ordinateurs Thunderbolt 3 et 10 Gbits/s pour les ordinateurs USB-C.
- Garantie : 3 ans

### Caractéristiques

- **Sans driver** Oui
- **Nombre de sorties d'écran** 2
- **Ports vidéo** DisplayPort
- **Résolution maximale** 4K
- **Alimentation** 60W
- **Système(s) d'exploitation** macOS, Windows
- **Nombre de ports USB** 5
- **Chargement rapide par USB** Oui

### Détails du produit

**Poids brut** 0.29kg

### Détails de l'UVC

**Profondeur** 215mm  
**Longueur** 105mm  
**Hauteur** 114mm  
**Poids brut** 1.38kg  
**Code barres** 5028252604888  
**Quantité** 1

### Détails du PCB

**Profondeur** 449mm  
**Longueur** 230mm  
**Hauteur** 144mm  
**Poids brut** 9.00kg  
**Code barres** 5028252604895  
**Quantité** 6

### Logistiques

**Minimum de commande** 1