

Philips  
Multimedya Kontrol Paneli



RC98001



## Basit ancak devrim yaratan kumanda

Bu dokunmatik ekranlı kablosuz multimedya uzaktan kumandası, ev eğlence sisteminizin kontrolü için basit ve işlem Tabanlı bir arayüz sunar. Basit ekran üzeri kurulum sihribazı ile, uzaktan kumanda birkaç basit adımda kurularak kullanıma hazır hale getirilebilir!

### A/V cihazlarını kontrol eder: Dün, bugün ve yarın

- Birçok cihaz ve marka için kapsamlı kızılötesi kod veritabanı
- A/V cihazlarının 'tek dokunuşla' kontrolü için duyarlı kısa yollar
- Kablosuz ağ için dahili WiFi bağlanabilirliği
- Çekici ve okunması kolay dokunmatik renkli LCD ekran

### Birkaç basit tıklamayla tüm medya içeriğini kontrol edin

- PC'den TV ya da ses sistemine medya kontrolü
- Cihaz üstü fotoğraf ön izleme yoluyla ekstra kolaylıklar
- Tek dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz
- İnternet'ten kişiselleştirilmiş TV listelerinin otomatik güncellenmesi

### Hızlı ve basit kurulum

- Akıllı kurulum sihribazı, kurulum için PC gerekmez demektir
- Uzaktan kumandadan kolay IR kodu öğrenme
- Gelecekteki yazılım güncellemeleriyle ek fonksiyonlar



# PHILIPS

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Görüntü/Ekran**

- **Dokunmatik ekran:** Dokunmatik Ekran
- Arkadan ışıklandırma
- **Gösterge arka ışıklandırması:** Beyaz
- **Ekran renkleri:** 65.536
- **Diagonal ekran boyutu (inç):** 3,5 inç
- **Çözünürlük:** 320 x 240 piksel

**Infrared Özellikleri**

- Evrensel IR kodu veritabanı
- Öğrenme IR kodları
- **Öğrenme frekans aralığı:** 20 kHz - 70 kHz ve 455 kHz
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1100'ün üzerinde

**Bağlanabilirlik**

- **Dahili kablosuz teknoloji:** 802.11b
- **Ön / Yan bağlantılar:** USB
- **İnternet bağlantı seçenekleri:** Yükseltilebilir

**Kolaylıklar**

- **Kurulum Kolaylığı:** Kurulum sihirbazı
- **Kullanım kolaylığı:** Grafik Kullanıcı Arayüzü
- **Varolan diller:** UI: İngilizce
- **Ön Kontroller:** Ses açma, Ses kısma, Sessiz, Kanal Yukarı, Kanal Aşağı, Gösterge yukarı/aşağı/sola/sağa, OK, Ana sayfa, Geriye, Sayfa
- Otomatik kapatma
- Pili zayıf gösterimi
- Takvimli saat
- Pili şarj gösterimi

**Multimedya Uygulamaları**

- **Çalma/Oynatma Formatları:** MP3, m3u

**Resim tekrar oynatma**

- **Resim sıkıştırma formatı:** BMP, GIF, JPEG

**Hoparlörler**

- **Dahili hoparlörler:** 1

**Yazılım**

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedya içerik sunucusu

**Güç**

- **Pil Tipi:** Li Polimer
- **Açma/Kapama anahtarı**
- **Şebeke elektriği:** AC 220-240 V, 60 Hz
- **Birlikte verilen adaptörlerin sayısı:** 1
- **Pil kapasitesi:** 1700 mAh
- **Şarj süresi:** yaklaşık 3 saat sa

**Boyutlar**

- **Ürün boyutları (GxDxY):** 149 x 101 x 24 mm
- **Sıcaklık aralığı (çalışma):** 5°C - 45°C
- **Kutu boyutları (G x Y x D):** 228 x 284 x 78 mm

**Aksesuarlar**

- **Bağlantı İstasyonu:** 3,5 mm ses hat çıkışı ile
- USB kablosu
- **Basılı Kullanım Kılavuzu:** İng/Fra/İsp/Alm/Hol
- **CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu**
- **Hızlı başlangıç kılavuzu:** UK/F/D/NL/E/İ/P/GR/S/N/DK/FIN
- **Garanti belgesi:** Dünya versiyonu
- Garanti Kartı

**Ürün özellikleri****Evrensel IR kodu veritabanı**

Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandada yaratılan kızıltötesi kodlar kütüphanesidir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın bireysel sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan ekipmanınızı kontrol edebilmesini sağlar. Kontrol etmek istediğiniz cihazlar için veritabanından doğru kodları seçerek, bugün için piyasada bulunan tüm ses/görüntü cihazlarının kontrolünü sağlayabilirsiniz – model ya da markadan bağımsız olarak.

**Faaliyet tabanlı kullanıcı arayüzü**

Bileşenlerinizi tek tek çalıştırmak yerine, faaliyet tabanlı kontrol "DVD İzle" ya da "CD Dinle" gibi en sık kullanılan fonksiyonları faaliyet olarak karıştırır. Cihaz, bağımsız olarak kullanılmakta olan fonksiyonu kullanıcı arayüzüyle eşleştirir.

**Dahili WiFi**

IEEE 802.11 olarak da bilinen WiFi ağı, iletişim için kablolu bilgisayara ağlarına benzer şekilde radyo frekanslı sinyallerini kullanır. Temel iletişim için TCP/IP ağ protokolleri kullanılır.

**Renkli dokunmatik LCD ekran**

Dokunmatik girişli renkli Likit Kristal Ekran daha iyi okunabilirlik ve renkli düğmeler ve arka planlar yaratılabilir. Temel iletişim için TCP/IP ağ protokolleri kullanılır.

**A/V Kablosuz Akışını Kontrol Edin**

Rahat koltuğunuzdan, bir başka yerde (örn. PC'de) oynatılan dijital içeriğin özelliklerini (başlat, durdur, ses,...) A/V ekipmanı üzerinden (TV, audio set) kontrol edebilirsiniz. Kontrol cihazı UPnP üzerinden iletişim sağlar ve kaynak (PC) ile oynatıcı (TV ya da audio set'e bağlı multimedya adaptörü) arasında bir içerik akışı sağlar.

**Fotoğraf ön izleme**

UPnP protokolü ağıdaki mevcut fotoğrafların cihaz üstü ön izlemesine olanak sağlar.

**Tek dokunuş kolaylığı**

Tek dokunuşla kontrol, bir makro üzerinden bir tek düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. Makro, önceden programlanmış bir komut halkasını tek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.

**İnternet EPG**

Elektronik program kılavuzu (EPG), her kanalda oynayan ya da oynayacak olan programları listelemek ve her program için kısa bir özet ya da yorum sağlamak için kullanılan bir uygulamadır. İnternet EPG, kullanışlı tür, zaman ve tarih filtreleriyle tam zevkinize göre düzenlenmiş bir genel bakış sunar. Program detayları her 24 saatte bir yenilediğinden, kablosuz bir bağlantı üzerinden otomatikleştirilmiş bir yükleme ile son bilgilerden daima haberdar olursunuz.

**Kurulum sihirbazı**

Kurulum sihirbazı, cihazın ev eğlence sisteminizle mükemmel uyumunu sağlayan bir adım adım kılavuzdur. Hangi cihazlara sahip olduğunuzu ve birbirlerine nasıl bağlandıklarını öğrenerek, ev eğlence sisteminizin tam kontrolünü sağlayacak kendi makrolarını yaratır.

**Öğrenme özelliği**

Öğrenme işlevselliği, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak amacıyla bir başka uzaktan kumandanın kızıltötesi sinyaller aldığı ve bunları sakladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında bulunmadığında, sadece orijinal uzaktan kumandaya çevrilerek, orijinal uzaktan kumandanın öğrenilebilir.



Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 7.0.8

12 NC: 9082 100 80106  
EAN: 87 10895 83253 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com